

6150/4150 - MODBUS MEMORY MAP

16BIT DATA MEMORY MAP	1
1BIT DATA MEMORY MAP	40
ENUMERATED DATA DESCRIPTION	41
BIT DATA DESCRIPTION	46

16BIT DATA MEMORY MAP

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
0	P.V.	Variabile di Processo	Process Variable	R	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
14	OUT.A1	Ritrasmissione analogica valore di uscita 1	Analogic retransmission output value 1	R	-100.0	100.0	1	FLOAT	0.0	%
17	STATUS	Stato interno	Internal STATUS	R	0	65535	0	USHORT	0	
19	CODE	Cod. ID strumento per comunicazione seriale	Instrument ID code for serial communication	R	1	247	0	USHORT	1	
20	ERROR	Errore ingresso principale	Main input error	R	0	4	0	E220	0	
21	SAP.C	Codice SAP	SAP order codice	R	0	4294967295	0	UINT	0	
23	SER.N	Numero di serie: annosettimanaprog	Serial number: yearweekprog	R	0	4294967295	0	UINT	0	
25	OPT.OUT1	Tipo uscita 1	Output 1 type	R	0	6	0	E250	0	
26	OPT.OUT2	Tipo uscita 2	Output 2 type	R	0	6	0	E250	0	
27	OPT.OUT3	Tipo uscita 3	Output 3 type	R	0	6	0	E250	0	
30	OPT.OUT.AN	Opzione uscita analogica	Analog output option	R	0	2	0	E300	0	
32	OPT.IN.DIG	Opzione ingresso digitale	Digital input option	R	0	4	0	E320	0	
33	OPT.RS485	Opzione RS485	RS485 option	R	0	1	0	E330	0	
38	OPT.HW.TYPE	Tipo di hardware strumento	Instrument hardware type	R	0	12	0	E380	0	
39	OPT.SW.TYPE	Tipo di software strumento	Instrument software type	R	0	3	0	E390	3	
40	OUT1.S	Numero commutazioni uscita 1 (solo per uscita relè, logica e triac)	Number of switchings output 1 (only for relay, digit and triac)	R	0	65535	0	USHORT	0	
41	OUT2.S	Numero commutazioni uscita 2 (solo per uscita relè, logica e triac)	Number of switchings output 2 (only for relay, digit and triac)	R	0	65535	0	USHORT	0	
42	OUT3.S	Numero commutazioni uscita 3 (solo per uscita relè, logica e triac)	Number of switchings output 3 (only for relay, digit and triac)	R	0	65535	0	USHORT	0	
44	T.DAYS	Totale giorni di funzionamento	Total working days	R	0	65535	0	USHORT	0	
45	P.DAYS	Parziale giorni di funzionamento	Partial working days	R	0	65535	0	USHORT	0	
46	T.INT	Temperatura interna	Internal temperature	R	-40.0	100.0	1	FLOAT	0.0	°C

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
47	T.MIN	Temperatura interna minima	Min internal temperature	R	-10.0	80.0	1	FLOAT	0.0	°C
48	T.MAX	Temperatura interna massima	Max internal temperature	R	-10.0	80.0	1	FLOAT	0.0	°C
53	T.AMB	Temperatura ambiente per compensazione TC	Ambient temperature for TC compensation	R	-10.0	60.0	2	FLOAT	0.00	°C
54	OPTION	Opzioni software	Software options	R	0	4294967295	0	UINT	0	
60	ALRM1	Allarme setpoint 1	Alarm setpoint 1	R/W	(3)	(3)	(3)	FLOAT	100	s.p.
61	ALRM2	Allarme setpoint 2	Alarm setpoint 2	R/W	(3)	(3)	(3)	FLOAT	200	s.p.
62	ALRM3	Allarme setpoint 3	Alarm setpoint 3	R/W	(3)	(3)	(3)	FLOAT	300	s.p.
63	ALRM4	Allarme setpoint 4	Alarm setpoint 4	R/W	(3)	(3)	(3)	FLOAT	400	s.p.
71	AL.ACK	Azzeramento memoria allarmi	Reset alarms latch	R/W	0	1	0	E670	0	
72	MS.ACK	Azzeramento messaggio in scorrimento	Reset scrolling message	R/W	0	1	0	E680	0	
73	STATUS_W	Stato interno	Internal STATUS	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
75	PAGE	PAGE	PAGE	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
76	ROW	ROW	ROW	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
77	BLOK	BLOK	BLOK	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
78	OFFSET	OFFSET	OFFSET	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
79	ADD_VAR	ADD_VAR	ADD_VAR	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
80	NEW_TAST	NEW_TAST	NEW_TAST	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
81	STATUS1_W	STATUS1_W	STATUS1_W	R	0	65535	0	USHORT	0	
82	VIRTUAL_IN	Controllo ingressi da linea seriale	Control inputs from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
83	VIRTUAL_OUT	Controllo uscite da linea seriale	Control outputs from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
84	VIRTUAL_HMI	Controllo HMI da linea seriale	Control HMI from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
86	SERIAL_PV	Ingresso PV da linea seriale	PV input from serial line	R/W	-1999	9999	0	USHORT	0	
91	SERIAL_OUT_ANALOG1	Uscita analogica 1 da linea	Analog output 1 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
95	SERIAL_AL1	AL.1 da linea seriale	AL.1 from serial line	R/W	(3)	(3)	(3)	USHORT	0	s.p.
96	SERIAL_AL2	AL.2 da linea seriale	AL.2 from serial line	R/W	(3)	(3)	(3)	USHORT	0	s.p.
97	SERIAL_AL3	AL.3 da linea seriale	AL.3 from serial line	R/W	(3)	(3)	(3)	USHORT	0	s.p.
98	SERIAL_AL4	AL.4 da linea seriale	AL.4 from serial line	R/W	(3)	(3)	(3)	USHORT	0	s.p.
99	SERIAL_INDIG	Ingressi digitali da linea seriale	Digital inputs from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
100	SERIAL_OUT	Uscita da linea seriale	Outputs from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
102	MASKOUT	Stato uscite	Outputs status	R	0	65535	0	USHORT	0	
103	INPUT_DIG	Stato ingressi digitali	Digital inputs status	R	0	65535	0	USHORT	0	
104	ALSTATE	Stato allarmi	Alarms status	R	0	65535	0	USHORT	0	
105	CHECK_CONF	CHECK_CONF	CHECK_CONF	R	0	65535	0	USHORT	0	
106	JUMPER_STATUS	JUMPER_STATUS	JUMPER_STATUS	R	0	65535	0	USHORT	0	
108	rec_out1_adc	rec_out1_adc	rec_out1_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
109	rec_out2_adc	rec_out2_adc	rec_out2_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
110	rec_out3_adc	rec_out3_adc	rec_out3_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
111	rec_out4_adc	rec_out4_adc	rec_out4_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
112	rec_type_adc	rec_type_adc	rec_type_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
113	rec_indig_adc	rec_indig_adc	rec_indig_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
114	rec_outan_adc	rec_outan_adc	rec_outan_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
115	rec_senspw_adc	rec_senspw_adc	rec_senspw_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc
116	rec_intaspr_adc	rec_intaspr_adc	rec_intaspr_adc	R	0	65535	0	USHORT	0	adc

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
121	deviceID	Identificativo strumento	Instrument Device Identification	R	0	65535	0	USHORT	651	
122	SW.VER	Versione software	Software version	R	0	65535	2	FLOAT	1.00	
123	CHK.SUM	Checksum della memoria flash	Flash checksum	R	0	65535	0	USHORT	0	
124	BETA	Versione beta	Beta release	R	0	65535	0	USHORT	0	
125	ZAPPER_VERSION	Versione Zapper	Zapper version	R	0	65535	0	USHORT	0	
126	ZAPPER_STATUS	Stato ricetta Zapper	Zapper recipe status	R	0	65535	0	USHORT	0	
127	ZAPPER_CHECKSUM	Zapper checksum	Zapper checksum	R	0	65535	0	USHORT	0	
130	TYPE	Tipo di sonda	Type of probe	R/W	0	33	0	E131	17	
131	LIN	Linearizzazione custom	Custom linearization	R/W	0	2	0	E132	0	
132	UNIT	Unità di misura	Unit of measure	R/W	0	3	0	E133	1	
133	UNIT_USER	Unità di misura per l'utente	User unit of measure	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
134	FILT	Filtro digitale	Digital filter	R/W	0.00	20.00	2	FLOAT	0.10	s
135	FILT.D	Filtro digitale sul display PV	Digital filter on PV display	R/W	0.0	9.9	1	FLOAT	0.5	s.p.
136	DEC.P	Posizione punto decimale	Decimal point position	R/W	0	3	0	USHORT	0	
137	LO.SCL	Ingresso principale limite inferiore	Main input low limit	R/W	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
138	HI.SCL	Ingresso principale limite superiore	Main input high limit	R/W	LO.SCL	⁽⁴⁾	DEC.P	FLOAT	1000	s.p.
139	OF.SCL	Ingresso principale offset	Main input offset	R/W	-999	999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
142	LO.AL	Limite inferiore allarmi assoluti	Low limit for absolute alarms	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	
143	HI.AL	Limite superiore allarmi assoluti	High limit for absolute alarms	R/W	LO.AL	9999	DEC.P	FLOAT	1000	
144	COMP	Compensazione giunto freddo	Cold joint compensation	R/W	0	2	0	E145	0	
145	SBR.E	Abilitazione SBR	SBR enable	R/W	0	1	0	E146	0	
223	STATUS2_W	STATUS2_W	STATUS2_W	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
224	DEVIATION_AL1_PV	Deviazione AL1-PV	Deviation AL1-PV	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
225	PV.LOW	Picco inferiore della variabile di processo	Low peak of Process Variable	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
226	PV.HIG	Picco superiore della variabile di processo	High peak of Process Variable	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
227	PV.PPK	Picco-picco della variabile di processo	Peak-peak of Process Variable	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	s.p.
228	TM.AL1	Tempo di ALLARME1 sopra soglia	Time of ALARM1 over threshold	R/W	0	5999	0	USHORT	0	min or sec
229	CN.AL1	Contatore di ALLARME1 sopra soglia	Counter of ALARM1 over threshold	0	-999	9999	0	USHORT	0	
250	SERIAL_LED_OUT	Led uscite da linea seriale	Output leds from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
251	SERIAL_LED_FUNC	Led funzioni da linea seriale	Function leds from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
252	SERIAL_LED_BUT	Led pulsanti da linea seriale	Button leds from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
253	SERIAL_LED_BARGRAPH1	Led bargraph 1 da linea seriale	Bargraph 1 leds from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
257	SERIAL_DISP_HIGH_12	Display superiore 1/2 da linea seriale	High display 1/2 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
258	SERIAL_DISP_HIGH_34	Display superiore 3/4 da linea seriale	High display 3/4 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
259	SERIAL_DISP_MIDDLE_12	Display mediano 1/2 da linea seriale	Middle display 1/2 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
260	SERIAL_DISP_MIDDLE_34	Display mediano 3/4 da linea seriale	Middle display 3/4 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
263	SERIAL_DISP_UNIT	Display unità da linea seriale	Unit display from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
265	SERIAL_DISP_LOW_1	Display inferiore 1 da linea seriale	Low display 1 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
266	SERIAL_DISP_LOW_2	Display inferiore 2 da linea seriale	Low display 2 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
267	SERIAL_DISP_LOW_3	Display inferiore 3 da linea seriale	Low display 3 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
268	SERIAL_DISP_LOW_4	Display inferiore 4 da linea seriale	Low display 4 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
269	SERIAL_DISP_LOW_5	Display inferiore 5 da linea seriale	Low display 5 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
270	SERIAL_DISP_LOW_6	Display inferiore 6 da linea seriale	Low display 6 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
271	SERIAL_DISP_LOW_7	Display inferiore 7 da linea seriale	Low display 7 from serial line	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
280	FAD_MAIN	FAD_MAIN	FAD_MAIN	R	0	262144	0	UINT	0	
282	FAD_MAIN3F	FAD_MAIN3F	FAD_MAIN3F	R	0	262144	0	UINT	0	
290	FAD_OUTAN1	FAD_OUTAN1	FAD_OUTAN1	R	0	65535	0	USHORT	0	
294	FAD_TINT	FAD_TINT	FAD_TINT	R	0	65535	0	USHORT	0	
296	FAD_TAMB	FAD_TAMB	FAD_TAMB	R	0	262144	0	UINT	0	
305	D.I._2	Definizione Diretta / Inversa	Direct/Inverse definition	R/W	0	1	0	E305	0	
306	D.I._3	Definizione Diretta / Inversa	Direct/Inverse definition	R/W	0	1	0	E305	0	
307	D.I._4	Definizione Diretta / Inversa	Direct/Inverse definition	R/W	0	1	0	E305	0	
309	A.R._2	Definizione Assoluta / Relativa	Absolute/Relative definition	R/W	0	1	0	E309	0	
310	A.R._3	Definizione Assoluta / Relativa	Absolute/Relative definition	R/W	0	1	0	E309	0	
311	A.R._4	Definizione Assoluta / Relativa	Absolute/Relative definition	R/W	0	1	0	E309	0	
313	N.S._2	Definizione Normale / Simmetrica	Normal/Symmetrical definition	R/W	0	1	0	E313	0	
314	N.S._3	Definizione Normale / Simmetrica	Normal/Symmetrical definition	R/W	0	1	0	E313	0	
315	N.S._4	Definizione Normale / Simmetrica	Normal/Symmetrical definition	R/W	0	1	0	E313	0	
317	PWONE_2	Abilitare/disabilitare l'allarme all'accensione	Disable at switch-on till first trip	R/W	0	1	0	E317	0	
318	PWONE_3	Abilitare/disabilitare l'allarme all'accensione	Disable at switch-on till first trip	R/W	0	1	0	E317	0	
319	PWONE_4	Abilitare/disabilitare l'allarme all'accensione	Disable at switch-on till first trip	R/W	0	1	0	E317	0	
320	LATCH_1	Definizione memoria	Memory definition	R/W	1	2	0	E321	1	
321	LATCH_2	Definizione memoria	Memory definition	R/W	0	2	0	E322	0	
322	LATCH_3	Definizione memoria	Memory definition	R/W	0	2	0	E322	0	
323	LATCH_4	Definizione memoria	Memory definition	R/W	0	2	0	E322	0	
325	HYSTE_2	Isteresi	Hysteresis	R/W	⁽⁵⁾	999	⁽³⁾	FLOAT	-1	s.p.
326	HYSTE_3	Isteresi	Hysteresis	R/W	⁽⁵⁾	999	⁽³⁾	FLOAT	-1	s.p.
327	HYSTE_4	Isteresi	Hysteresis	R/W	⁽⁵⁾	999	⁽³⁾	FLOAT	-1	s.p.
329	DELAY_2	Ritardo attivazione	Delay of activation	R/W	0	5999	0	USHORT	0.00	s
330	DELAY_3	Ritardo attivazione	Delay of activation	R/W	0	5999	0	USHORT	0.00	s
331	DELAY_4	Ritardo attivazione	Delay of activation	R/W	0	5999	0	USHORT	0.00	s
332	MSG.AL_1	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	5	
333	MSG.AL_2	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
334	MSG.AL_3	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
335	MSG.AL_4	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
340	MSG.AN_1	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	6	
341	MSG.AN_2	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
342	MSG.AN_3	Messaggio associato all'attivazione dell'allarme	Number of scrolling message at alarm activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
343	MSG.AN_4	Messaggio associato all'attivazione	Number of scrolling message at alarm	R/W	0	25	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
		dell'allarme	activation							
337	BLK.AL_2	Lampeggio del display PV	Blink PV display definition	R/W	0	1	0	E337	0	
338	BLK.AL_3	Lampeggio del display PV	Blink PV display definition	R/W	0	1	0	E337	0	
339	BLK.AL_4	Lampeggio del display PV	Blink PV display definition	R/W	0	1	0	E337	0	
345	BLK.AN_2	Definizione lampeggio del display PV alla disattivazione dell'allarme	Blink PV display definition at alarm disactivation	R/W	0	1	0	E346	0	
346	BLK.AN_3	Definizione lampeggio del display PV alla disattivazione dell'allarme	Blink PV display definition at alarm disactivation	R/W	0	1	0	E346	0	
346	BLK.AN_4	Definizione lampeggio del display PV alla disattivazione dell'allarme	Blink PV display definition at alarm disactivation	R/W	0	1	0	E346	0	
350	US.MEN_1	Indirizzo della variabile menu utente 1	Address of user menu variable 1	R/W	0	65535	0	USHORT	32828	ALRM1 (R/O)
351	US.MEN_2	Indirizzo della variabile menu utente 2	Address of user menu variable 2	R/W	0	65535	0	USHORT	32829	ALRM2 (R/O)
352	US.MEN_3	Indirizzo della variabile menu utente 3	Address of user menu variable 3	R/W	0	65535	0	USHORT	32830	ALRM3 (R/O)
353	US.MEN_4	Indirizzo della variabile menu utente 4	Address of user menu variable 4	R/W	0	65535	0	USHORT	32831	ALRM4 (R/O)
354	US.MEN_5	Indirizzo della variabile menu utente 5	Address of user menu variable 5	R/W	0	65535	0	USHORT	225	PV.LOW
355	US.MEN_6	Indirizzo della variabile menu utente 6	Address of user menu variable 6	R/W	0	65535	0	USHORT	226	PV.HIG
356	US.MEN_7	Indirizzo della variabile menu utente 7	Address of user menu variable 7	R/W	0	65535	0	USHORT	227	PV.PPK
357	US.MEN_8	Indirizzo della variabile menu utente 8	Address of user menu variable 8	R/W	0	65535	0	USHORT	32996	TM.AL1 (R/O)
358	US.MEN_9	Indirizzo della variabile menu utente 9	Address of user menu variable 9	R/W	0	65535	0	USHORT	32997	CN.AL1 (R/O)
359	US.MEN_10	Indirizzo della variabile menu utente 10	Address of user menu variable 10	R/W	0	65535	0	USHORT	764	PASS0
360	US.MEN_11	Indirizzo della variabile menu utente 11	Address of user menu variable 11	R/W	0	65535	0	USHORT	60	ALRM1
361	US.MEN_12	Indirizzo della variabile menu utente 12	Address of user menu variable 12	R/W	0	65535	0	USHORT	61	ALRM2
362	US.MEN_13	Indirizzo della variabile menu utente 13	Address of user menu variable 13	R/W	0	65535	0	USHORT	62	ALRM3
363	US.MEN_14	Indirizzo della variabile menu utente 14	Address of user menu variable 14	R/W	0	65535	0	USHORT	63	ALRM4
364	US.MEN_15	Indirizzo della variabile menu utente 15	Address of user menu variable 15	R/W	0	65535	0	USHORT	228	TM.AL1
365	US.MEN_16	Indirizzo della variabile menu utente 16	Address of user menu variable 16	R/W	0	65535	0	USHORT	229	CN.AL1
366	US.MEN_17	Indirizzo della variabile menu utente 17	Address of user menu variable 17	R/W	0	65535	0	USHORT		
367	US.MEN_18	Indirizzo della variabile menu utente 18	Address of user menu variable 18	R/W	0	65535	0	USHORT		
368	US.MEN_19	Indirizzo della variabile menu utente 19	Address of user menu variable 19	R/W	0	65535	0	USHORT		
369	US.MEN_20	Indirizzo della variabile menu utente 20	Address of user menu variable 20	R/W	0	65535	0	USHORT		
370	US.MEN_21	Indirizzo della variabile menu utente 21	Address of user menu variable 21	R/W	0	65535	0	USHORT		
371	US.MEN_22	Indirizzo della variabile menu utente 22	Address of user menu variable 22	R/W	0	65535	0	USHORT		
372	US.MEN_23	Indirizzo della variabile menu utente 23	Address of user menu variable 23	R/W	0	65535	0	USHORT		
373	US.MEN_24	Indirizzo della variabile menu utente 24	Address of user menu variable 24	R/W	0	65535	0	USHORT		
374	US.MEN_25	Indirizzo della variabile menu utente 25	Address of user menu variable 25	R/W	0	65535	0	USHORT		
375	US.MEN_26	Indirizzo della variabile menu utente 26	Address of user menu variable 26	R/W	0	65535	0	USHORT		
376	US.MEN_27	Indirizzo della variabile menu utente 27	Address of user menu variable 27	R/W	0	65535	0	USHORT		
377	US.MEN_28	Indirizzo della variabile menu utente 28	Address of user menu variable 28	R/W	0	65535	0	USHORT		
378	US.MEN_29	Indirizzo della variabile menu utente 29	Address of user menu variable 29	R/W	0	65535	0	USHORT		
379	US.MEN_30	Indirizzo della variabile menu utente 30	Address of user menu variable 30	R/W	0	65535	0	USHORT		
380	US.MEN_31	Indirizzo della variabile menu utente 31	Address of user menu variable 31	R/W	0	65535	0	USHORT		
381	US.MEN_32	Indirizzo della variabile menu utente 32	Address of user menu variable 32	R/W	0	65535	0	USHORT		
382	US.MEN_33	Indirizzo della variabile menu utente 33	Address of user menu variable 33	R/W	0	65535	0	USHORT		

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
383	US.MEN_34	Indirizzo della variabile menu utente 34	Address of user menu variable 34	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
384	US.MEN_35	Indirizzo della variabile menu utente 35	Address of user menu variable 35	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
385	US.MEN_36	Indirizzo della variabile menu utente 36	Address of user menu variable 36	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
386	US.MEN_37	Indirizzo della variabile menu utente 37	Address of user menu variable 37	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
387	US.MEN_38	Indirizzo della variabile menu utente 38	Address of user menu variable 38	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
388	US.MEN_39	Indirizzo della variabile menu utente 39	Address of user menu variable 39	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
389	US.MEN_40	Indirizzo della variabile menu utente 40	Address of user menu variable 40	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
390	US.MEN_41	Indirizzo della variabile menu utente 41	Address of user menu variable 41	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
391	US.MEN_42	Indirizzo della variabile menu utente 42	Address of user menu variable 42	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
392	US.MEN_43	Indirizzo della variabile menu utente 43	Address of user menu variable 43	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
393	US.MEN_44	Indirizzo della variabile menu utente 44	Address of user menu variable 44	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
394	US.MEN_45	Indirizzo della variabile menu utente 45	Address of user menu variable 45	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
395	US.MEN_46	Indirizzo della variabile menu utente 46	Address of user menu variable 46	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
396	US.MEN_47	Indirizzo della variabile menu utente 47	Address of user menu variable 47	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
397	US.MEN_48	Indirizzo della variabile menu utente 48	Address of user menu variable 48	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
398	US.MEN_49	Indirizzo della variabile menu utente 49	Address of user menu variable 49	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
399	US.MEN_50	Indirizzo della variabile menu utente 50	Address of user menu variable 50	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
400	S.IN_1	Definizione stato ingresso digitale 1	Definition of digital input 1 status	R/W	0	3	0	E401	0	
401	S.IN_2	Definizione stato ingresso digitale 2	Definition of digital input 2 status	R/W	0	3	0	E401	0	
402	S.IN_3	Definizione stato ingresso digitale 3	Definition of digital input 3 status	R/W	0	3	0	E401	0	
403	S.IN_4	Definizione stato ingresso digitale 4	Definition of digital input 4 status	R/W	0	3	0	E401	0	
404	S.IN_5	Definizione stato ingresso digitale 5	Definition of digital input 5 status	R/W	0	3	0	E401	0	
405	F.IN_1	Funzione ingresso digitale 1	Function of digital input 1	R/W	0	24	0	E406	0	
406	F.IN_2	Funzione ingresso digitale 2	Function of digital input 2	R/W	0	24	0	E406	0	
407	F.IN_3	Funzione ingresso digitale 3	Function of digital input 3	R/W	0	24	0	E406	0	
408	F.IN_4	Funzione ingresso digitale 4	Function of digital input 4	R/W	0	24	0	E406	0	
409	F.IN_5	Funzione ingresso digitale 5	Function of digital input 5	R/W	0	24	0	E406	0	
415	MSG.IN_1	Selezione messaggio ingresso digitale	Number of scrolling message at input activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
416	MSG.IN_2	Selezione messaggio ingresso digitale	Number of scrolling message at input activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
417	MSG.IN_3	Selezione messaggio ingresso digitale	Number of scrolling message at input activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
418	MSG.IN_4	Selezione messaggio ingresso digitale	Number of scrolling message at input activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
419	MSG.IN_5	Selezione messaggio ingresso digitale	Number of scrolling message at input activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
451	S.OU_2	Definizione stato uscita digitale 2	Definition of digital output 2 status	R/W	0	1	0	E451	0	
452	S.OU_3	Definizione stato uscita digitale 3	Definition of digital output 3 status	R/W	0	1	0	E451	0	
455	F.OU.R_2	Uscita del segnale di riferimento 2 (relè, digitale, triac)	Reference signal output 2 (type relay, digital, triac)	R/W	0	27	0	E455	3	
456	F.OU.R_3	Uscita del segnale di riferimento 3 (relè, digitale, triac)	Reference signal output 3 (type relay, digital, triac)	R/W	0	27	0	E455	4	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
469	IN.DG.N_2	Numero dell'ingresso digitale 2	Number of digital input 2	R/W	1	5	0	USHORT	1	
470	IN.DG.N_3	Numero dell'ingresso digitale 3	Number of digital input 3	R/W	1	5	0	USHORT	1	
476	SWITCH_1	Numero di commutazioni uscita 1	Number of switching of output 1	R/W	0	9999	0	USHORT	0	
477	SWITCH_2	Numero di commutazioni uscita 2	Number of switching of output 2	R/W	0	9999	0	USHORT	0	
478	SWITCH_3	Numero di commutazioni uscita 3	Number of switching of output 3	R/W	0	9999	0	USHORT	0	
480	FAULT_1	Stato dell'uscita con sonda guasta	Output status in condition of probe fault	R/W	0	1	0	E481	0	
481	FAULT_2	Stato dell'uscita con sonda guasta	Output status in condition of probe fault	R/W	0	1	0	E481	0	
482	FAULT_3	Stato dell'uscita con sonda guasta	Output status in condition of probe fault	R/W	0	1	0	E481	0	
484	MSG.OU_1	Numero messaggio associato all'attivazione dell'uscita 1	Number of scrolling message at output 1 activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
485	MSG.OU_2	Numero messaggio associato all'attivazione dell'uscita 2	Number of scrolling message at output 2 activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
486	MSG.OU_3	Numero messaggio associato all'attivazione dell'uscita 3	Number of scrolling message at output 3 activation	R/W	0	25	0	USHORT	0	
488	S.O.A_1	Definizione dello stato dell'uscita analogica 1	Status definition of analog output 1	R/W	0	3	0	E489	0	
489	T.O.A_1	Definizione del tipo di uscita analogica 1	Type of analog output 1	R/W	0	7	0	E491	0	
491	LO.A_1	Limite inferiore di uscita analogica 1	Low limit of analog output 1	R/W	-1999	9999	⁽¹⁾	FLOAT	0	
492	HI.A_1	Limite superiore di uscita analogica 1	High limit of analog output 1	R/W	-1999	9999	⁽¹⁾	FLOAT	1000	
516	DIG	Definizione della tipologia di ingressi digitali	Type of digital input	R/W	0	1	0	E517	0	
517	ALRM.N	Numero di allarmi abilitati	Number of enabled alarms	R/W	0	4	0	USHORT	4	
527	TY.TM	Definizione base tempi per timer di ALLARME1	Base time definition of ALARM1 timer	R/W	0	1	0	E528	0	
547	CODE	Codice strumento	Instrument code	R/W	1	247	0	USHORT	1	
548	KBAU	Baud rate	Baud rate	R/W	0	7	0	E549	4	kbaud
549	PAR	Parità	Parity	R/W	0	2	0	E550	0	
555	BARG	Selezione visualizzazione bargraph	Bargraph function	R/W	0	17	0	E554	4	
556	MSG.LO	Numero messaggio scorrevole quando l'ingresso principale è in errore LOW	Number of scrolling message when main input is in LOW error	R/W	0	25	0	USHORT	1	
557	MSG.HI	Numero messaggio scorrevole quando l'ingresso principale è in errore HIGH	Number of scrolling message when main input is in HIGH error	R/W	0	25	0	USHORT	2	
558	MSG.ER	Numero messaggio scorrevole quando l'ingresso principale è in errore ERR	Number of scrolling message when main input is in ERR error	R/W	0	25	0	USHORT	3	
559	MSG.SB	Numero messaggio scorrevole quando l'ingresso principale è in errore SBR	Number of scrolling message when main input is in SBR error	R/W	0	25	0	USHORT	4	
560	LANG	Lingua dei messaggi	Message language	R/W	0	2	0	E561	0	
561	SPEED	Velocità scorrimento dei messaggi	Scrolling message speed	R/W	0	10	0	USHORT	3	
562	BACKL	Livello retroilluminazione	Backlite level	R/W	0	10	0	USHORT	8	
563	QUICK	Abilitazione configurazione veloce	Enable of quick configuration	R/W	0	1	0	E564	1	
569	PASCO	Password livello 0	Password level 0	R/W	0	9999	0	USHORT	10	
570	PASC1	Password livello 1	Password level 1	R/W	0	9999	0	USHORT	1	
571	PASC2	Password livello 2	Password level 2	R/W	0	9999	0	USHORT	2	
700	STP.00	Linearizzazione custom passo 0	Custom linearization step 0	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	0	
701	STP.01	Linearizzazione custom passo 1	Custom linearization step 1	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	31	
702	STP.02	Linearizzazione custom passo 2	Custom linearization step 2	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	63	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
703	STP.03	Linearizzazione custom passo 3	Custom linearization step 3	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	94	
704	STP.04	Linearizzazione custom passo 4	Custom linearization step 4	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	125	
705	STP.05	Linearizzazione custom passo 5	Custom linearization step 5	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	156	
706	STP.06	Linearizzazione custom passo 6	Custom linearization step 6	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	188	
707	STP.07	Linearizzazione custom passo 7	Custom linearization step 7	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	219	
708	STP.08	Linearizzazione custom passo 8	Custom linearization step 8	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	250	
709	STP.09	Linearizzazione custom passo 9	Custom linearization step 9	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	281	
710	STP.10	Linearizzazione custom passo 10	Custom linearization step 10	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	313	
711	STP.11	Linearizzazione custom passo 11	Custom linearization step 11	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	344	
712	STP.12	Linearizzazione custom passo 12	Custom linearization step 12	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	375	
713	STP.13	Linearizzazione custom passo 13	Custom linearization step 13	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	406	
714	STP.14	Linearizzazione custom passo 14	Custom linearization step 14	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	438	
715	STP.15	Linearizzazione custom passo 15	Custom linearization step 15	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	469	
716	STP.16	Linearizzazione custom passo 16	Custom linearization step 16	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	500	
717	STP.17	Linearizzazione custom passo 17	Custom linearization step 17	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	531	
718	STP.18	Linearizzazione custom passo 18	Custom linearization step 18	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	563	
719	STP.19	Linearizzazione custom passo 19	Custom linearization step 19	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	594	
720	STP.20	Linearizzazione custom passo 20	Custom linearization step 20	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	625	
721	STP.21	Linearizzazione custom passo 21	Custom linearization step 21	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	656	
722	STP.22	Linearizzazione custom passo 22	Custom linearization step 22	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	688	
723	STP.23	Linearizzazione custom passo 23	Custom linearization step 23	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	719	
724	STP.24	Linearizzazione custom passo 24	Custom linearization step 24	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	750	
725	STP.25	Linearizzazione custom passo 25	Custom linearization step 25	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	781	
726	STP.26	Linearizzazione custom passo 26	Custom linearization step 26	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	813	
727	STP.27	Linearizzazione custom passo 27	Custom linearization step 27	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	844	
728	STP.28	Linearizzazione custom passo 28	Custom linearization step 28	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	875	
729	STP.29	Linearizzazione custom passo 29	Custom linearization step 29	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	906	
730	STP.30	Linearizzazione custom passo 30	Custom linearization step 30	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	938	
731	STP.31	Linearizzazione custom passo 31	Custom linearization step 31	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	969	
732	STP.32	Linearizzazione custom passo 32	Custom linearization step 32	R/W	-1999	9999	DEC.P	FLOAT	1000	
733	MV.STA	Impostazione mV a inizio scala (solo per termocoppia)	mV start scale (only for thermocouple)	R/W	-19.99	99.99	2	FLOAT	0.00	mV
734	MV.FUL	Impostazione mV a fondo scala (solo per termocoppia)	mV full scale (only for thermocouple)	R/W	-19.99	99.99	2	FLOAT	0.01	mV
735	MV.50C	Impostazione mV a temperatura di 50 °C (solo per termocoppia)	mV at temperature of 50°C (only for thermocouple)	R/W	-1.999	9.999	3	FLOAT	0.000	mV
752	HOURS_TOTAL	Ore totali di funzionamento	Total hours of functioning	R	0	4294967295	0	UINT	0	
754	HOURS_PARTIAL	Ore parziali di funzionamento	Partial hours of functioning	R	0	4294967295	0	UINT	0	
759	MESSAGE_STATUS_L	MESSAGE_STATUS_L	MESSAGE_STATUS_L	R	0	4294967295	0	UINT	0	
761	MESSAGE_STATUS_H	MESSAGE_STATUS_H	MESSAGE_STATUS_H	R	0	4294967295	0	UINT	0	
763	PASS1	Password 1	Password 1	R/W	0	9999	0	USHORT	0	
764	PASS0	Password 0	Password 0	R/W	0	9999	0	USHORT	0	
775	TEST_DATE	Data di produzione	Production test date	R	0	4294967295	0	UINT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
777	TEST_TIME	Ora di produzione	Production test time	R	0	4294967295	0	UINT	0	
779	UCAL_MAIN_C00	UCAL_MAIN_C00	UCAL_MAIN_C00	R	0	262144	0	UINT	0	
781	UCAL_MAIN_C50	UCAL_MAIN_C50	UCAL_MAIN_C50	R	0	262144	0	UINT	0	
783	UCAL_MAIN_CTA	UCAL_MAIN_CTA	UCAL_MAIN_CTA	R	0	262144	0	UINT	0	
785	UCAL_MAIN_PT100L	UCAL_MAIN_PT100L	UCAL_MAIN_PT100L	R	0	262144	0	UINT	0	
787	UCAL_MAIN_PT100H	UCAL_MAIN_PT100H	UCAL_MAIN_PT100H	R	0	262144	0	UINT	0	
789	UCAL_MAIN_PT1003FL	UCAL_MAIN_PT1003FL	UCAL_MAIN_PT1003FL	R	0	262144	0	UINT	0	
791	UCAL_MAIN_PT1003FH	UCAL_MAIN_PT1003FH	UCAL_MAIN_PT1003FH	R	0	262144	0	UINT	0	
793	UCAL_MAIN_PT100LIML	UCAL_MAIN_PT100LIML	UCAL_MAIN_PT100LIML	R	0	262144	0	UINT	0	
795	UCAL_MAIN_PT100LIMH	UCAL_MAIN_PT100LIMH	UCAL_MAIN_PT100LIMH	R	0	262144	0	UINT	0	
797	UCAL_MAIN_PT100LIM3FL	UCAL_MAIN_PT100LIM3FL	UCAL_MAIN_PT100LIM3FL	R	0	262144	0	UINT	0	
799	UCAL_MAIN_PT100LIM3FH	UCAL_MAIN_PT100LIM3FH	UCAL_MAIN_PT100LIM3FH	R	0	262144	0	UINT	0	
801	UCAL_MAIN_JPT100L	UCAL_MAIN_JPT100L	UCAL_MAIN_JPT100L	R	0	262144	0	UINT	0	
803	UCAL_MAIN_JPT100H	UCAL_MAIN_JPT100H	UCAL_MAIN_JPT100H	R	0	262144	0	UINT	0	
805	UCAL_MAIN_JPT1003FL	UCAL_MAIN_JPT1003FL	UCAL_MAIN_JPT1003FL	R	0	262144	0	UINT	0	
807	UCAL_MAIN_JPT1003FH	UCAL_MAIN_JPT1003FH	UCAL_MAIN_JPT1003FH	R	0	262144	0	UINT	0	
809	UCAL_MAIN_60MVL	UCAL_MAIN_60MVL	UCAL_MAIN_60MVL	R	0	262144	0	UINT	0	
811	UCAL_MAIN_60MVH	UCAL_MAIN_60MVH	UCAL_MAIN_60MVH	R	0	262144	0	UINT	0	
813	UCAL_MAIN_020MAL	UCAL_MAIN_020MAL	UCAL_MAIN_020MAL	R	0	262144	0	UINT	0	
815	UCAL_MAIN_020MAH	UCAL_MAIN_020MAH	UCAL_MAIN_020MAH	R	0	262144	0	UINT	0	
817	UCAL_MAIN_420MAL	UCAL_MAIN_420MAL	UCAL_MAIN_420MAL	R	0	262144	0	UINT	0	
819	UCAL_MAIN_420MAH	UCAL_MAIN_420MAH	UCAL_MAIN_420MAH	R	0	262144	0	UINT	0	
821	UCAL_MAIN_010VL	UCAL_MAIN_010VL	UCAL_MAIN_010VL	R	0	262144	0	UINT	0	
823	UCAL_MAIN_010VH	UCAL_MAIN_010VH	UCAL_MAIN_010VH	R	0	262144	0	UINT	0	
825	UCAL_MAIN_210VL	UCAL_MAIN_210VL	UCAL_MAIN_210VL	R	0	262144	0	UINT	0	
827	UCAL_MAIN_210VH	UCAL_MAIN_210VH	UCAL_MAIN_210VH	R	0	262144	0	UINT	0	
829	UCAL_MAIN_05VL	UCAL_MAIN_05VL	UCAL_MAIN_05VL	R	0	262144	0	UINT	0	
831	UCAL_MAIN_05VH	UCAL_MAIN_05VH	UCAL_MAIN_05VH	R	0	262144	0	UINT	0	
833	UCAL_MAIN_15VL	UCAL_MAIN_15VL	UCAL_MAIN_15VL	R	0	262144	0	UINT	0	
835	UCAL_MAIN_15VH	UCAL_MAIN_15VH	UCAL_MAIN_15VH	R	0	262144	0	UINT	0	
837	UCAL_MAIN_01VL	UCAL_MAIN_01VL	UCAL_MAIN_01VL	R	0	262144	0	UINT	0	
839	UCAL_MAIN_01VH	UCAL_MAIN_01VH	UCAL_MAIN_01VH	R	0	262144	0	UINT	0	
841	UCAL_MAIN_021VL	UCAL_MAIN_021VL	UCAL_MAIN_021VL	R	0	262144	0	UINT	0	
843	UCAL_MAIN_021VH	UCAL_MAIN_021VH	UCAL_MAIN_021VH	R	0	262144	0	UINT	0	
877	UCAL_OUTAN1_020MAL	UCAL_OUTAN1_020MAL	UCAL_OUTAN1_020MAL	R	0	65535	0	USHORT	0	
878	UCAL_OUTAN1_020MAH	UCAL_OUTAN1_020MAH	UCAL_OUTAN1_020MAH	R	0	65535	0	USHORT	0	
879	UCAL_OUTAN1_420MAL	UCAL_OUTAN1_420MAL	UCAL_OUTAN1_420MAL	R	0	65535	0	USHORT	0	
880	UCAL_OUTAN1_420MAH	UCAL_OUTAN1_420MAH	UCAL_OUTAN1_420MAH	R	0	65535	0	USHORT	0	
881	UCAL_OUTAN1_010VL	UCAL_OUTAN1_010VL	UCAL_OUTAN1_010VL	R	0	65535	0	USHORT	0	
882	UCAL_OUTAN1_010VH	UCAL_OUTAN1_010VH	UCAL_OUTAN1_010VH	R	0	65535	0	USHORT	0	
883	UCAL_OUTAN1_210VL	UCAL_OUTAN1_210VL	UCAL_OUTAN1_210VL	R	0	65535	0	USHORT	0	
884	UCAL_OUTAN1_210VH	UCAL_OUTAN1_210VH	UCAL_OUTAN1_210VH	R	0	65535	0	USHORT	0	
237	UCAL_TEMP_INTERNAL	UCAL_TEMP_INTERNAL	UCAL_TEMP_INTERNAL	R	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
2500	CustData01	Dati della variabile personalizzata 1	Data of custom variable 1	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2501	CustData02	Dati della variabile personalizzata 2	Data of custom variable 2	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2502	CustData03	Dati della variabile personalizzata 3	Data of custom variable 3	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2503	CustData04	Dati della variabile personalizzata 4	Data of custom variable 4	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2504	CustData05	Dati della variabile personalizzata 5	Data of custom variable 5	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2505	CustData06	Dati della variabile personalizzata 6	Data of custom variable 6	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2506	CustData07	Dati della variabile personalizzata 7	Data of custom variable 7	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2507	CustData08	Dati della variabile personalizzata 8	Data of custom variable 8	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2508	CustData09	Dati della variabile personalizzata 9	Data of custom variable 9	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2509	CustData10	Dati della variabile personalizzata 10	Data of custom variable 10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2510	CustData11	Dati della variabile personalizzata 11	Data of custom variable 11	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2511	CustData12	Dati della variabile personalizzata 12	Data of custom variable 12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2512	CustData13	Dati della variabile personalizzata 13	Data of custom variable 13	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2513	CustData14	Dati della variabile personalizzata 14	Data of custom variable 14	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2514	CustData15	Dati della variabile personalizzata 15	Data of custom variable 15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2515	CustData16	Dati della variabile personalizzata 16	Data of custom variable 16	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2516	CustData17	Dati della variabile personalizzata 17	Data of custom variable 17	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2517	CustData18	Dati della variabile personalizzata 18	Data of custom variable 18	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2518	CustData19	Dati della variabile personalizzata 19	Data of custom variable 19	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2519	CustData20	Dati della variabile personalizzata 20	Data of custom variable 20	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2520	CustData21	Dati della variabile personalizzata 21	Data of custom variable 21	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2521	CustData22	Dati della variabile personalizzata 22	Data of custom variable 22	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2522	CustData23	Dati della variabile personalizzata 23	Data of custom variable 23	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2523	CustData24	Dati della variabile personalizzata 24	Data of custom variable 24	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2524	CustData25	Dati della variabile personalizzata 25	Data of custom variable 25	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2525	CustData26	Dati della variabile personalizzata 26	Data of custom variable 26	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2526	CustData27	Dati della variabile personalizzata 27	Data of custom variable 27	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2527	CustData28	Dati della variabile personalizzata 28	Data of custom variable 28	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2528	CustData29	Dati della variabile personalizzata 29	Data of custom variable 29	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2529	CustData30	Dati della variabile personalizzata 30	Data of custom variable 30	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2530	CustData31	Dati della variabile personalizzata 31	Data of custom variable 31	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2531	CustData32	Dati della variabile personalizzata 32	Data of custom variable 32	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2532	CustAddr01	Indirizzo della variabile personalizzata 1	Address of custom variable 1	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
2533	CustAddr02	Indirizzo della variabile personalizzata 2	Address of custom variable 2	R/W	0	65535	0	USHORT	1	
2534	CustAddr03	Indirizzo della variabile personalizzata 3	Address of custom variable 3	R/W	0	65535	0	USHORT	2	
2535	CustAddr04	Indirizzo della variabile personalizzata 4	Address of custom variable 4	R/W	0	65535	0	USHORT	3	
2536	CustAddr05	Indirizzo della variabile personalizzata 5	Address of custom variable 5	R/W	0	65535	0	USHORT	4	
2537	CustAddr06	Indirizzo della variabile personalizzata 6	Address of custom variable 6	R/W	0	65535	0	USHORT	5	
2538	CustAddr07	Indirizzo della variabile personalizzata 7	Address of custom variable 7	R/W	0	65535	0	USHORT	6	
2539	CustAddr08	Indirizzo della variabile personalizzata 8	Address of custom variable 8	R/W	0	65535	0	USHORT	7	
2540	CustAddr09	Indirizzo della variabile personalizzata 9	Address of custom variable 9	R/W	0	65535	0	USHORT	8	
2541	CustAddr10	Indirizzo della variabile personalizzata 10	Address of custom variable 10	R/W	0	65535	0	USHORT	9	
2542	CustAddr11	Indirizzo della variabile personalizzata 11	Address of custom variable 11	R/W	0	65535	0	USHORT	10	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
2543	CustAddr12	Indirizzo della variabile personalizzata 12	Address of custom variable 12	R/W	0	65535	0	USHORT	11	
2544	CustAddr13	Indirizzo della variabile personalizzata 13	Address of custom variable 13	R/W	0	65535	0	USHORT	12	
2545	CustAddr14	Indirizzo della variabile personalizzata 14	Address of custom variable 14	R/W	0	65535	0	USHORT	13	
2546	CustAddr15	Indirizzo della variabile personalizzata 15	Address of custom variable 15	R/W	0	65535	0	USHORT	14	
2547	CustAddr16	Indirizzo della variabile personalizzata 16	Address of custom variable 16	R/W	0	65535	0	USHORT	15	
2548	CustAddr17	Indirizzo della variabile personalizzata 17	Address of custom variable 17	R/W	0	65535	0	USHORT	16	
2549	CustAddr18	Indirizzo della variabile personalizzata 18	Address of custom variable 18	R/W	0	65535	0	USHORT	17	
2550	CustAddr19	Indirizzo della variabile personalizzata 19	Address of custom variable 19	R/W	0	65535	0	USHORT	18	
2551	CustAddr20	Indirizzo della variabile personalizzata 20	Address of custom variable 20	R/W	0	65535	0	USHORT	19	
2552	CustAddr21	Indirizzo della variabile personalizzata 21	Address of custom variable 21	R/W	0	65535	0	USHORT	20	
2553	CustAddr22	Indirizzo della variabile personalizzata 22	Address of custom variable 22	R/W	0	65535	0	USHORT	21	
2554	CustAddr23	Indirizzo della variabile personalizzata 23	Address of custom variable 23	R/W	0	65535	0	USHORT	22	
2555	CustAddr24	Indirizzo della variabile personalizzata 24	Address of custom variable 24	R/W	0	65535	0	USHORT	23	
2556	CustAddr25	Indirizzo della variabile personalizzata 25	Address of custom variable 25	R/W	0	65535	0	USHORT	24	
2557	CustAddr26	Indirizzo della variabile personalizzata 26	Address of custom variable 26	R/W	0	65535	0	USHORT	25	
2558	CustAddr27	Indirizzo della variabile personalizzata 27	Address of custom variable 27	R/W	0	65535	0	USHORT	26	
2559	CustAddr28	Indirizzo della variabile personalizzata 28	Address of custom variable 28	R/W	0	65535	0	USHORT	27	
2560	CustAddr29	Indirizzo della variabile personalizzata 29	Address of custom variable 29	R/W	0	65535	0	USHORT	28	
2561	CustAddr30	Indirizzo della variabile personalizzata 30	Address of custom variable 30	R/W	0	65535	0	USHORT	29	
2562	CustAddr31	Indirizzo della variabile personalizzata 31	Address of custom variable 31	R/W	0	65535	0	USHORT	30	
2563	CustAddr32	Indirizzo della variabile personalizzata 32	Address of custom variable 32	R/W	0	65535	0	USHORT	31	
3000	MESSAGE_LANG1_1_0001	Messaggio 1 di Lingua 1 (char00+01)	Message 1 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	20562	
3001	MESSAGE_LANG1_1_0203	Messaggio 1 di Lingua 1 (char02+03)	Message 1 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	20291	
3002	MESSAGE_LANG1_1_0405	Messaggio 1 di Lingua 1 (char04+05)	Message 1 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	17747	
3003	MESSAGE_LANG1_1_0607	Messaggio 1 di Lingua 1 (char06+07)	Message 1 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	21280	
3004	MESSAGE_LANG1_1_0809	Messaggio 1 di Lingua 1 (char08+09)	Message 1 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	22081	
3005	MESSAGE_LANG1_1_1011	Messaggio 1 di Lingua 1 (char10+11)	Message 1 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	19541	
3006	MESSAGE_LANG1_1_1213	Messaggio 1 di Lingua 1 (char12+13)	Message 1 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	17696	
3007	MESSAGE_LANG1_1_1415	Messaggio 1 di Lingua 1 (char14+15)	Message 1 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	21838	
3008	MESSAGE_LANG1_1_1617	Messaggio 1 di Lingua 1 (char16+17)	Message 1 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	17477	
3009	MESSAGE_LANG1_1_1819	Messaggio 1 di Lingua 1 (char18+19)	Message 1 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	21024	
3010	MESSAGE_LANG1_1_2021	Messaggio 1 di Lingua 1 (char20+21)	Message 1 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	19535	
3011	MESSAGE_LANG1_1_2223	Messaggio 1 di Lingua 1 (char22+23)	Message 1 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	22304	
3012	MESSAGE_LANG1_1_2425	Messaggio 1 di Lingua 1 (char24+25)	Message 1 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	19529	
3013	MESSAGE_LANG1_1_2627	Messaggio 1 di Lingua 1 (char26+27)	Message 1 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	19785	
3014	MESSAGE_LANG1_1_2829	Messaggio 1 di Lingua 1 (char28+29)	Message 1 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	21504	
3015	MESSAGE_LANG1_1_3031	Messaggio 1 di Lingua 1 (char30+31)	Message 1 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3016	MESSAGE_LANG1_2_0001	Messaggio 2 di Lingua 1 (char00+01)	Message 2 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	20562	
3017	MESSAGE_LANG1_2_0203	Messaggio 2 di Lingua 1 (char02+03)	Message 2 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	20291	
3018	MESSAGE_LANG1_2_0405	Messaggio 2 di Lingua 1 (char04+05)	Message 2 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	17747	0	USHORT	20306	
3019	MESSAGE_LANG1_2_0607	Messaggio 2 di Lingua 1 (char06+07)	Message 2 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	21280	0	USHORT	8258	
3020	MESSAGE_LANG1_2_0809	Messaggio 2 di Lingua 1 (char08+09)	Message 2 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	22081	0	USHORT	21071	
3021	MESSAGE_LANG1_2_1011	Messaggio 2 di Lingua 1 (char10+11)	Message 2 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	19541	0	USHORT	19269	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3022	MESSAGE_LANG1_2_1213	Messaggio 2 di Lingua 1 (char12+13)	Message 2 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	17696	0	USHORT	19968	
3023	MESSAGE_LANG1_2_1415	Messaggio 2 di Lingua 1 (char14+15)	Message 2 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	20310	0	USHORT	0	
3024	MESSAGE_LANG1_2_1617	Messaggio 2 di Lingua 1 (char16+17)	Message 2 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	17746	0	USHORT	0	
3025	MESSAGE_LANG1_2_1819	Messaggio 2 di Lingua 1 (char18+19)	Message 2 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	8264	0	USHORT	0	
3026	MESSAGE_LANG1_2_2021	Messaggio 2 di Lingua 1 (char20+21)	Message 2 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	18759	0	USHORT	0	
3027	MESSAGE_LANG1_2_2223	Messaggio 2 di Lingua 1 (char22+23)	Message 2 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	18464	0	USHORT	0	
3028	MESSAGE_LANG1_2_2425	Messaggio 2 di Lingua 1 (char24+25)	Message 2 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	19529	0	USHORT	0	
3029	MESSAGE_LANG1_2_2627	Messaggio 2 di Lingua 1 (char26+27)	Message 2 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	19785	0	USHORT	0	
3030	MESSAGE_LANG1_2_2829	Messaggio 2 di Lingua 1 (char28+29)	Message 2 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	21504	0	USHORT	0	
3031	MESSAGE_LANG1_2_3031	Messaggio 2 di Lingua 1 (char30+31)	Message 2 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	0	0	USHORT	0	
3032	MESSAGE_LANG1_3_0001	Messaggio 3 di Lingua 1 (char00+01)	Message 3 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	18766	0	USHORT	0	
3033	MESSAGE_LANG1_3_0203	Messaggio 3 di Lingua 1 (char02+03)	Message 3 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	20565	0	USHORT	0	
3034	MESSAGE_LANG1_3_0405	Messaggio 3 di Lingua 1 (char04+05)	Message 3 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	21536	0	USHORT	0	
3035	MESSAGE_LANG1_3_0607	Messaggio 3 di Lingua 1 (char06+07)	Message 3 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	21317	0	USHORT	0	
3036	MESSAGE_LANG1_3_0809	Messaggio 3 di Lingua 1 (char08+09)	Message 3 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	20051	0	USHORT	0	
3037	MESSAGE_LANG1_3_1011	Messaggio 3 di Lingua 1 (char10+11)	Message 3 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	20306	
3038	MESSAGE_LANG1_3_1213	Messaggio 3 di Lingua 1 (char12+13)	Message 3 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	8262	
3039	MESSAGE_LANG1_3_1415	Messaggio 3 di Lingua 1 (char14+15)	Message 3 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	16713	
3040	MESSAGE_LANG1_3_1617	Messaggio 3 di Lingua 1 (char16+17)	Message 3 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	19488	
3041	MESSAGE_LANG1_3_1819	Messaggio 3 di Lingua 1 (char18+19)	Message 3 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	17231	
3042	MESSAGE_LANG1_3_2021	Messaggio 3 di Lingua 1 (char20+21)	Message 3 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	20046	
3043	MESSAGE_LANG1_3_2223	Messaggio 3 di Lingua 1 (char22+23)	Message 3 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	17731	
3044	MESSAGE_LANG1_3_2425	Messaggio 3 di Lingua 1 (char24+25)	Message 3 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	21577	
3045	MESSAGE_LANG1_3_2627	Messaggio 3 di Lingua 1 (char26+27)	Message 3 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	20302	
3046	MESSAGE_LANG1_3_2829	Messaggio 3 di Lingua 1 (char28+29)	Message 3 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3047	MESSAGE_LANG1_3_3031	Messaggio 3 di Lingua 1 (char30+31)	Message 3 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3048	MESSAGE_LANG1_4_0001	Messaggio 4 di Lingua 1 (char00+01)	Message 4 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	21317	
3049	MESSAGE_LANG1_4_0203	Messaggio 4 di Lingua 1 (char02+03)	Message 4 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	20051	
3050	MESSAGE_LANG1_4_0405	Messaggio 4 di Lingua 1 (char04+05)	Message 4 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	20306	
3051	MESSAGE_LANG1_4_0607	Messaggio 4 di Lingua 1 (char06+07)	Message 4 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	8258	
3052	MESSAGE_LANG1_4_0809	Messaggio 4 di Lingua 1 (char08+09)	Message 4 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	21071	
3053	MESSAGE_LANG1_4_1011	Messaggio 4 di Lingua 1 (char10+11)	Message 4 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	19269	
3054	MESSAGE_LANG1_4_1213	Messaggio 4 di Lingua 1 (char12+13)	Message 4 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	19968	
3055	MESSAGE_LANG1_4_1415	Messaggio 4 di Lingua 1 (char14+15)	Message 4 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3056	MESSAGE_LANG1_4_1617	Messaggio 4 di Lingua 1 (char16+17)	Message 4 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3057	MESSAGE_LANG1_4_1819	Messaggio 4 di Lingua 1 (char18+19)	Message 4 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3058	MESSAGE_LANG1_4_2021	Messaggio 4 di Lingua 1 (char20+21)	Message 4 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3059	MESSAGE_LANG1_4_2223	Messaggio 4 di Lingua 1 (char22+23)	Message 4 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3060	MESSAGE_LANG1_4_2425	Messaggio 4 di Lingua 1 (char24+25)	Message 4 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3061	MESSAGE_LANG1_4_2627	Messaggio 4 di Lingua 1 (char26+27)	Message 4 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3062	MESSAGE_LANG1_4_2829	Messaggio 4 di Lingua 1 (char28+29)	Message 4 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3063	MESSAGE_LANG1_4_3031	Messaggio 4 di Lingua 1 (char30+31)	Message 4 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3064	MESSAGE_LANG1_5_0001	Messaggio 5 di Lingua 1 (char00+01)	Message 5 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	18505	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3065	MESSAGE_LANG1_5_0203	Messaggio 5 di Lingua 1 (char02+03)	Message 5 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	18248	
3066	MESSAGE_LANG1_5_0405	Messaggio 5 di Lingua 1 (char04+05)	Message 5 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	8257	
3067	MESSAGE_LANG1_5_0607	Messaggio 5 di Lingua 1 (char06+07)	Message 5 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	19521	
3068	MESSAGE_LANG1_5_0809	Messaggio 5 di Lingua 1 (char08+09)	Message 5 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	21069	
3069	MESSAGE_LANG1_5_1011	Messaggio 5 di Lingua 1 (char10+11)	Message 5 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	12544	
3070	MESSAGE_LANG1_5_1213	Messaggio 5 di Lingua 1 (char12+13)	Message 5 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3071	MESSAGE_LANG1_5_1415	Messaggio 5 di Lingua 1 (char14+15)	Message 5 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3072	MESSAGE_LANG1_5_1617	Messaggio 5 di Lingua 1 (char16+17)	Message 5 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3073	MESSAGE_LANG1_5_1819	Messaggio 5 di Lingua 1 (char18+19)	Message 5 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3074	MESSAGE_LANG1_5_2021	Messaggio 5 di Lingua 1 (char20+21)	Message 5 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3075	MESSAGE_LANG1_5_2223	Messaggio 5 di Lingua 1 (char22+23)	Message 5 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3076	MESSAGE_LANG1_5_2425	Messaggio 5 di Lingua 1 (char24+25)	Message 5 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3077	MESSAGE_LANG1_5_2627	Messaggio 5 di Lingua 1 (char26+27)	Message 5 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3078	MESSAGE_LANG1_5_2829	Messaggio 5 di Lingua 1 (char28+29)	Message 5 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3079	MESSAGE_LANG1_5_3031	Messaggio 5 di Lingua 1 (char30+31)	Message 5 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3080	MESSAGE_LANG1_6_0001	Messaggio 6 di Lingua 1 (char00+01)	Message 6 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	18505	
3081	MESSAGE_LANG1_6_0203	Messaggio 6 di Lingua 1 (char02+03)	Message 6 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	18248	
3082	MESSAGE_LANG1_6_0405	Messaggio 6 di Lingua 1 (char04+05)	Message 6 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	8257	
3083	MESSAGE_LANG1_6_0607	Messaggio 6 di Lingua 1 (char06+07)	Message 6 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	19521	
3084	MESSAGE_LANG1_6_0809	Messaggio 6 di Lingua 1 (char08+09)	Message 6 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	21069	
3085	MESSAGE_LANG1_6_1011	Messaggio 6 di Lingua 1 (char10+11)	Message 6 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	12576	
3086	MESSAGE_LANG1_6_1213	Messaggio 6 di Lingua 1 (char12+13)	Message 6 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	20562	
3087	MESSAGE_LANG1_6_1415	Messaggio 6 di Lingua 1 (char14+15)	Message 6 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	17747	
3088	MESSAGE_LANG1_6_1617	Messaggio 6 di Lingua 1 (char16+17)	Message 6 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	21280	
3089	MESSAGE_LANG1_6_1819	Messaggio 6 di Lingua 1 (char18+19)	Message 6 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	20992	
3090	MESSAGE_LANG1_6_2021	Messaggio 6 di Lingua 1 (char20+21)	Message 6 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3091	MESSAGE_LANG1_6_2223	Messaggio 6 di Lingua 1 (char22+23)	Message 6 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3092	MESSAGE_LANG1_6_2425	Messaggio 6 di Lingua 1 (char24+25)	Message 6 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3093	MESSAGE_LANG1_6_2627	Messaggio 6 di Lingua 1 (char26+27)	Message 6 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3094	MESSAGE_LANG1_6_2829	Messaggio 6 di Lingua 1 (char28+29)	Message 6 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3095	MESSAGE_LANG1_6_3031	Messaggio 6 di Lingua 1 (char30+31)	Message 6 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3096	MESSAGE_LANG1_7_0001	Messaggio 7 di Lingua 1 (char00+01)	Message 7 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3097	MESSAGE_LANG1_7_0203	Messaggio 7 di Lingua 1 (char02+03)	Message 7 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3098	MESSAGE_LANG1_7_0405	Messaggio 7 di Lingua 1 (char04+05)	Message 7 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3099	MESSAGE_LANG1_7_0607	Messaggio 7 di Lingua 1 (char06+07)	Message 7 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3100	MESSAGE_LANG1_7_0809	Messaggio 7 di Lingua 1 (char08+09)	Message 7 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3101	MESSAGE_LANG1_7_1011	Messaggio 7 di Lingua 1 (char10+11)	Message 7 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3102	MESSAGE_LANG1_7_1213	Messaggio 7 di Lingua 1 (char12+13)	Message 7 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3103	MESSAGE_LANG1_7_1415	Messaggio 7 di Lingua 1 (char14+15)	Message 7 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3104	MESSAGE_LANG1_7_1617	Messaggio 7 di Lingua 1 (char16+17)	Message 7 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3105	MESSAGE_LANG1_7_1819	Messaggio 7 di Lingua 1 (char18+19)	Message 7 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3106	MESSAGE_LANG1_7_2021	Messaggio 7 di Lingua 1 (char20+21)	Message 7 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3107	MESSAGE_LANG1_7_2223	Messaggio 7 di Lingua 1 (char22+23)	Message 7 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3108	MESSAGE_LANG1_7_2425	Messaggio 7 di Lingua 1 (char24+25)	Message 7 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3109	MESSAGE_LANG1_7_2627	Messaggio 7 di Lingua 1 (char26+27)	Message 7 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3110	MESSAGE_LANG1_7_2829	Messaggio 7 di Lingua 1 (char28+29)	Message 7 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3111	MESSAGE_LANG1_7_3031	Messaggio 7 di Lingua 1 (char30+31)	Message 7 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3112	MESSAGE_LANG1_8_0001	Messaggio 8 di Lingua 1 (char00+01)	Message 8 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3113	MESSAGE_LANG1_8_0203	Messaggio 8 di Lingua 1 (char02+03)	Message 8 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3114	MESSAGE_LANG1_8_0405	Messaggio 8 di Lingua 1 (char04+05)	Message 8 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3115	MESSAGE_LANG1_8_0607	Messaggio 8 di Lingua 1 (char06+07)	Message 8 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3116	MESSAGE_LANG1_8_0809	Messaggio 8 di Lingua 1 (char08+09)	Message 8 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3117	MESSAGE_LANG1_8_1011	Messaggio 8 di Lingua 1 (char10+11)	Message 8 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3118	MESSAGE_LANG1_8_1213	Messaggio 8 di Lingua 1 (char12+13)	Message 8 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3119	MESSAGE_LANG1_8_1415	Messaggio 8 di Lingua 1 (char14+15)	Message 8 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3120	MESSAGE_LANG1_8_1617	Messaggio 8 di Lingua 1 (char16+17)	Message 8 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3121	MESSAGE_LANG1_8_1819	Messaggio 8 di Lingua 1 (char18+19)	Message 8 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3122	MESSAGE_LANG1_8_2021	Messaggio 8 di Lingua 1 (char20+21)	Message 8 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3123	MESSAGE_LANG1_8_2223	Messaggio 8 di Lingua 1 (char22+23)	Message 8 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3124	MESSAGE_LANG1_8_2425	Messaggio 8 di Lingua 1 (char24+25)	Message 8 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3125	MESSAGE_LANG1_8_2627	Messaggio 8 di Lingua 1 (char26+27)	Message 8 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3126	MESSAGE_LANG1_8_2829	Messaggio 8 di Lingua 1 (char28+29)	Message 8 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3127	MESSAGE_LANG1_8_3031	Messaggio 8 di Lingua 1 (char30+31)	Message 8 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3128	MESSAGE_LANG1_9_0001	Messaggio 9 di Lingua 1 (char00+01)	Message 9 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3129	MESSAGE_LANG1_9_0203	Messaggio 9 di Lingua 1 (char02+03)	Message 9 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3130	MESSAGE_LANG1_9_0405	Messaggio 9 di Lingua 1 (char04+05)	Message 9 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3131	MESSAGE_LANG1_9_0607	Messaggio 9 di Lingua 1 (char06+07)	Message 9 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3132	MESSAGE_LANG1_9_0809	Messaggio 9 di Lingua 1 (char08+09)	Message 9 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3133	MESSAGE_LANG1_9_1011	Messaggio 9 di Lingua 1 (char10+11)	Message 9 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3134	MESSAGE_LANG1_9_1213	Messaggio 9 di Lingua 1 (char12+13)	Message 9 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3135	MESSAGE_LANG1_9_1415	Messaggio 9 di Lingua 1 (char14+15)	Message 9 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3136	MESSAGE_LANG1_9_1617	Messaggio 9 di Lingua 1 (char16+17)	Message 9 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3137	MESSAGE_LANG1_9_1819	Messaggio 9 di Lingua 1 (char18+19)	Message 9 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3138	MESSAGE_LANG1_9_2021	Messaggio 9 di Lingua 1 (char20+21)	Message 9 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3139	MESSAGE_LANG1_9_2223	Messaggio 9 di Lingua 1 (char22+23)	Message 9 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3140	MESSAGE_LANG1_9_2425	Messaggio 9 di Lingua 1 (char24+25)	Message 9 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3141	MESSAGE_LANG1_9_2627	Messaggio 9 di Lingua 1 (char26+27)	Message 9 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3142	MESSAGE_LANG1_9_2829	Messaggio 9 di Lingua 1 (char28+29)	Message 9 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3143	MESSAGE_LANG1_9_3031	Messaggio 9 di Lingua 1 (char30+31)	Message 9 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3144	MESSAGE_LANG1_10_0001	Messaggio 10 di Lingua 1 (char00+01)	Message 10 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3145	MESSAGE_LANG1_10_0203	Messaggio 10 di Lingua 1 (char02+03)	Message 10 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3146	MESSAGE_LANG1_10_0405	Messaggio 10 di Lingua 1 (char04+05)	Message 10 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3147	MESSAGE_LANG1_10_0607	Messaggio 10 di Lingua 1 (char06+07)	Message 10 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3148	MESSAGE_LANG1_10_0809	Messaggio 10 di Lingua 1 (char08+09)	Message 10 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3149	MESSAGE_LANG1_10_1011	Messaggio 10 di Lingua 1 (char10+11)	Message 10 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3150	MESSAGE_LANG1_10_1213	Messaggio 10 di Lingua 1 (char12+13)	Message 10 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3151	MESSAGE_LANG1_10_1415	Messaggio 10 di Lingua 1 (char14+15)	Message 10 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3152	MESSAGE_LANG1_10_1617	Messaggio 10 di Lingua 1 (char16+17)	Message 10 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3153	MESSAGE_LANG1_10_1819	Messaggio 10 di Lingua 1 (char18+19)	Message 10 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3154	MESSAGE_LANG1_10_2021	Messaggio 10 di Lingua 1 (char20+21)	Message 10 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3155	MESSAGE_LANG1_10_2223	Messaggio 10 di Lingua 1 (char22+23)	Message 10 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3156	MESSAGE_LANG1_10_2425	Messaggio 10 di Lingua 1 (char24+25)	Message 10 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3157	MESSAGE_LANG1_10_2627	Messaggio 10 di Lingua 1 (char26+27)	Message 10 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3158	MESSAGE_LANG1_10_2829	Messaggio 10 di Lingua 1 (char28+29)	Message 10 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3159	MESSAGE_LANG1_10_3031	Messaggio 10 di Lingua 1 (char30+31)	Message 10 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3160	MESSAGE_LANG1_11_0001	Messaggio 11 di Lingua 1 (char00+01)	Message 11 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3161	MESSAGE_LANG1_11_0203	Messaggio 11 di Lingua 1 (char02+03)	Message 11 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3162	MESSAGE_LANG1_11_0405	Messaggio 11 di Lingua 1 (char04+05)	Message 11 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3163	MESSAGE_LANG1_11_0607	Messaggio 11 di Lingua 1 (char06+07)	Message 11 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3164	MESSAGE_LANG1_11_0809	Messaggio 11 di Lingua 1 (char08+09)	Message 11 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3165	MESSAGE_LANG1_11_1011	Messaggio 11 di Lingua 1 (char10+11)	Message 11 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3166	MESSAGE_LANG1_11_1213	Messaggio 11 di Lingua 1 (char12+13)	Message 11 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3167	MESSAGE_LANG1_11_1415	Messaggio 11 di Lingua 1 (char14+15)	Message 11 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3168	MESSAGE_LANG1_11_1617	Messaggio 11 di Lingua 1 (char16+17)	Message 11 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3169	MESSAGE_LANG1_11_1819	Messaggio 11 di Lingua 1 (char18+19)	Message 11 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3170	MESSAGE_LANG1_11_2021	Messaggio 11 di Lingua 1 (char20+21)	Message 11 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3171	MESSAGE_LANG1_11_2223	Messaggio 11 di Lingua 1 (char22+23)	Message 11 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3172	MESSAGE_LANG1_11_2425	Messaggio 11 di Lingua 1 (char24+25)	Message 11 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3173	MESSAGE_LANG1_11_2627	Messaggio 11 di Lingua 1 (char26+27)	Message 11 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3174	MESSAGE_LANG1_11_2829	Messaggio 11 di Lingua 1 (char28+29)	Message 11 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3175	MESSAGE_LANG1_11_3031	Messaggio 11 di Lingua 1 (char30+31)	Message 11 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3176	MESSAGE_LANG1_12_0001	Messaggio 12 di Lingua 1 (char00+01)	Message 12 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3177	MESSAGE_LANG1_12_0203	Messaggio 12 di Lingua 1 (char02+03)	Message 12 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3178	MESSAGE_LANG1_12_0405	Messaggio 12 di Lingua 1 (char04+05)	Message 12 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3179	MESSAGE_LANG1_12_0607	Messaggio 12 di Lingua 1 (char06+07)	Message 12 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3180	MESSAGE_LANG1_12_0809	Messaggio 12 di Lingua 1 (char08+09)	Message 12 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3181	MESSAGE_LANG1_12_1011	Messaggio 12 di Lingua 1 (char10+11)	Message 12 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3182	MESSAGE_LANG1_12_1213	Messaggio 12 di Lingua 1 (char12+13)	Message 12 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3183	MESSAGE_LANG1_12_1415	Messaggio 12 di Lingua 1 (char14+15)	Message 12 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3184	MESSAGE_LANG1_12_1617	Messaggio 12 di Lingua 1 (char16+17)	Message 12 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3185	MESSAGE_LANG1_12_1819	Messaggio 12 di Lingua 1 (char18+19)	Message 12 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3186	MESSAGE_LANG1_12_2021	Messaggio 12 di Lingua 1 (char20+21)	Message 12 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3187	MESSAGE_LANG1_12_2223	Messaggio 12 di Lingua 1 (char22+23)	Message 12 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3188	MESSAGE_LANG1_12_2425	Messaggio 12 di Lingua 1 (char24+25)	Message 12 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3189	MESSAGE_LANG1_12_2627	Messaggio 12 di Lingua 1 (char26+27)	Message 12 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3190	MESSAGE_LANG1_12_2829	Messaggio 12 di Lingua 1 (char28+29)	Message 12 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3191	MESSAGE_LANG1_12_3031	Messaggio 12 di Lingua 1 (char30+31)	Message 12 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3192	MESSAGE_LANG1_13_0001	Messaggio 13 di Lingua 1 (char00+01)	Message 13 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3193	MESSAGE_LANG1_13_0203	Messaggio 13 di Lingua 1 (char02+03)	Message 13 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3194	MESSAGE_LANG1_13_0405	Messaggio 13 di Lingua 1 (char04+05)	Message 13 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3195	MESSAGE_LANG1_13_0607	Messaggio 13 di Lingua 1 (char06+07)	Message 13 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3196	MESSAGE_LANG1_13_0809	Messaggio 13 di Lingua 1 (char08+09)	Message 13 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3197	MESSAGE_LANG1_13_1011	Messaggio 13 di Lingua 1 (char10+11)	Message 13 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3198	MESSAGE_LANG1_13_1213	Messaggio 13 di Lingua 1 (char12+13)	Message 13 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3199	MESSAGE_LANG1_13_1415	Messaggio 13 di Lingua 1 (char14+15)	Message 13 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3200	MESSAGE_LANG1_13_1617	Messaggio 13 di Lingua 1 (char16+17)	Message 13 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3201	MESSAGE_LANG1_13_1819	Messaggio 13 di Lingua 1 (char18+19)	Message 13 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3202	MESSAGE_LANG1_13_2021	Messaggio 13 di Lingua 1 (char20+21)	Message 13 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3203	MESSAGE_LANG1_13_2223	Messaggio 13 di Lingua 1 (char22+23)	Message 13 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3204	MESSAGE_LANG1_13_2425	Messaggio 13 di Lingua 1 (char24+25)	Message 13 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3205	MESSAGE_LANG1_13_2627	Messaggio 13 di Lingua 1 (char26+27)	Message 13 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3206	MESSAGE_LANG1_13_2829	Messaggio 13 di Lingua 1 (char28+29)	Message 13 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3207	MESSAGE_LANG1_13_3031	Messaggio 13 di Lingua 1 (char30+31)	Message 13 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3208	MESSAGE_LANG1_14_0001	Messaggio 14 di Lingua 1 (char00+01)	Message 14 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3209	MESSAGE_LANG1_14_0203	Messaggio 14 di Lingua 1 (char02+03)	Message 14 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3210	MESSAGE_LANG1_14_0405	Messaggio 14 di Lingua 1 (char04+05)	Message 14 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3211	MESSAGE_LANG1_14_0607	Messaggio 14 di Lingua 1 (char06+07)	Message 14 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3212	MESSAGE_LANG1_14_0809	Messaggio 14 di Lingua 1 (char08+09)	Message 14 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3213	MESSAGE_LANG1_14_1011	Messaggio 14 di Lingua 1 (char10+11)	Message 14 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3214	MESSAGE_LANG1_14_1213	Messaggio 14 di Lingua 1 (char12+13)	Message 14 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3215	MESSAGE_LANG1_14_1415	Messaggio 14 di Lingua 1 (char14+15)	Message 14 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3216	MESSAGE_LANG1_14_1617	Messaggio 14 di Lingua 1 (char16+17)	Message 14 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3217	MESSAGE_LANG1_14_1819	Messaggio 14 di Lingua 1 (char18+19)	Message 14 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3218	MESSAGE_LANG1_14_2021	Messaggio 14 di Lingua 1 (char20+21)	Message 14 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3219	MESSAGE_LANG1_14_2223	Messaggio 14 di Lingua 1 (char22+23)	Message 14 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3220	MESSAGE_LANG1_14_2425	Messaggio 14 di Lingua 1 (char24+25)	Message 14 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3221	MESSAGE_LANG1_14_2627	Messaggio 14 di Lingua 1 (char26+27)	Message 14 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3222	MESSAGE_LANG1_14_2829	Messaggio 14 di Lingua 1 (char28+29)	Message 14 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3223	MESSAGE_LANG1_14_3031	Messaggio 14 di Lingua 1 (char30+31)	Message 14 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3224	MESSAGE_LANG1_15_0001	Messaggio 15 di Lingua1 (char00+01)	Message 15 of Language1 (char00+char01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3225	MESSAGE_LANG1_15_0203	Messaggio 15 di Lingua1 (char02+03)	Message 15 of Language1 (char02+char03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3226	MESSAGE_LANG1_15_0405	Messaggio 15 di Lingua1 (char04+05)	Message 15 of Language1 (char04+char05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3227	MESSAGE_LANG1_15_0607	Messaggio 15 di Lingua1 (char06+07)	Message 15 of Language1 (char06+char07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3228	MESSAGE_LANG1_15_0809	Messaggio 15 di Lingua1 (char08+09)	Message 15 of Language1 (char08+char09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3229	MESSAGE_LANG1_15_1011	Messaggio 15 di Lingua1 (char10+11)	Message 15 of Language1 (char10+char11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3230	MESSAGE_LANG1_15_1213	Messaggio 15 di Lingua1 (char12+13)	Message 15 of Language1 (char12+char13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3231	MESSAGE_LANG1_15_1415	Messaggio 15 di Lingua1 (char14+15)	Message 15 of Language1 (char14+char15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3232	MESSAGE_LANG1_15_1617	Messaggio 15 di Lingua1 (char16+17)	Message 15 of Language1 (char16+char17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3233	MESSAGE_LANG1_15_1819	Messaggio 15 di Lingua1 (char18+19)	Message 15 of Language1 (char18+char19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3234	MESSAGE_LANG1_15_2021	Messaggio 15 di Lingua1 (char20+21)	Message 15 of Language1 (char20+char21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3235	MESSAGE_LANG1_15_2223	Messaggio 15 di Lingua1 (char22+23)	Message 15 of Language1 (char22+char23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3236	MESSAGE_LANG1_15_2425	Messaggio 15 di Lingua1 (char24+25)	Message 15 of Language1 (char24+char25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3237	MESSAGE_LANG1_15_2627	Messaggio 15 di Lingua1 (char26+27)	Message 15 of Language1 (char26+char27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3238	MESSAGE_LANG1_15_2829	Messaggio 15 di Lingua1 (char28+29)	Message 15 of Language1 (char28+char29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3239	MESSAGE_LANG1_15_3031	Messaggio 15 di Lingua1 (char30+31)	Message 15 of Language1 (char30+char31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3240	MESSAGE_LANG1_16_0001	Messaggio 16 di Lingua1 (char00+01)	Message 16 of Language1 (char00+char01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3241	MESSAGE_LANG1_16_0203	Messaggio 16 di Lingua1 (char02+03)	Message 16 of Language1 (char02+char03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3242	MESSAGE_LANG1_16_0405	Messaggio 16 di Lingua1 (char04+05)	Message 16 of Language1 (char04+char05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3243	MESSAGE_LANG1_16_0607	Messaggio 16 di Lingua1 (char06+07)	Message 16 of Language1 (char06+char07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3244	MESSAGE_LANG1_16_0809	Messaggio 16 di Lingua1 (char08+09)	Message 16 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3245	MESSAGE_LANG1_16_1011	Messaggio 16 di Lingua1 (char10+11)	Message 16 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3246	MESSAGE_LANG1_16_1213	Messaggio 16 di Lingua1 (char12+13)	Message 16 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3247	MESSAGE_LANG1_16_1415	Messaggio 16 di Lingua1 (char14+15)	Message 16 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3248	MESSAGE_LANG1_16_1617	Messaggio 16 di Lingua1 (char16+17)	Message 16 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3249	MESSAGE_LANG1_16_1819	Messaggio 16 di Lingua1 (char18+19)	Message 16 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3250	MESSAGE_LANG1_16_2021	Messaggio 16 di Lingua1 (char20+21)	Message 16 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3251	MESSAGE_LANG1_16_2223	Messaggio 16 di Lingua1 (char22+23)	Message 16 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3252	MESSAGE_LANG1_16_2425	Messaggio 16 di Lingua1 (char24+25)	Message 16 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3253	MESSAGE_LANG1_16_2627	Messaggio 16 di Lingua1 (char26+27)	Message 16 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3254	MESSAGE_LANG1_16_2829	Messaggio 16 di Lingua1 (char28+29)	Message 16 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3255	MESSAGE_LANG1_16_3031	Messaggio 16 di Lingua1 (char30+31)	Message 16 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3256	MESSAGE_LANG1_17_0001	Messaggio 17 di Lingua1 (char00+01)	Message 17 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3257	MESSAGE_LANG1_17_0203	Messaggio 17 di Lingua1 (char02+03)	Message 17 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3258	MESSAGE_LANG1_17_0405	Messaggio 17 di Lingua1 (char04+05)	Message 17 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3259	MESSAGE_LANG1_17_0607	Messaggio 17 di Lingua1 (char06+07)	Message 17 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3260	MESSAGE_LANG1_17_0809	Messaggio 17 di Lingua1 (char08+09)	Message 17 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3261	MESSAGE_LANG1_17_1011	Messaggio 17 di Lingua1 (char10+11)	Message 17 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3262	MESSAGE_LANG1_17_1213	Messaggio 17 di Lingua1 (char12+13)	Message 17 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3263	MESSAGE_LANG1_17_1415	Messaggio 17 di Lingua 1 (char14+15)	Message 17 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3264	MESSAGE_LANG1_17_1617	Messaggio 17 di Lingua 1 (char16+17)	Message 17 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3265	MESSAGE_LANG1_17_1819	Messaggio 17 di Lingua 1 (char18+19)	Message 17 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3266	MESSAGE_LANG1_17_2021	Messaggio 17 di Lingua 1 (char20+21)	Message 17 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3267	MESSAGE_LANG1_17_2223	Messaggio 17 di Lingua 1 (char22+23)	Message 17 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3268	MESSAGE_LANG1_17_2425	Messaggio 17 di Lingua 1 (char24+25)	Message 17 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3269	MESSAGE_LANG1_17_2627	Messaggio 17 di Lingua 1 (char26+27)	Message 17 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3270	MESSAGE_LANG1_17_2829	Messaggio 17 di Lingua 1 (char28+29)	Message 17 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3271	MESSAGE_LANG1_17_3031	Messaggio 17 di Lingua 1 (char30+31)	Message 17 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3272	MESSAGE_LANG1_18_0001	Messaggio 18 di Lingua 1 (char00+01)	Message 18 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3273	MESSAGE_LANG1_18_0203	Messaggio 18 di Lingua 1 (char02+03)	Message 18 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3274	MESSAGE_LANG1_18_0405	Messaggio 18 di Lingua 1 (char04+05)	Message 18 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3275	MESSAGE_LANG1_18_0607	Messaggio 18 di Lingua 1 (char06+07)	Message 18 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3276	MESSAGE_LANG1_18_0809	Messaggio 18 di Lingua 1 (char08+09)	Message 18 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3277	MESSAGE_LANG1_18_1011	Messaggio 18 di Lingua 1 (char10+11)	Message 18 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3278	MESSAGE_LANG1_18_1213	Messaggio 18 di Lingua 1 (char12+13)	Message 18 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3279	MESSAGE_LANG1_18_1415	Messaggio 18 di Lingua 1 (char14+15)	Message 18 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3280	MESSAGE_LANG1_18_1617	Messaggio 18 di Lingua 1 (char16+17)	Message 18 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3281	MESSAGE_LANG1_18_1819	Messaggio 18 di Lingua 1 (char18+19)	Message 18 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3282	MESSAGE_LANG1_18_2021	Messaggio 18 di Lingua 1 (char20+21)	Message 18 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3283	MESSAGE_LANG1_18_2223	Messaggio 18 di Lingua 1 (char22+23)	Message 18 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3284	MESSAGE_LANG1_18_2425	Messaggio 18 di Lingua 1 (char24+25)	Message 18 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3285	MESSAGE_LANG1_18_2627	Messaggio 18 di Lingua 1 (char26+27)	Message 18 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3286	MESSAGE_LANG1_18_2829	Messaggio 18 di Lingua 1 (char28+29)	Message 18 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3287	MESSAGE_LANG1_18_3031	Messaggio 18 di Lingua 1 (char30+31)	Message 18 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3288	MESSAGE_LANG1_19_0001	Messaggio 19 di Lingua 1 (char00+01)	Message 19 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3289	MESSAGE_LANG1_19_0203	Messaggio 19 di Lingua 1 (char02+03)	Message 19 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3290	MESSAGE_LANG1_19_0405	Messaggio 19 di Lingua 1 (char04+05)	Message 19 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3291	MESSAGE_LANG1_19_0607	Messaggio 19 di Lingua 1 (char06+07)	Message 19 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3292	MESSAGE_LANG1_19_0809	Messaggio 19 di Lingua 1 (char08+09)	Message 19 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3293	MESSAGE_LANG1_19_1011	Messaggio 19 di Lingua 1 (char10+11)	Message 19 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3294	MESSAGE_LANG1_19_1213	Messaggio 19 di Lingua 1 (char12+13)	Message 19 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3295	MESSAGE_LANG1_19_1415	Messaggio 19 di Lingua 1 (char14+15)	Message 19 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3296	MESSAGE_LANG1_19_1617	Messaggio 19 di Lingua 1 (char16+17)	Message 19 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3297	MESSAGE_LANG1_19_1819	Messaggio 19 di Lingua 1 (char18+19)	Message 19 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3298	MESSAGE_LANG1_19_2021	Messaggio 19 di Lingua 1 (char20+21)	Message 19 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3299	MESSAGE_LANG1_19_2223	Messaggio 19 di Lingua 1 (char22+23)	Message 19 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3300	MESSAGE_LANG1_19_2425	Messaggio 19 di Lingua 1 (char24+25)	Message 19 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3301	MESSAGE_LANG1_19_2627	Messaggio 19 di Lingua 1 (char26+27)	Message 19 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3302	MESSAGE_LANG1_19_2829	Messaggio 19 di Lingua 1 (char28+29)	Message 19 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3303	MESSAGE_LANG1_19_3031	Messaggio 19 di Lingua 1 (char30+31)	Message 19 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3304	MESSAGE_LANG1_20_0001	Messaggio 20 di Lingua 1 (char00+01)	Message 20 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3305	MESSAGE_LANG1_20_0203	Messaggio 20 di Lingua 1 (char02+03)	Message 20 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3306	MESSAGE_LANG1_20_0405	Messaggio 20 di Lingua 1 (char04+05)	Message 20 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3307	MESSAGE_LANG1_20_0607	Messaggio 20 di Lingua 1 (char06+07)	Message 20 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3308	MESSAGE_LANG1_20_0809	Messaggio 20 di Lingua 1 (char08+09)	Message 20 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3309	MESSAGE_LANG1_20_1011	Messaggio 20 di Lingua 1 (char10+11)	Message 20 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3310	MESSAGE_LANG1_20_1213	Messaggio 20 di Lingua 1 (char12+13)	Message 20 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3311	MESSAGE_LANG1_20_1415	Messaggio 20 di Lingua 1 (char14+15)	Message 20 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3312	MESSAGE_LANG1_20_1617	Messaggio 20 di Lingua 1 (char16+17)	Message 20 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3313	MESSAGE_LANG1_20_1819	Messaggio 20 di Lingua 1 (char18+19)	Message 20 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3314	MESSAGE_LANG1_20_2021	Messaggio 20 di Lingua 1 (char20+21)	Message 20 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3315	MESSAGE_LANG1_20_2223	Messaggio 20 di Lingua 1 (char22+23)	Message 20 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3316	MESSAGE_LANG1_20_2425	Messaggio 20 di Lingua 1 (char24+25)	Message 20 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3317	MESSAGE_LANG1_20_2627	Messaggio 20 di Lingua 1 (char26+27)	Message 20 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3318	MESSAGE_LANG1_20_2829	Messaggio 20 di Lingua 1 (char28+29)	Message 20 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3319	MESSAGE_LANG1_20_3031	Messaggio 20 di Lingua 1 (char30+31)	Message 20 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3320	MESSAGE_LANG1_21_0001	Messaggio 21 di Lingua 1 (char00+01)	Message 21 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3321	MESSAGE_LANG1_21_0203	Messaggio 21 di Lingua 1 (char02+03)	Message 21 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3322	MESSAGE_LANG1_21_0405	Messaggio 21 di Lingua 1 (char04+05)	Message 21 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3323	MESSAGE_LANG1_21_0607	Messaggio 21 di Lingua 1 (char06+07)	Message 21 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3324	MESSAGE_LANG1_21_0809	Messaggio 21 di Lingua 1 (char08+09)	Message 21 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3325	MESSAGE_LANG1_21_1011	Messaggio 21 di Lingua 1 (char10+11)	Message 21 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3326	MESSAGE_LANG1_21_1213	Messaggio 21 di Lingua 1 (char12+13)	Message 21 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3327	MESSAGE_LANG1_21_1415	Messaggio 21 di Lingua 1 (char14+15)	Message 21 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3328	MESSAGE_LANG1_21_1617	Messaggio 21 di Lingua 1 (char16+17)	Message 21 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3329	MESSAGE_LANG1_21_1819	Messaggio 21 di Lingua 1 (char18+19)	Message 21 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3330	MESSAGE_LANG1_21_2021	Messaggio 21 di Lingua 1 (char20+21)	Message 21 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3331	MESSAGE_LANG1_21_2223	Messaggio 21 di Lingua 1 (char22+23)	Message 21 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3332	MESSAGE_LANG1_21_2425	Messaggio 21 di Lingua 1 (char24+25)	Message 21 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3333	MESSAGE_LANG1_21_2627	Messaggio 21 di Lingua 1 (char26+27)	Message 21 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3334	MESSAGE_LANG1_21_2829	Messaggio 21 di Lingua 1 (char28+29)	Message 21 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3335	MESSAGE_LANG1_21_3031	Messaggio 21 di Lingua 1 (char30+31)	Message 21 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3336	MESSAGE_LANG1_22_0001	Messaggio 22 di Lingua 1 (char00+01)	Message 22 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3337	MESSAGE_LANG1_22_0203	Messaggio 22 di Lingua 1 (char02+03)	Message 22 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3338	MESSAGE_LANG1_22_0405	Messaggio 22 di Lingua 1 (char04+05)	Message 22 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3339	MESSAGE_LANG1_22_0607	Messaggio 22 di Lingua 1 (char06+07)	Message 22 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3340	MESSAGE_LANG1_22_0809	Messaggio 22 di Lingua 1 (char08+09)	Message 22 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3341	MESSAGE_LANG1_22_1011	Messaggio 22 di Lingua 1 (char10+11)	Message 22 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3342	MESSAGE_LANG1_22_1213	Messaggio 22 di Lingua 1 (char12+13)	Message 22 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3343	MESSAGE_LANG1_22_1415	Messaggio 22 di Lingua 1 (char14+15)	Message 22 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3344	MESSAGE_LANG1_22_1617	Messaggio 22 di Lingua 1 (char16+17)	Message 22 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3345	MESSAGE_LANG1_22_1819	Messaggio 22 di Lingua 1 (char18+19)	Message 22 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3346	MESSAGE_LANG1_22_2021	Messaggio 22 di Lingua 1 (char20+21)	Message 22 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3347	MESSAGE_LANG1_22_2223	Messaggio 22 di Lingua 1 (char22+23)	Message 22 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3348	MESSAGE_LANG1_22_2425	Messaggio 22 di Lingua 1 (char24+25)	Message 22 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3349	MESSAGE_LANG1_22_2627	Messaggio 22 di Lingua 1 (char26+27)	Message 22 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3350	MESSAGE_LANG1_22_2829	Messaggio 22 di Lingua 1 (char28+29)	Message 22 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3351	MESSAGE_LANG1_22_3031	Messaggio 22 di Lingua 1 (char30+31)	Message 22 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3352	MESSAGE_LANG1_23_0001	Messaggio 23 di Lingua 1 (char00+01)	Message 23 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3353	MESSAGE_LANG1_23_0203	Messaggio 23 di Lingua 1 (char02+03)	Message 23 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3354	MESSAGE_LANG1_23_0405	Messaggio 23 di Lingua 1 (char04+05)	Message 23 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3355	MESSAGE_LANG1_23_0607	Messaggio 23 di Lingua 1 (char06+07)	Message 23 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3356	MESSAGE_LANG1_23_0809	Messaggio 23 di Lingua 1 (char08+09)	Message 23 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3357	MESSAGE_LANG1_23_1011	Messaggio 23 di Lingua 1 (char10+11)	Message 23 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3358	MESSAGE_LANG1_23_1213	Messaggio 23 di Lingua 1 (char12+13)	Message 23 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3359	MESSAGE_LANG1_23_1415	Messaggio 23 di Lingua 1 (char14+15)	Message 23 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3360	MESSAGE_LANG1_23_1617	Messaggio 23 di Lingua 1 (char16+17)	Message 23 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3361	MESSAGE_LANG1_23_1819	Messaggio 23 di Lingua 1 (char18+19)	Message 23 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3362	MESSAGE_LANG1_23_2021	Messaggio 23 di Lingua 1 (char20+21)	Message 23 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3363	MESSAGE_LANG1_23_2223	Messaggio 23 di Lingua 1 (char22+23)	Message 23 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3364	MESSAGE_LANG1_23_2425	Messaggio 23 di Lingua 1 (char24+25)	Message 23 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3365	MESSAGE_LANG1_23_2627	Messaggio 23 di Lingua 1 (char26+27)	Message 23 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3366	MESSAGE_LANG1_23_2829	Messaggio 23 di Lingua 1 (char28+29)	Message 23 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3367	MESSAGE_LANG1_23_3031	Messaggio 23 di Lingua 1 (char30+31)	Message 23 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3368	MESSAGE_LANG1_24_0001	Messaggio 24 di Lingua 1 (char00+01)	Message 24 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3369	MESSAGE_LANG1_24_0203	Messaggio 24 di Lingua 1 (char02+03)	Message 24 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3370	MESSAGE_LANG1_24_0405	Messaggio 24 di Lingua 1 (char04+05)	Message 24 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3371	MESSAGE_LANG1_24_0607	Messaggio 24 di Lingua 1 (char06+07)	Message 24 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3372	MESSAGE_LANG1_24_0809	Messaggio 24 di Lingua 1 (char08+09)	Message 24 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3373	MESSAGE_LANG1_24_1011	Messaggio 24 di Lingua 1 (char10+11)	Message 24 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3374	MESSAGE_LANG1_24_1213	Messaggio 24 di Lingua 1 (char12+13)	Message 24 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3375	MESSAGE_LANG1_24_1415	Messaggio 24 di Lingua 1 (char14+15)	Message 24 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3376	MESSAGE_LANG1_24_1617	Messaggio 24 di Lingua 1 (char16+17)	Message 24 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3377	MESSAGE_LANG1_24_1819	Messaggio 24 di Lingua 1 (char18+19)	Message 24 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3378	MESSAGE_LANG1_24_2021	Messaggio 24 di Lingua 1 (char20+21)	Message 24 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3379	MESSAGE_LANG1_24_2223	Messaggio 24 di Lingua 1 (char22+23)	Message 24 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3380	MESSAGE_LANG1_24_2425	Messaggio 24 di Lingua 1 (char24+25)	Message 24 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3381	MESSAGE_LANG1_24_2627	Messaggio 24 di Lingua 1 (char26+27)	Message 24 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3382	MESSAGE_LANG1_24_2829	Messaggio 24 di Lingua 1 (char28+29)	Message 24 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3383	MESSAGE_LANG1_24_3031	Messaggio 24 di Lingua 1 (char30+31)	Message 24 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3384	MESSAGE_LANG1_25_0001	Messaggio 25 di Lingua 1 (char00+01)	Message 25 of Language 1 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3385	MESSAGE_LANG1_25_0203	Messaggio 25 di Lingua 1 (char02+03)	Message 25 of Language 1 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3386	MESSAGE_LANG1_25_0405	Messaggio 25 di Lingua 1 (char04+05)	Message 25 of Language 1 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3387	MESSAGE_LANG1_25_0607	Messaggio 25 di Lingua 1 (char06+07)	Message 25 of Language 1 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3388	MESSAGE_LANG1_25_0809	Messaggio 25 di Lingua 1 (char08+09)	Message 25 of Language 1 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3389	MESSAGE_LANG1_25_1011	Messaggio 25 di Lingua 1 (char10+11)	Message 25 of Language 1 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3390	MESSAGE_LANG1_25_1213	Messaggio 25 di Lingua 1 (char12+13)	Message 25 of Language 1 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3391	MESSAGE_LANG1_25_1415	Messaggio 25 di Lingua 1 (char14+15)	Message 25 of Language 1 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3392	MESSAGE_LANG1_25_1617	Messaggio 25 di Lingua 1 (char16+17)	Message 25 of Language 1 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3393	MESSAGE_LANG1_25_1819	Messaggio 25 di Lingua 1 (char18+19)	Message 25 of Language 1 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3394	MESSAGE_LANG1_25_2021	Messaggio 25 di Lingua 1 (char20+21)	Message 25 of Language 1 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3395	MESSAGE_LANG1_25_2223	Messaggio 25 di Lingua 1 (char22+23)	Message 25 of Language 1 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3396	MESSAGE_LANG1_25_2425	Messaggio 25 di Lingua 1 (char24+25)	Message 25 of Language 1 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3397	MESSAGE_LANG1_25_2627	Messaggio 25 di Lingua 1 (char26+27)	Message 25 of Language 1 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3398	MESSAGE_LANG1_25_2829	Messaggio 25 di Lingua 1 (char28+29)	Message 25 of Language 1 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3399	MESSAGE_LANG1_25_3031	Messaggio 25 di Lingua 1 (char30+31)	Message 25 of Language 1 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3400	MESSAGE_LANG2_1_0001	Messaggio 1 di Lingua 2 (char00+01)	Message 1 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	20566	
3401	MESSAGE_LANG2_1_0203	Messaggio 1 di Lingua 2 (char02+03)	Message 1 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	8265	
3402	MESSAGE_LANG2_1_0405	Messaggio 1 di Lingua 2 (char04+05)	Message 1 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	20038	
3403	MESSAGE_LANG2_1_0607	Messaggio 1 di Lingua 2 (char06+07)	Message 1 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	17746	
3404	MESSAGE_LANG2_1_0809	Messaggio 1 di Lingua 2 (char08+09)	Message 1 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	18767	
3405	MESSAGE_LANG2_1_1011	Messaggio 1 di Lingua 2 (char10+11)	Message 1 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	21061	
3406	MESSAGE_LANG2_1_1213	Messaggio 1 di Lingua 2 (char12+13)	Message 1 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	8257	
3407	MESSAGE_LANG2_1_1415	Messaggio 1 di Lingua 2 (char14+15)	Message 1 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	19488	
3408	MESSAGE_LANG2_1_1617	Messaggio 1 di Lingua 2 (char16+17)	Message 1 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	19785	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3409	MESSAGE_LANG2_1_1819	Messaggio 1 di Lingua 2 (char18+19)	Message 1 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	20041	
3410	MESSAGE_LANG2_1_2021	Messaggio 1 di Lingua 2 (char20+21)	Message 1 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	19791	
3411	MESSAGE_LANG2_1_2223	Messaggio 1 di Lingua 2 (char22+23)	Message 1 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3412	MESSAGE_LANG2_1_2425	Messaggio 1 di Lingua 2 (char24+25)	Message 1 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3413	MESSAGE_LANG2_1_2627	Messaggio 1 di Lingua 2 (char26+27)	Message 1 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3414	MESSAGE_LANG2_1_2829	Messaggio 1 di Lingua 2 (char28+29)	Message 1 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3415	MESSAGE_LANG2_1_3031	Messaggio 1 di Lingua 2 (char30+31)	Message 1 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3416	MESSAGE_LANG2_2_0001	Messaggio 2 di Lingua 2 (char00+01)	Message 2 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	20566	
3417	MESSAGE_LANG2_2_0203	Messaggio 2 di Lingua 2 (char02+03)	Message 2 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	8275	
3418	MESSAGE_LANG2_2_0405	Messaggio 2 di Lingua 2 (char04+05)	Message 2 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	21840	
3419	MESSAGE_LANG2_2_0607	Messaggio 2 di Lingua 2 (char06+07)	Message 2 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	17746	
3420	MESSAGE_LANG2_2_0809	Messaggio 2 di Lingua 2 (char08+09)	Message 2 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	18767	
3421	MESSAGE_LANG2_2_1011	Messaggio 2 di Lingua 2 (char10+11)	Message 2 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	21061	
3422	MESSAGE_LANG2_2_1213	Messaggio 2 di Lingua 2 (char12+13)	Message 2 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	8257	
3423	MESSAGE_LANG2_2_1415	Messaggio 2 di Lingua 2 (char14+15)	Message 2 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	19488	
3424	MESSAGE_LANG2_2_1617	Messaggio 2 di Lingua 2 (char16+17)	Message 2 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	19777	
3425	MESSAGE_LANG2_2_1819	Messaggio 2 di Lingua 2 (char18+19)	Message 2 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	21331	
3426	MESSAGE_LANG2_2_2021	Messaggio 2 di Lingua 2 (char20+21)	Message 2 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	18765	
3427	MESSAGE_LANG2_2_2223	Messaggio 2 di Lingua 2 1 (char22+23)	Message 2 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	20224	
3428	MESSAGE_LANG2_2_2425	Messaggio 2 di Lingua 2 (char24+25)	Message 2 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3429	MESSAGE_LANG2_2_2627	Messaggio 2 di Lingua 2 (char26+27)	Message 2 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3430	MESSAGE_LANG2_2_2829	Messaggio 2 di Lingua 2 (char28+29)	Message 2 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3431	MESSAGE_LANG2_2_3031	Messaggio 2 di Lingua 2 (char30+31)	Message 2 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3432	MESSAGE_LANG2_3_0001	Messaggio 3 di Lingua 2 (char00+01)	Message 3 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	17746	
3433	MESSAGE_LANG2_3_0203	Messaggio 3 di Lingua 2 (char02+03)	Message 3 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	21057	
3434	MESSAGE_LANG2_3_0405	Messaggio 3 di Lingua 2 (char04+05)	Message 3 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	21569	
3435	MESSAGE_LANG2_3_0607	Messaggio 3 di Lingua 2 (char06+07)	Message 3 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	8259	
3436	MESSAGE_LANG2_3_0809	Messaggio 3 di Lingua 2 (char08+09)	Message 3 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	20302	
3437	MESSAGE_LANG2_3_1011	Messaggio 3 di Lingua 2 (char10+11)	Message 3 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	20037	
3438	MESSAGE_LANG2_3_1213	Messaggio 3 di Lingua 2 (char12+13)	Message 3 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	21331	
3439	MESSAGE_LANG2_3_1415	Messaggio 3 di Lingua 2 (char14+15)	Message 3 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	18767	
3440	MESSAGE_LANG2_3_1617	Messaggio 3 di Lingua 2 (char16+17)	Message 3 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	20037	
3441	MESSAGE_LANG2_3_1819	Messaggio 3 di Lingua 2 (char18+19)	Message 3 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	8275	
3442	MESSAGE_LANG2_3_2021	Messaggio 3 di Lingua 2 (char20+21)	Message 3 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	20302	
3443	MESSAGE_LANG2_3_2223	Messaggio 3 di Lingua 2 (char22+23)	Message 3 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	17473	
3444	MESSAGE_LANG2_3_2425	Messaggio 3 di Lingua 2 (char24+25)	Message 3 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3445	MESSAGE_LANG2_3_2627	Messaggio 3 di Lingua 2 (char26+27)	Message 3 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3446	MESSAGE_LANG2_3_2829	Messaggio 3 di Lingua 2 (char28+29)	Message 3 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3447	MESSAGE_LANG2_3_3031	Messaggio 3 di Lingua 2 (char30+31)	Message 3 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3448	MESSAGE_LANG2_4_0001	Messaggio 4 di Lingua 2 (char00+01)	Message 4 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	21327	
3449	MESSAGE_LANG2_4_0203	Messaggio 4 di Lingua 2 (char02+03)	Message 4 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	20036	
3450	MESSAGE_LANG2_4_0405	Messaggio 4 di Lingua 2 (char04+05)	Message 4 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	16672	
3451	MESSAGE_LANG2_4_0607	Messaggio 4 di Lingua 2 (char06+07)	Message 4 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	16720	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3452	MESSAGE_LANG2_4_0809	Messaggio 4 di Lingua 2 (char08+09)	Message 4 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	17746	
3453	MESSAGE_LANG2_4_1011	Messaggio 4 di Lingua 2 (char10+11)	Message 4 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	21569	
3454	MESSAGE_LANG2_4_1213	Messaggio 4 di Lingua 2 (char12+13)	Message 4 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3455	MESSAGE_LANG2_4_1415	Messaggio 4 di Lingua 2 (char14+15)	Message 4 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3456	MESSAGE_LANG2_4_1617	Messaggio 4 di Lingua 2 (char16+17)	Message 4 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3457	MESSAGE_LANG2_4_1819	Messaggio 4 di Lingua 2 (char18+19)	Message 4 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3458	MESSAGE_LANG2_4_2021	Messaggio 4 di Lingua 2 (char20+21)	Message 4 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3459	MESSAGE_LANG2_4_2223	Messaggio 4 di Lingua 2 1 (char22+23)	Message 4 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3460	MESSAGE_LANG2_4_2425	Messaggio 4 di Lingua 2 (char24+25)	Message 4 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3461	MESSAGE_LANG2_4_2627	Messaggio 4 di Lingua 2 (char26+27)	Message 4 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3462	MESSAGE_LANG2_4_2829	Messaggio 4 di Lingua 2 (char28+29)	Message 4 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3463	MESSAGE_LANG2_4_3031	Messaggio 4 di Lingua 2 (char30+31)	Message 4 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3464	MESSAGE_LANG2_5_0001	Messaggio 5 di Lingua 2 (char00+01)	Message 5 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	16716	
3465	MESSAGE_LANG2_5_0203	Messaggio 5 di Lingua 2 (char02+03)	Message 5 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	19521	
3466	MESSAGE_LANG2_5_0405	Messaggio 5 di Lingua 2 (char04+05)	Message 5 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	21069	
3467	MESSAGE_LANG2_5_0607	Messaggio 5 di Lingua 2 (char06+07)	Message 5 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	17713	
3468	MESSAGE_LANG2_5_0809	Messaggio 5 di Lingua 2 (char08+09)	Message 5 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	8260	
3469	MESSAGE_LANG2_5_1011	Messaggio 5 di Lingua 2 (char10+11)	Message 5 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	18720	
3470	MESSAGE_LANG2_5_1213	Messaggio 5 di Lingua 2 (char12+13)	Message 5 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	19777	
3471	MESSAGE_LANG2_5_1415	Messaggio 5 di Lingua 2 (char14+15)	Message 5 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	21331	
3472	MESSAGE_LANG2_5_1617	Messaggio 5 di Lingua 2 (char16+17)	Message 5 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	18765	
3473	MESSAGE_LANG2_5_1819	Messaggio 5 di Lingua 2 (char18+19)	Message 5 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	16640	
3474	MESSAGE_LANG2_5_2021	Messaggio 5 di Lingua 2 (char20+21)	Message 5 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3475	MESSAGE_LANG2_5_2223	Messaggio 5 di Lingua 2 (char22+23)	Message 5 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3476	MESSAGE_LANG2_5_2425	Messaggio 5 di Lingua 2 (char24+25)	Message 5 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3477	MESSAGE_LANG2_5_2627	Messaggio 5 di Lingua 2 (char26+27)	Message 5 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3478	MESSAGE_LANG2_5_2829	Messaggio 5 di Lingua 2 (char28+29)	Message 5 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3479	MESSAGE_LANG2_5_3031	Messaggio 5 di Lingua 2 (char30+31)	Message 5 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3480	MESSAGE_LANG2_6_0001	Messaggio 6 di Lingua 2 (char00+01)	Message 6 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	16716	
3481	MESSAGE_LANG2_6_0203	Messaggio 6 di Lingua 2 (char02+03)	Message 6 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	19521	
3482	MESSAGE_LANG2_6_0405	Messaggio 6 di Lingua 2 (char04+05)	Message 6 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	21069	
3483	MESSAGE_LANG2_6_0607	Messaggio 6 di Lingua 2 (char06+07)	Message 6 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	17713	
3484	MESSAGE_LANG2_6_0809	Messaggio 6 di Lingua 2 (char08+09)	Message 6 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	8260	
3485	MESSAGE_LANG2_6_1011	Messaggio 6 di Lingua 2 (char10+11)	Message 6 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	18720	
3486	MESSAGE_LANG2_6_1213	Messaggio 6 di Lingua 2 (char12+13)	Message 6 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	19777	
3487	MESSAGE_LANG2_6_1415	Messaggio 6 di Lingua 2 (char14+15)	Message 6 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	21331	
3488	MESSAGE_LANG2_6_1617	Messaggio 6 di Lingua 2 (char16+17)	Message 6 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	18765	
3489	MESSAGE_LANG2_6_1819	Messaggio 6 di Lingua 2 (char18+19)	Message 6 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	16672	
3490	MESSAGE_LANG2_6_2021	Messaggio 6 di Lingua 2 (char20+21)	Message 6 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	20562	
3491	MESSAGE_LANG2_6_2223	Messaggio 6 di Lingua 2 1 (char22+23)	Message 6 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	17741	
3492	MESSAGE_LANG2_6_2425	Messaggio 6 di Lingua 2 (char24+25)	Message 6 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	17746	
3493	MESSAGE_LANG2_6_2627	Messaggio 6 di Lingua 2 (char26+27)	Message 6 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	17696	
3494	MESSAGE_LANG2_6_2829	Messaggio 6 di Lingua 2 (char28+29)	Message 6 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	20992	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3495	MESSAGE_LANG2_6_3031	Messaggio 6 di Lingua 2 (char30+31)	Message 6 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3496	MESSAGE_LANG2_7_0001	Messaggio 7 di Lingua 2 (char00+01)	Message 7 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3497	MESSAGE_LANG2_7_0203	Messaggio 7 di Lingua 2 (char02+03)	Message 7 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3498	MESSAGE_LANG2_7_0405	Messaggio 7 di Lingua 2 (char04+05)	Message 7 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3499	MESSAGE_LANG2_7_0607	Messaggio 7 di Lingua 2 (char06+07)	Message 7 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3500	MESSAGE_LANG2_7_0809	Messaggio 7 di Lingua 2 (char08+09)	Message 7 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3501	MESSAGE_LANG2_7_1011	Messaggio 7 di Lingua 2 (char10+11)	Message 7 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3502	MESSAGE_LANG2_7_1213	Messaggio 7 di Lingua 2 (char12+13)	Message 7 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3503	MESSAGE_LANG2_7_1415	Messaggio 7 di Lingua 2 (char14+15)	Message 7 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3504	MESSAGE_LANG2_7_1617	Messaggio 7 di Lingua 2 (char16+17)	Message 7 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3505	MESSAGE_LANG2_7_1819	Messaggio 7 di Lingua 2 (char18+19)	Message 7 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3506	MESSAGE_LANG2_7_2021	Messaggio 7 di Lingua 2 (char20+21)	Message 7 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3507	MESSAGE_LANG2_7_2223	Messaggio 7 di Lingua 2 (char22+23)	Message 7 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3508	MESSAGE_LANG2_7_2425	Messaggio 7 di Lingua 2 (char24+25)	Message 7 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3509	MESSAGE_LANG2_7_2627	Messaggio 7 di Lingua 2 (char26+27)	Message 7 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3510	MESSAGE_LANG2_7_2829	Messaggio 7 di Lingua 2 (char28+29)	Message 7 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3511	MESSAGE_LANG2_7_3031	Messaggio 7 di Lingua 2 (char30+31)	Message 7 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3512	MESSAGE_LANG2_8_0001	Messaggio 8 di Lingua 2 (char00+01)	Message 8 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3513	MESSAGE_LANG2_8_0203	Messaggio 8 di Lingua 2 (char02+03)	Message 8 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3514	MESSAGE_LANG2_8_0405	Messaggio 8 di Lingua 2 (char04+05)	Message 8 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3515	MESSAGE_LANG2_8_0607	Messaggio 8 di Lingua 2 (char06+07)	Message 8 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3516	MESSAGE_LANG2_8_0809	Messaggio 8 di Lingua 2 (char08+09)	Message 8 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3517	MESSAGE_LANG2_8_1011	Messaggio 8 di Lingua 2 (char10+11)	Message 8 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3518	MESSAGE_LANG2_8_1213	Messaggio 8 di Lingua 2 (char12+13)	Message 8 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3519	MESSAGE_LANG2_8_1415	Messaggio 8 di Lingua 2 (char14+15)	Message 8 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3520	MESSAGE_LANG2_8_1617	Messaggio 8 di Lingua 2 (char16+17)	Message 8 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3521	MESSAGE_LANG2_8_1819	Messaggio 8 di Lingua 2 (char18+19)	Message 8 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3522	MESSAGE_LANG2_8_2021	Messaggio 8 di Lingua 2 (char20+21)	Message 8 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3523	MESSAGE_LANG2_8_2223	Messaggio 8 di Lingua 2 (char22+23)	Message 8 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3524	MESSAGE_LANG2_8_2425	Messaggio 8 di Lingua 2 (char24+25)	Message 8 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3525	MESSAGE_LANG2_8_2627	Messaggio 8 di Lingua 2 (char26+27)	Message 8 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3526	MESSAGE_LANG2_8_2829	Messaggio 8 di Lingua 2 (char28+29)	Message 8 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3527	MESSAGE_LANG2_8_3031	Messaggio 8 di Lingua 2 (char30+31)	Message 8 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3528	MESSAGE_LANG2_9_0001	Messaggio 9 di Lingua 2 (char00+01)	Message 9 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3529	MESSAGE_LANG2_9_0203	Messaggio 9 di Lingua 2 (char02+03)	Message 9 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3530	MESSAGE_LANG2_9_0405	Messaggio 9 di Lingua 2 (char04+05)	Message 9 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3531	MESSAGE_LANG2_9_0607	Messaggio 9 di Lingua 2 (char06+07)	Message 9 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3532	MESSAGE_LANG2_9_0809	Messaggio 9 di Lingua 2 (char08+09)	Message 9 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3533	MESSAGE_LANG2_9_1011	Messaggio 9 di Lingua 2 (char10+11)	Message 9 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3534	MESSAGE_LANG2_9_1213	Messaggio 9 di Lingua 2 (char12+13)	Message 9 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3535	MESSAGE_LANG2_9_1415	Messaggio 9 di Lingua 2 (char14+15)	Message 9 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3536	MESSAGE_LANG2_9_1617	Messaggio 9 di Lingua 2 (char16+17)	Message 9 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3537	MESSAGE_LANG2_9_1819	Messaggio 9 di Lingua 2 (char18+19)	Message 9 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3538	MESSAGE_LANG2_9_2021	Messaggio 9 di Lingua 2 (char20+21)	Message 9 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3539	MESSAGE_LANG2_9_2223	Messaggio 9 di Lingua 2 1 (char22+23)	Message 9 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3540	MESSAGE_LANG2_9_2425	Messaggio 9 di Lingua 2 (char24+25)	Message 9 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3541	MESSAGE_LANG2_9_2627	Messaggio 9 di Lingua 2 (char26+27)	Message 9 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3542	MESSAGE_LANG2_9_2829	Messaggio 9 di Lingua 2 (char28+29)	Message 9 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3543	MESSAGE_LANG2_9_3031	Messaggio 9 di Lingua 2 (char30+31)	Message 9 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3544	MESSAGE_LANG2_10_0001	Messaggio 10 di Lingua 2 (char00+01)	Message 10 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3545	MESSAGE_LANG2_10_0203	Messaggio 10 di Lingua 2 (char02+03)	Message 10 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3546	MESSAGE_LANG2_10_0405	Messaggio 10 di Lingua 2 (char04+05)	Message 10 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3547	MESSAGE_LANG2_10_0607	Messaggio 10 di Lingua 2 (char06+07)	Message 10 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3548	MESSAGE_LANG2_10_0809	Messaggio 10 di Lingua 2 (char08+09)	Message 10 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3549	MESSAGE_LANG2_10_1011	Messaggio 10 di Lingua 2 (char10+11)	Message 10 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3550	MESSAGE_LANG2_10_1213	Messaggio 10 di Lingua 2 (char12+13)	Message 10 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3551	MESSAGE_LANG2_10_1415	Messaggio 10 di Lingua 2 (char14+15)	Message 10 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3552	MESSAGE_LANG2_10_1617	Messaggio 10 di Lingua 2 (char16+17)	Message 10 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3553	MESSAGE_LANG2_10_1819	Messaggio 10 di Lingua 2 (char18+19)	Message 10 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3554	MESSAGE_LANG2_10_2021	Messaggio 10 di Lingua 2 (char20+21)	Message 10 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3555	MESSAGE_LANG2_10_2223	Messaggio 10 di Lingua 2 (char22+23)	Message 10 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3556	MESSAGE_LANG2_10_2425	Messaggio 10 di Lingua 2 (char24+25)	Message 10 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3557	MESSAGE_LANG2_10_2627	Messaggio 10 di Lingua 2 (char26+27)	Message 10 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3558	MESSAGE_LANG2_10_2829	Messaggio 10 di Lingua 2 (char28+29)	Message 10 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3559	MESSAGE_LANG2_10_3031	Messaggio 10 di Lingua 2 (char30+31)	Message 10 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3560	MESSAGE_LANG2_11_0001	Messaggio 11 di Lingua 2 (char00+01)	Message 11 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3561	MESSAGE_LANG2_11_0203	Messaggio 11 di Lingua 2 (char02+03)	Message 11 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3562	MESSAGE_LANG2_11_0405	Messaggio 11 di Lingua 2 (char04+05)	Message 11 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3563	MESSAGE_LANG2_11_0607	Messaggio 11 di Lingua 2 (char06+07)	Message 11 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3564	MESSAGE_LANG2_11_0809	Messaggio 11 di Lingua 2 (char08+09)	Message 11 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3565	MESSAGE_LANG2_11_1011	Messaggio 11 di Lingua 2 (char10+11)	Message 11 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3566	MESSAGE_LANG2_11_1213	Messaggio 11 di Lingua 2 (char12+13)	Message 11 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3567	MESSAGE_LANG2_11_1415	Messaggio 11 di Lingua 2 (char14+15)	Message 11 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3568	MESSAGE_LANG2_11_1617	Messaggio 11 di Lingua 2 (char16+17)	Message 11 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3569	MESSAGE_LANG2_11_1819	Messaggio 11 di Lingua 2 (char18+19)	Message 11 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3570	MESSAGE_LANG2_11_2021	Messaggio 11 di Lingua 2 (char20+21)	Message 11 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3571	MESSAGE_LANG2_11_2223	Messaggio 11 di Lingua 2 1 (char22+23)	Message 11 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3572	MESSAGE_LANG2_11_2425	Messaggio 11 di Lingua 2 (char24+25)	Message 11 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3573	MESSAGE_LANG2_11_2627	Messaggio 11 di Lingua 2 (char26+27)	Message 11 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3574	MESSAGE_LANG2_11_2829	Messaggio 11 di Lingua 2 (char28+29)	Message 11 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3575	MESSAGE_LANG2_11_3031	Messaggio 11 di Lingua 2 (char30+31)	Message 11 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3576	MESSAGE_LANG2_12_0001	Messaggio 12 di Lingua 2 (char00+01)	Message 12 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3577	MESSAGE_LANG2_12_0203	Messaggio 12 di Lingua 2 (char02+03)	Message 12 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3578	MESSAGE_LANG2_12_0405	Messaggio 12 di Lingua 2 (char04+05)	Message 12 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3579	MESSAGE_LANG2_12_0607	Messaggio 12 di Lingua 2 (char06+07)	Message 12 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3580	MESSAGE_LANG2_12_0809	Messaggio 12 di Lingua 2 (char08+09)	Message 12 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3581	MESSAGE_LANG2_12_1011	Messaggio 12 di Lingua 2 (char10+11)	Message 12 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3582	MESSAGE_LANG2_12_1213	Messaggio 12 di Lingua 2 (char12+13)	Message 12 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3583	MESSAGE_LANG2_12_1415	Messaggio 12 di Lingua 2 (char14+15)	Message 12 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3584	MESSAGE_LANG2_12_1617	Messaggio 12 di Lingua 2 (char16+17)	Message 12 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3585	MESSAGE_LANG2_12_1819	Messaggio 12 di Lingua 2 (char18+19)	Message 12 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3586	MESSAGE_LANG2_12_2021	Messaggio 12 di Lingua 2 (char20+21)	Message 12 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3587	MESSAGE_LANG2_12_2223	Messaggio 12 di Lingua 2 (char22+23)	Message 12 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3588	MESSAGE_LANG2_12_2425	Messaggio 12 di Lingua 2 (char24+25)	Message 12 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3589	MESSAGE_LANG2_12_2627	Messaggio 12 di Lingua 2 (char26+27)	Message 12 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3590	MESSAGE_LANG2_12_2829	Messaggio 12 di Lingua 2 (char28+29)	Message 12 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3591	MESSAGE_LANG2_12_3031	Messaggio 12 di Lingua 2 (char30+31)	Message 12 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3592	MESSAGE_LANG2_13_0001	Messaggio 13 di Lingua 2 (char00+01)	Message 13 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3593	MESSAGE_LANG2_13_0203	Messaggio 13 di Lingua 2 (char02+03)	Message 13 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3594	MESSAGE_LANG2_13_0405	Messaggio 13 di Lingua 2 (char04+05)	Message 13 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3595	MESSAGE_LANG2_13_0607	Messaggio 13 di Lingua 2 (char06+07)	Message 13 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3596	MESSAGE_LANG2_13_0809	Messaggio 13 di Lingua 2 (char08+09)	Message 13 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3597	MESSAGE_LANG2_13_1011	Messaggio 13 di Lingua 2 (char10+11)	Message 13 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3598	MESSAGE_LANG2_13_1213	Messaggio 13 di Lingua 2 (char12+13)	Message 13 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3599	MESSAGE_LANG2_13_1415	Messaggio 13 di Lingua 2 (char14+15)	Message 13 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3600	MESSAGE_LANG2_13_1617	Messaggio 13 di Lingua 2 (char16+17)	Message 13 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3601	MESSAGE_LANG2_13_1819	Messaggio 13 di Lingua 2 (char18+19)	Message 13 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3602	MESSAGE_LANG2_13_2021	Messaggio 13 di Lingua 2 (char20+21)	Message 13 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3603	MESSAGE_LANG2_13_2223	Messaggio 13 di Lingua 2 (char22+23)	Message 13 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3604	MESSAGE_LANG2_13_2425	Messaggio 13 di Lingua 2 (char24+25)	Message 13 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3605	MESSAGE_LANG2_13_2627	Messaggio 13 di Lingua 2 (char26+27)	Message 13 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3606	MESSAGE_LANG2_13_2829	Messaggio 13 di Lingua 2 (char28+29)	Message 13 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3607	MESSAGE_LANG2_13_3031	Messaggio 13 di Lingua 2 (char30+31)	Message 13 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3608	MESSAGE_LANG2_14_0001	Messaggio 14 di Lingua 2 (char00+01)	Message 14 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3609	MESSAGE_LANG2_14_0203	Messaggio 14 di Lingua 2 (char02+03)	Message 14 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3610	MESSAGE_LANG2_14_0405	Messaggio 14 di Lingua 2 (char04+05)	Message 14 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3611	MESSAGE_LANG2_14_0607	Messaggio 14 di Lingua 2 (char06+07)	Message 14 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3612	MESSAGE_LANG2_14_0809	Messaggio 14 di Lingua 2 (char08+09)	Message 14 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3613	MESSAGE_LANG2_14_1011	Messaggio 14 di Lingua 2 (char10+11)	Message 14 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3614	MESSAGE_LANG2_14_1213	Messaggio 14 di Lingua 2 (char12+13)	Message 14 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3615	MESSAGE_LANG2_14_1415	Messaggio 14 di Lingua 2 (char14+15)	Message 14 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3616	MESSAGE_LANG2_14_1617	Messaggio 14 di Lingua 2 (char16+17)	Message 14 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3617	MESSAGE_LANG2_14_1819	Messaggio 14 di Lingua 2 (char18+19)	Message 14 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3618	MESSAGE_LANG2_14_2021	Messaggio 14 di Lingua 2 (char20+21)	Message 14 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3619	MESSAGE_LANG2_14_2223	Messaggio 14 di Lingua 2 (char22+23)	Message 14 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3620	MESSAGE_LANG2_14_2425	Messaggio 14 di Lingua 2 (char24+25)	Message 14 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3621	MESSAGE_LANG2_14_2627	Messaggio 14 di Lingua 2 (char26+27)	Message 14 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3622	MESSAGE_LANG2_14_2829	Messaggio 14 di Lingua 2 (char28+29)	Message 14 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3623	MESSAGE_LANG2_14_3031	Messaggio 14 di Lingua 2 (char30+31)	Message 14 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3624	MESSAGE_LANG2_15_0001	Messaggio 15 di Lingua 2 (char00+01)	Message 15 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3625	MESSAGE_LANG2_15_0203	Messaggio 15 di Lingua 2 (char02+03)	Message 15 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3626	MESSAGE_LANG2_15_0405	Messaggio 15 di Lingua 2 (char04+05)	Message 15 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3627	MESSAGE_LANG2_15_0607	Messaggio 15 di Lingua 2 (char06+07)	Message 15 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3628	MESSAGE_LANG2_15_0809	Messaggio 15 di Lingua 2 (char08+09)	Message 15 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3629	MESSAGE_LANG2_15_1011	Messaggio 15 di Lingua 2 (char10+11)	Message 15 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3630	MESSAGE_LANG2_15_1213	Messaggio 15 di Lingua 2 (char12+13)	Message 15 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3631	MESSAGE_LANG2_15_1415	Messaggio 15 di Lingua 2 (char14+15)	Message 15 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3632	MESSAGE_LANG2_15_1617	Messaggio 15 di Lingua 2 (char16+17)	Message 15 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3633	MESSAGE_LANG2_15_1819	Messaggio 15 di Lingua 2 (char18+19)	Message 15 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3634	MESSAGE_LANG2_15_2021	Messaggio 15 di Lingua 2 (char20+21)	Message 15 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3635	MESSAGE_LANG2_15_2223	Messaggio 15 di Lingua 2 (char22+23)	Message 15 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3636	MESSAGE_LANG2_15_2425	Messaggio 15 di Lingua 2 (char24+25)	Message 15 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3637	MESSAGE_LANG2_15_2627	Messaggio 15 di Lingua 2 (char26+27)	Message 15 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3638	MESSAGE_LANG2_15_2829	Messaggio 15 di Lingua 2 (char28+29)	Message 15 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3639	MESSAGE_LANG2_15_3031	Messaggio 15 di Lingua 2 (char30+31)	Message 15 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3640	MESSAGE_LANG2_16_0001	Messaggio 16 di Lingua 2 (char00+01)	Message 16 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3641	MESSAGE_LANG2_16_0203	Messaggio 16 di Lingua 2 (char02+03)	Message 16 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3642	MESSAGE_LANG2_16_0405	Messaggio 16 di Lingua 2 (char04+05)	Message 16 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3643	MESSAGE_LANG2_16_0607	Messaggio 16 di Lingua 2 (char06+07)	Message 16 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3644	MESSAGE_LANG2_16_0809	Messaggio 16 di Lingua 2 (char08+09)	Message 16 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3645	MESSAGE_LANG2_16_1011	Messaggio 16 di Lingua 2 (char10+11)	Message 16 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3646	MESSAGE_LANG2_16_1213	Messaggio 16 di Lingua 2 (char12+13)	Message 16 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3647	MESSAGE_LANG2_16_1415	Messaggio 16 di Lingua 2 (char14+15)	Message 16 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3648	MESSAGE_LANG2_16_1617	Messaggio 16 di Lingua 2 (char16+17)	Message 16 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3649	MESSAGE_LANG2_16_1819	Messaggio 16 di Lingua 2 (char18+19)	Message 16 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3650	MESSAGE_LANG2_16_2021	Messaggio 16 di Lingua 2 (char20+21)	Message 16 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3651	MESSAGE_LANG2_16_2223	Messaggio 16 di Lingua 2 (char22+23)	Message 16 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3652	MESSAGE_LANG2_16_2425	Messaggio 16 di Lingua 2 (char24+25)	Message 16 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3653	MESSAGE_LANG2_16_2627	Messaggio 16 di Lingua 2 (char26+27)	Message 16 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3654	MESSAGE_LANG2_16_2829	Messaggio 16 di Lingua 2 (char28+29)	Message 16 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3655	MESSAGE_LANG2_16_3031	Messaggio 16 di Lingua 2 (char30+31)	Message 16 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3656	MESSAGE_LANG2_17_0001	Messaggio 17 di Lingua 2 (char00+01)	Message 17 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3657	MESSAGE_LANG2_17_0203	Messaggio 17 di Lingua 2 (char02+03)	Message 17 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3658	MESSAGE_LANG2_17_0405	Messaggio 17 di Lingua 2 (char04+05)	Message 17 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3659	MESSAGE_LANG2_17_0607	Messaggio 17 di Lingua 2 (char06+07)	Message 17 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3660	MESSAGE_LANG2_17_0809	Messaggio 17 di Lingua 2 (char08+09)	Message 17 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3661	MESSAGE_LANG2_17_1011	Messaggio 17 di Lingua 2 (char10+11)	Message 17 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3662	MESSAGE_LANG2_17_1213	Messaggio 17 di Lingua 2 (char12+13)	Message 17 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3663	MESSAGE_LANG2_17_1415	Messaggio 17 di Lingua 2 (char14+15)	Message 17 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3664	MESSAGE_LANG2_17_1617	Messaggio 17 di Lingua 2 (char16+17)	Message 17 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3665	MESSAGE_LANG2_17_1819	Messaggio 17 di Lingua 2 (char18+19)	Message 17 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3666	MESSAGE_LANG2_17_2021	Messaggio 17 di Lingua 2 (char20+21)	Message 17 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3667	MESSAGE_LANG2_17_2223	Messaggio 17 di Lingua 2 (char22+23)	Message 17 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3668	MESSAGE_LANG2_17_2425	Messaggio 17 di Lingua 2 (char24+25)	Message 17 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3669	MESSAGE_LANG2_17_2627	Messaggio 17 di Lingua 2 (char26+27)	Message 17 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3670	MESSAGE_LANG2_17_2829	Messaggio 17 di Lingua 2 (char28+29)	Message 17 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3671	MESSAGE_LANG2_17_3031	Messaggio 17 di Lingua 2 (char30+31)	Message 17 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3672	MESSAGE_LANG2_18_0001	Messaggio 18 di Lingua 2 (char00+01)	Message 18 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3673	MESSAGE_LANG2_18_0203	Messaggio 18 di Lingua 2 (char02+03)	Message 18 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3674	MESSAGE_LANG2_18_0405	Messaggio 18 di Lingua 2 (char04+05)	Message 18 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3675	MESSAGE_LANG2_18_0607	Messaggio 18 di Lingua 2 (char06+07)	Message 18 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3676	MESSAGE_LANG2_18_0809	Messaggio 18 di Lingua 2 (char08+09)	Message 18 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3677	MESSAGE_LANG2_18_1011	Messaggio 18 di Lingua 2 (char10+11)	Message 18 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3678	MESSAGE_LANG2_18_1213	Messaggio 18 di Lingua 2 (char12+13)	Message 18 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3679	MESSAGE_LANG2_18_1415	Messaggio 18 di Lingua 2 (char14+15)	Message 18 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3680	MESSAGE_LANG2_18_1617	Messaggio 18 di Lingua 2 (char16+17)	Message 18 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3681	MESSAGE_LANG2_18_1819	Messaggio 18 di Lingua 2 (char18+19)	Message 18 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3682	MESSAGE_LANG2_18_2021	Messaggio 18 di Lingua 2 (char20+21)	Message 18 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3683	MESSAGE_LANG2_18_2223	Messaggio 18 di Lingua 2 (char22+23)	Message 18 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3684	MESSAGE_LANG2_18_2425	Messaggio 18 di Lingua 2 (char24+25)	Message 18 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3685	MESSAGE_LANG2_18_2627	Messaggio 18 di Lingua 2 (char26+27)	Message 18 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3686	MESSAGE_LANG2_18_2829	Messaggio 18 di Lingua 2 (char28+29)	Message 18 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3687	MESSAGE_LANG2_18_3031	Messaggio 18 di Lingua 2 (char30+31)	Message 18 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3688	MESSAGE_LANG2_19_0001	Messaggio 19 di Lingua 2 (char00+01)	Message 19 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3689	MESSAGE_LANG2_19_0203	Messaggio 19 di Lingua 2 (char02+03)	Message 19 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3690	MESSAGE_LANG2_19_0405	Messaggio 19 di Lingua 2 (char04+05)	Message 19 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3691	MESSAGE_LANG2_19_0607	Messaggio 19 di Lingua 2 (char06+07)	Message 19 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3692	MESSAGE_LANG2_19_0809	Messaggio 19 di Lingua 2 (char08+09)	Message 19 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3693	MESSAGE_LANG2_19_1011	Messaggio 19 di Lingua 2 (char10+11)	Message 19 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3694	MESSAGE_LANG2_19_1213	Messaggio 19 di Lingua 2 (char12+13)	Message 19 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3695	MESSAGE_LANG2_19_1415	Messaggio 19 di Lingua 2 (char14+15)	Message 19 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3696	MESSAGE_LANG2_19_1617	Messaggio 19 di Lingua 2 (char16+17)	Message 19 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3697	MESSAGE_LANG2_19_1819	Messaggio 19 di Lingua 2 (char18+19)	Message 19 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3698	MESSAGE_LANG2_19_2021	Messaggio 19 di Lingua 2 (char20+21)	Message 19 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3699	MESSAGE_LANG2_19_2223	Messaggio 19 di Lingua 2 (char22+23)	Message 19 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3700	MESSAGE_LANG2_19_2425	Messaggio 19 di Lingua 2 (char24+25)	Message 19 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3701	MESSAGE_LANG2_19_2627	Messaggio 19 di Lingua 2 (char26+27)	Message 19 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3702	MESSAGE_LANG2_19_2829	Messaggio 19 di Lingua 2 (char28+29)	Message 19 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3703	MESSAGE_LANG2_19_3031	Messaggio 19 di Lingua 2 (char30+31)	Message 19 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3704	MESSAGE_LANG2_20_0001	Messaggio 20 di Lingua 2 (char00+01)	Message 20 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3705	MESSAGE_LANG2_20_0203	Messaggio 20 di Lingua 2 (char02+03)	Message 20 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3706	MESSAGE_LANG2_20_0405	Messaggio 20 di Lingua 2 (char04+05)	Message 20 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3707	MESSAGE_LANG2_20_0607	Messaggio 20 di Lingua 2 (char06+07)	Message 20 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3708	MESSAGE_LANG2_20_0809	Messaggio 20 di Lingua 2 (char08+09)	Message 20 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3709	MESSAGE_LANG2_20_1011	Messaggio 20 di Lingua 2 (char10+11)	Message 20 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3710	MESSAGE_LANG2_20_1213	Messaggio 20 di Lingua 2 (char12+13)	Message 20 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3711	MESSAGE_LANG2_20_1415	Messaggio 20 di Lingua 2 (char14+15)	Message 20 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3712	MESSAGE_LANG2_20_1617	Messaggio 20 di Lingua 2 (char16+17)	Message 20 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3713	MESSAGE_LANG2_20_1819	Messaggio 20 di Lingua 2 (char18+19)	Message 20 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3714	MESSAGE_LANG2_20_2021	Messaggio 20 di Lingua 2 (char20+21)	Message 20 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3715	MESSAGE_LANG2_20_2223	Messaggio 20 di Lingua 2 (char22+23)	Message 20 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3716	MESSAGE_LANG2_20_2425	Messaggio 20 di Lingua 2 (char24+25)	Message 20 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3717	MESSAGE_LANG2_20_2627	Messaggio 20 di Lingua 2 (char26+27)	Message 20 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3718	MESSAGE_LANG2_20_2829	Messaggio 20 di Lingua 2 (char28+29)	Message 20 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3719	MESSAGE_LANG2_20_3031	Messaggio 20 di Lingua 2 (char30+31)	Message 20 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3720	MESSAGE_LANG2_21_0001	Messaggio 21 di Lingua 2 (char00+01)	Message 21 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3721	MESSAGE_LANG2_21_0203	Messaggio 21 di Lingua 2 (char02+03)	Message 21 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3722	MESSAGE_LANG2_21_0405	Messaggio 21 di Lingua 2 (char04+05)	Message 21 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3723	MESSAGE_LANG2_21_0607	Messaggio 21 di Lingua 2 (char06+07)	Message 21 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3724	MESSAGE_LANG2_21_0809	Messaggio 21 di Lingua 2 (char08+09)	Message 21 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3725	MESSAGE_LANG2_21_1011	Messaggio 21 di Lingua 2 (char10+11)	Message 21 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3726	MESSAGE_LANG2_21_1213	Messaggio 21 di Lingua 2 (char12+13)	Message 21 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3727	MESSAGE_LANG2_21_1415	Messaggio 21 di Lingua 2 (char14+15)	Message 21 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3728	MESSAGE_LANG2_21_1617	Messaggio 21 di Lingua 2 (char16+17)	Message 21 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3729	MESSAGE_LANG2_21_1819	Messaggio 21 di Lingua 2 (char18+19)	Message 21 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3730	MESSAGE_LANG2_21_2021	Messaggio 21 di Lingua 2 (char20+21)	Message 21 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3731	MESSAGE_LANG2_21_2223	Messaggio 21 di Lingua 2 (char22+23)	Message 21 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3732	MESSAGE_LANG2_21_2425	Messaggio 21 di Lingua 2 (char24+25)	Message 21 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3733	MESSAGE_LANG2_21_2627	Messaggio 21 di Lingua 2 (char26+27)	Message 21 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3734	MESSAGE_LANG2_21_2829	Messaggio 21 di Lingua 2 (char28+29)	Message 21 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3735	MESSAGE_LANG2_21_3031	Messaggio 21 di Lingua 2 (char30+31)	Message 21 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3736	MESSAGE_LANG2_22_0001	Messaggio 22 di Lingua 2 (char00+01)	Message 22 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3737	MESSAGE_LANG2_22_0203	Messaggio 22 di Lingua 2 (char02+03)	Message 22 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3738	MESSAGE_LANG2_22_0405	Messaggio 22 di Lingua 2 (char04+05)	Message 22 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3739	MESSAGE_LANG2_22_0607	Messaggio 22 di Lingua 2 (char06+07)	Message 22 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3740	MESSAGE_LANG2_22_0809	Messaggio 22 di Lingua 2 (char08+09)	Message 22 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3741	MESSAGE_LANG2_22_1011	Messaggio 22 di Lingua 2 (char10+11)	Message 22 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3742	MESSAGE_LANG2_22_1213	Messaggio 22 di Lingua 2 (char12+13)	Message 22 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3743	MESSAGE_LANG2_22_1415	Messaggio 22 di Lingua 2 (char14+15)	Message 22 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3744	MESSAGE_LANG2_22_1617	Messaggio 22 di Lingua 2 (char16+17)	Message 22 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3745	MESSAGE_LANG2_22_1819	Messaggio 22 di Lingua 2 (char18+19)	Message 22 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3746	MESSAGE_LANG2_22_2021	Messaggio 22 di Lingua 2 (char20+21)	Message 22 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3747	MESSAGE_LANG2_22_2223	Messaggio 22 di Lingua 2 (char22+23)	Message 22 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3748	MESSAGE_LANG2_22_2425	Messaggio 22 di Lingua 2 (char24+25)	Message 22 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3749	MESSAGE_LANG2_22_2627	Messaggio 22 di Lingua 2 (char26+27)	Message 22 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3750	MESSAGE_LANG2_22_2829	Messaggio 22 di Lingua 2 (char28+29)	Message 22 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3751	MESSAGE_LANG2_22_3031	Messaggio 22 di Lingua 2 (char30+31)	Message 22 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3752	MESSAGE_LANG2_23_0001	Messaggio 23 di Lingua 2 (char00+01)	Message 23 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3753	MESSAGE_LANG2_23_0203	Messaggio 23 di Lingua 2 (char02+03)	Message 23 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3754	MESSAGE_LANG2_23_0405	Messaggio 23 di Lingua 2 (char04+05)	Message 23 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3755	MESSAGE_LANG2_23_0607	Messaggio 23 di Lingua 2 (char06+07)	Message 23 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3756	MESSAGE_LANG2_23_0809	Messaggio 23 di Lingua 2 (char08+09)	Message 23 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3757	MESSAGE_LANG2_23_1011	Messaggio 23 di Lingua 2 (char10+11)	Message 23 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3758	MESSAGE_LANG2_23_1213	Messaggio 23 di Lingua 2 (char12+13)	Message 23 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3759	MESSAGE_LANG2_23_1415	Messaggio 23 di Lingua 2 (char14+15)	Message 23 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3760	MESSAGE_LANG2_23_1617	Messaggio 23 di Lingua 2 (char16+17)	Message 23 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3761	MESSAGE_LANG2_23_1819	Messaggio 23 di Lingua 2 (char18+19)	Message 23 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3762	MESSAGE_LANG2_23_2021	Messaggio 23 di Lingua 2 (char20+21)	Message 23 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3763	MESSAGE_LANG2_23_2223	Messaggio 23 di Lingua 2 (char22+23)	Message 23 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3764	MESSAGE_LANG2_23_2425	Messaggio 23 di Lingua 2 (char24+25)	Message 23 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3765	MESSAGE_LANG2_23_2627	Messaggio 23 di Lingua 2 (char26+27)	Message 23 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3766	MESSAGE_LANG2_23_2829	Messaggio 23 di Lingua 2 (char28+29)	Message 23 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3767	MESSAGE_LANG2_23_3031	Messaggio 23 di Lingua 2 (char30+31)	Message 23 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3768	MESSAGE_LANG2_24_0001	Messaggio 24 di Lingua 2 (char00+01)	Message 24 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3769	MESSAGE_LANG2_24_0203	Messaggio 24 di Lingua 2 (char02+03)	Message 24 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3770	MESSAGE_LANG2_24_0405	Messaggio 24 di Lingua 2 (char04+05)	Message 24 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3771	MESSAGE_LANG2_24_0607	Messaggio 24 di Lingua 2 (char06+07)	Message 24 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3772	MESSAGE_LANG2_24_0809	Messaggio 24 di Lingua 2 (char08+09)	Message 24 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3773	MESSAGE_LANG2_24_1011	Messaggio 24 di Lingua 2 (char10+11)	Message 24 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3774	MESSAGE_LANG2_24_1213	Messaggio 24 di Lingua 2 (char12+13)	Message 24 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3775	MESSAGE_LANG2_24_1415	Messaggio 24 di Lingua 2 (char14+15)	Message 24 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3776	MESSAGE_LANG2_24_1617	Messaggio 24 di Lingua 2 (char16+17)	Message 24 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3777	MESSAGE_LANG2_24_1819	Messaggio 24 di Lingua 2 (char18+19)	Message 24 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3778	MESSAGE_LANG2_24_2021	Messaggio 24 di Lingua 2 (char20+21)	Message 24 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3779	MESSAGE_LANG2_24_2223	Messaggio 24 di Lingua 2 (char22+23)	Message 24 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3780	MESSAGE_LANG2_24_2425	Messaggio 24 di Lingua 2 (char24+25)	Message 24 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3781	MESSAGE_LANG2_24_2627	Messaggio 24 di Lingua 2 (char26+27)	Message 24 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3782	MESSAGE_LANG2_24_2829	Messaggio 24 di Lingua 2 (char28+29)	Message 24 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3783	MESSAGE_LANG2_24_3031	Messaggio 24 di Lingua 2 (char30+31)	Message 24 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3784	MESSAGE_LANG2_25_0001	Messaggio 25 di Lingua 2 (char00+01)	Message 25 of Language 2 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3785	MESSAGE_LANG2_25_0203	Messaggio 25 di Lingua 2 (char02+03)	Message 25 of Language 2 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3786	MESSAGE_LANG2_25_0405	Messaggio 25 di Lingua 2 (char04+05)	Message 25 of Language 2 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3787	MESSAGE_LANG2_25_0607	Messaggio 25 di Lingua 2 (char06+07)	Message 25 of Language 2 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3788	MESSAGE_LANG2_25_0809	Messaggio 25 di Lingua 2 (char08+09)	Message 25 of Language 2 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3789	MESSAGE_LANG2_25_1011	Messaggio 25 di Lingua 2 (char10+11)	Message 25 of Language 2 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3790	MESSAGE_LANG2_25_1213	Messaggio 25 di Lingua 2 (char12+13)	Message 25 of Language 2 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3791	MESSAGE_LANG2_25_1415	Messaggio 25 di Lingua 2 (char14+15)	Message 25 of Language 2 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3792	MESSAGE_LANG2_25_1617	Messaggio 25 di Lingua 2 (char16+17)	Message 25 of Language 2 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3793	MESSAGE_LANG2_25_1819	Messaggio 25 di Lingua 2 (char18+19)	Message 25 of Language 2 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3794	MESSAGE_LANG2_25_2021	Messaggio 25 di Lingua 2 (char20+21)	Message 25 of Language 2 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3795	MESSAGE_LANG2_25_2223	Messaggio 25 di Lingua 2 (char22+23)	Message 25 of Language 2 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3796	MESSAGE_LANG2_25_2425	Messaggio 25 di Lingua 2 (char24+25)	Message 25 of Language 2 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3797	MESSAGE_LANG2_25_2627	Messaggio 25 di Lingua 2 (char26+27)	Message 25 of Language 2 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3798	MESSAGE_LANG2_25_2829	Messaggio 25 di Lingua 2 (char28+29)	Message 25 of Language 2 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3799	MESSAGE_LANG2_25_3031	Messaggio 25 di Lingua 2 (char30+31)	Message 25 of Language 2 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3800	MESSAGE_LANG3_1_0001	Messaggio 1 di Lingua 3 (char00+01)	Message 1 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3801	MESSAGE_LANG3_1_0203	Messaggio 1 di Lingua 3 (char02+03)	Message 1 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3802	MESSAGE_LANG3_1_0405	Messaggio 1 di Lingua 3 (char04+05)	Message 1 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3803	MESSAGE_LANG3_1_0607	Messaggio 1 di Lingua 3 (char06+07)	Message 1 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3804	MESSAGE_LANG3_1_0809	Messaggio 1 di Lingua 3 (char08+09)	Message 1 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3805	MESSAGE_LANG3_1_1011	Messaggio 1 di Lingua 3 (char10+11)	Message 1 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3806	MESSAGE_LANG3_1_1213	Messaggio 1 di Lingua 3 (char12+13)	Message 1 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3807	MESSAGE_LANG3_1_1415	Messaggio 1 di Lingua 3 (char14+15)	Message 1 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3808	MESSAGE_LANG3_1_1617	Messaggio 1 di Lingua 3 (char16+17)	Message 1 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3809	MESSAGE_LANG3_1_1819	Messaggio 1 di Lingua 3 (char18+19)	Message 1 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3810	MESSAGE_LANG3_1_2021	Messaggio 1 di Lingua 3 (char20+21)	Message 1 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3811	MESSAGE_LANG3_1_2223	Messaggio 1 di Lingua 3 (char22+23)	Message 1 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3812	MESSAGE_LANG3_1_2425	Messaggio 1 di Lingua 3 (char24+25)	Message 1 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3813	MESSAGE_LANG3_1_2627	Messaggio 1 di Lingua 3 (char26+27)	Message 1 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3814	MESSAGE_LANG3_1_2829	Messaggio 1 di Lingua 3 (char28+29)	Message 1 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3815	MESSAGE_LANG3_1_3031	Messaggio 1 di Lingua 3 (char30+31)	Message 1 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3816	MESSAGE_LANG3_2_0001	Messaggio 2 di Lingua 3 (char00+01)	Message 2 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3817	MESSAGE_LANG3_2_0203	Messaggio 2 di Lingua 3 (char02+03)	Message 2 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3818	MESSAGE_LANG3_2_0405	Messaggio 2 di Lingua 3 (char04+05)	Message 2 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3819	MESSAGE_LANG3_2_0607	Messaggio 2 di Lingua 3 (char06+07)	Message 2 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3820	MESSAGE_LANG3_2_0809	Messaggio 2 di Lingua 3 (char08+09)	Message 2 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3821	MESSAGE_LANG3_2_1011	Messaggio 2 di Lingua 3 (char10+11)	Message 2 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3822	MESSAGE_LANG3_2_1213	Messaggio 2 di Lingua 3 (char12+13)	Message 2 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3823	MESSAGE_LANG3_2_1415	Messaggio 2 di Lingua 3 (char14+15)	Message 2 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3824	MESSAGE_LANG3_2_1617	Messaggio 2 di Lingua 3 (char16+17)	Message 2 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3825	MESSAGE_LANG3_2_1819	Messaggio 2 di Lingua 3 (char18+19)	Message 2 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3826	MESSAGE_LANG3_2_2021	Messaggio 2 di Lingua 3 (char20+21)	Message 2 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3827	MESSAGE_LANG3_2_2223	Messaggio 2 di Lingua 3 (char22+23)	Message 2 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3828	MESSAGE_LANG3_2_2425	Messaggio 2 di Lingua 3 (char24+25)	Message 2 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3829	MESSAGE_LANG3_2_2627	Messaggio 2 di Lingua 3 (char26+27)	Message 2 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3830	MESSAGE_LANG3_2_2829	Messaggio 2 di Lingua 3 (char28+29)	Message 2 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3831	MESSAGE_LANG3_2_3031	Messaggio 2 di Lingua 3 (char30+31)	Message 2 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3832	MESSAGE_LANG3_3_0001	Messaggio 3 di Lingua 3 (char00+01)	Message 3 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3833	MESSAGE_LANG3_3_0203	Messaggio 3 di Lingua 3 (char02+03)	Message 3 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3834	MESSAGE_LANG3_3_0405	Messaggio 3 di Lingua 3 (char04+05)	Message 3 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3835	MESSAGE_LANG3_3_0607	Messaggio 3 di Lingua 3 (char06+07)	Message 3 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3836	MESSAGE_LANG3_3_0809	Messaggio 3 di Lingua 3 (char08+09)	Message 3 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3837	MESSAGE_LANG3_3_1011	Messaggio 3 di Lingua 3 (char10+11)	Message 3 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3838	MESSAGE_LANG3_3_1213	Messaggio 3 di Lingua 3 (char12+13)	Message 3 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
3839	MESSAGE_LANG3_3_1415	Messaggio 3 di Lingua 3 (char14+15)	Message 3 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3840	MESSAGE_LANG3_3_1617	Messaggio 3 di Lingua 3 (char16+17)	Message 3 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3841	MESSAGE_LANG3_3_1819	Messaggio 3 di Lingua 3 (char18+19)	Message 3 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3842	MESSAGE_LANG3_3_2021	Messaggio 3 di Lingua 3 (char20+21)	Message 3 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3843	MESSAGE_LANG3_3_2223	Messaggio 3 di Lingua 3 (char22+23)	Message 3 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3844	MESSAGE_LANG3_3_2425	Messaggio 3 di Lingua 3 (char24+25)	Message 3 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3845	MESSAGE_LANG3_3_2627	Messaggio 3 di Lingua 3 (char26+27)	Message 3 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3846	MESSAGE_LANG3_3_2829	Messaggio 3 di Lingua 3 (char28+29)	Message 3 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3847	MESSAGE_LANG3_3_3031	Messaggio 3 di Lingua 3 (char30+31)	Message 3 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3848	MESSAGE_LANG3_4_0001	Messaggio 4 di Lingua 3 (char00+01)	Message 4 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3849	MESSAGE_LANG3_4_0203	Messaggio 4 di Lingua 3 (char02+03)	Message 4 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3850	MESSAGE_LANG3_4_0405	Messaggio 4 di Lingua 3 (char04+05)	Message 4 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3851	MESSAGE_LANG3_4_0607	Messaggio 4 di Lingua 3 (char06+07)	Message 4 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3852	MESSAGE_LANG3_4_0809	Messaggio 4 di Lingua 3 (char08+09)	Message 4 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3853	MESSAGE_LANG3_4_1011	Messaggio 4 di Lingua 3 (char10+11)	Message 4 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3854	MESSAGE_LANG3_4_1213	Messaggio 4 di Lingua 3 (char12+13)	Message 4 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3855	MESSAGE_LANG3_4_1415	Messaggio 4 di Lingua 3 (char14+15)	Message 4 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3856	MESSAGE_LANG3_4_1617	Messaggio 4 di Lingua 3 (char16+17)	Message 4 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3857	MESSAGE_LANG3_4_1819	Messaggio 4 di Lingua 3 (char18+19)	Message 4 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3858	MESSAGE_LANG3_4_2021	Messaggio 4 di Lingua 3 (char20+21)	Message 4 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3859	MESSAGE_LANG3_4_2223	Messaggio 4 di Lingua 3 (char22+23)	Message 4 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3860	MESSAGE_LANG3_4_2425	Messaggio 4 di Lingua 3 (char24+25)	Message 4 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3861	MESSAGE_LANG3_4_2627	Messaggio 4 di Lingua 3 (char26+27)	Message 4 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3862	MESSAGE_LANG3_4_2829	Messaggio 4 di Lingua 3 (char28+29)	Message 4 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3863	MESSAGE_LANG3_4_3031	Messaggio 4 di Lingua 3 (char30+31)	Message 4 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3864	MESSAGE_LANG3_5_0001	Messaggio 5 di Lingua 3 (char00+01)	Message 5 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3865	MESSAGE_LANG3_5_0203	Messaggio 5 di Lingua 3 (char02+03)	Message 5 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3866	MESSAGE_LANG3_5_0405	Messaggio 5 di Lingua 3 (char04+05)	Message 5 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3867	MESSAGE_LANG3_5_0607	Messaggio 5 di Lingua 3 (char06+07)	Message 5 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3868	MESSAGE_LANG3_5_0809	Messaggio 5 di Lingua 3 (char08+09)	Message 5 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3869	MESSAGE_LANG3_5_1011	Messaggio 5 di Lingua 3 (char10+11)	Message 5 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3870	MESSAGE_LANG3_5_1213	Messaggio 5 di Lingua 3 (char12+13)	Message 5 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3871	MESSAGE_LANG3_5_1415	Messaggio 5 di Lingua 3 (char14+15)	Message 5 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3872	MESSAGE_LANG3_5_1617	Messaggio 5 di Lingua 3 (char16+17)	Message 5 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3873	MESSAGE_LANG3_5_1819	Messaggio 5 di Lingua 3 (char18+19)	Message 5 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3874	MESSAGE_LANG3_5_2021	Messaggio 5 di Lingua 3 (char20+21)	Message 5 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3875	MESSAGE_LANG3_5_2223	Messaggio 5 di Lingua 3 (char22+23)	Message 5 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3876	MESSAGE_LANG3_5_2425	Messaggio 5 di Lingua 3 (char24+25)	Message 5 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3877	MESSAGE_LANG3_5_2627	Messaggio 5 di Lingua 3 (char26+27)	Message 5 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3878	MESSAGE_LANG3_5_2829	Messaggio 5 di Lingua 3 (char28+29)	Message 5 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3879	MESSAGE_LANG3_5_3031	Messaggio 5 di Lingua 3 (char30+31)	Message 5 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3880	MESSAGE_LANG3_6_0001	Messaggio 6 di Lingua 3 (char00+01)	Message 6 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3881	MESSAGE_LANG3_6_0203	Messaggio 6 di Lingua 3 (char02+03)	Message 6 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3882	MESSAGE_LANG3_6_0405	Messaggio 6 di Lingua 3 (char04+05)	Message 6 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3883	MESSAGE_LANG3_6_0607	Messaggio 6 di Lingua 3 (char06+07)	Message 6 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3884	MESSAGE_LANG3_6_0809	Messaggio 6 di Lingua 3 (char08+09)	Message 6 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3885	MESSAGE_LANG3_6_1011	Messaggio 6 di Lingua 3 (char10+11)	Message 6 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3886	MESSAGE_LANG3_6_1213	Messaggio 6 di Lingua 3 (char12+13)	Message 6 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3887	MESSAGE_LANG3_6_1415	Messaggio 6 di Lingua 3 (char14+15)	Message 6 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3888	MESSAGE_LANG3_6_1617	Messaggio 6 di Lingua 3 (char16+17)	Message 6 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3889	MESSAGE_LANG3_6_1819	Messaggio 6 di Lingua 3 (char18+19)	Message 6 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3890	MESSAGE_LANG3_6_2021	Messaggio 6 di Lingua 3 (char20+21)	Message 6 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3891	MESSAGE_LANG3_6_2223	Messaggio 6 di Lingua 3 (char22+23)	Message 6 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3892	MESSAGE_LANG3_6_2425	Messaggio 6 di Lingua 3 (char24+25)	Message 6 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3893	MESSAGE_LANG3_6_2627	Messaggio 6 di Lingua 3 (char26+27)	Message 6 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3894	MESSAGE_LANG3_6_2829	Messaggio 6 di Lingua 3 (char28+29)	Message 6 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3895	MESSAGE_LANG3_6_3031	Messaggio 6 di Lingua 3 (char30+31)	Message 6 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3896	MESSAGE_LANG3_7_0001	Messaggio 7 di Lingua 3 (char00+01)	Message 7 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3897	MESSAGE_LANG3_7_0203	Messaggio 7 di Lingua 3 (char02+03)	Message 7 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3898	MESSAGE_LANG3_7_0405	Messaggio 7 di Lingua 3 (char04+05)	Message 7 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3899	MESSAGE_LANG3_7_0607	Messaggio 7 di Lingua 3 (char06+07)	Message 7 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3900	MESSAGE_LANG3_7_0809	Messaggio 7 di Lingua 3 (char08+09)	Message 7 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3901	MESSAGE_LANG3_7_1011	Messaggio 7 di Lingua 3 (char10+11)	Message 7 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3902	MESSAGE_LANG3_7_1213	Messaggio 7 di Lingua 3 (char12+13)	Message 7 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3903	MESSAGE_LANG3_7_1415	Messaggio 7 di Lingua 3 (char14+15)	Message 7 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3904	MESSAGE_LANG3_7_1617	Messaggio 7 di Lingua 3 (char16+17)	Message 7 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3905	MESSAGE_LANG3_7_1819	Messaggio 7 di Lingua 3 (char18+19)	Message 7 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3906	MESSAGE_LANG3_7_2021	Messaggio 7 di Lingua 3 (char20+21)	Message 7 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3907	MESSAGE_LANG3_7_2223	Messaggio 7 di Lingua 3 (char22+23)	Message 7 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3908	MESSAGE_LANG3_7_2425	Messaggio 7 di Lingua 3 (char24+25)	Message 7 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3909	MESSAGE_LANG3_7_2627	Messaggio 7 di Lingua 3 (char26+27)	Message 7 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3910	MESSAGE_LANG3_7_2829	Messaggio 7 di Lingua 3 (char28+29)	Message 7 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3911	MESSAGE_LANG3_7_3031	Messaggio 7 di Lingua 3 (char30+31)	Message 7 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3912	MESSAGE_LANG3_8_0001	Messaggio 8 di Lingua 3 (char00+01)	Message 8 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3913	MESSAGE_LANG3_8_0203	Messaggio 8 di Lingua 3 (char02+03)	Message 8 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3914	MESSAGE_LANG3_8_0405	Messaggio 8 di Lingua 3 (char04+05)	Message 8 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3915	MESSAGE_LANG3_8_0607	Messaggio 8 di Lingua 3 (char06+07)	Message 8 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3916	MESSAGE_LANG3_8_0809	Messaggio 8 di Lingua 3 (char08+09)	Message 8 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3917	MESSAGE_LANG3_8_1011	Messaggio 8 di Lingua 3 (char10+11)	Message 8 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3918	MESSAGE_LANG3_8_1213	Messaggio 8 di Lingua 3 (char12+13)	Message 8 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3919	MESSAGE_LANG3_8_1415	Messaggio 8 di Lingua 3 (char14+15)	Message 8 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3920	MESSAGE_LANG3_8_1617	Messaggio 8 di Lingua 3 (char16+17)	Message 8 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3921	MESSAGE_LANG3_8_1819	Messaggio 8 di Lingua 3 (char18+19)	Message 8 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3922	MESSAGE_LANG3_8_2021	Messaggio 8 di Lingua 3 (char20+21)	Message 8 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3923	MESSAGE_LANG3_8_2223	Messaggio 8 di Lingua 3 (char22+23)	Message 8 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3924	MESSAGE_LANG3_8_2425	Messaggio 8 di Lingua 3 (char24+25)	Message 8 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3925	MESSAGE_LANG3_8_2627	Messaggio 8 di Lingua 3 (char26+27)	Message 8 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3926	MESSAGE_LANG3_8_2829	Messaggio 8 di Lingua 3 (char28+29)	Message 8 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3927	MESSAGE_LANG3_8_3031	Messaggio 8 di Lingua 3 (char30+31)	Message 8 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3928	MESSAGE_LANG3_9_0001	Messaggio 9 di Lingua 3 (char00+01)	Message 9 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3929	MESSAGE_LANG3_9_0203	Messaggio 9 di Lingua 3 (char02+03)	Message 9 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3930	MESSAGE_LANG3_9_0405	Messaggio 9 di Lingua 3 (char04+05)	Message 9 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3931	MESSAGE_LANG3_9_0607	Messaggio 9 di Lingua 3 (char06+07)	Message 9 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3932	MESSAGE_LANG3_9_0809	Messaggio 9 di Lingua 3 (char08+09)	Message 9 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3933	MESSAGE_LANG3_9_1011	Messaggio 9 di Lingua 3 (char10+11)	Message 9 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3934	MESSAGE_LANG3_9_1213	Messaggio 9 di Lingua 3 (char12+13)	Message 9 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3935	MESSAGE_LANG3_9_1415	Messaggio 9 di Lingua 3 (char14+15)	Message 9 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3936	MESSAGE_LANG3_9_1617	Messaggio 9 di Lingua 3 (char16+17)	Message 9 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3937	MESSAGE_LANG3_9_1819	Messaggio 9 di Lingua 3 (char18+19)	Message 9 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3938	MESSAGE_LANG3_9_2021	Messaggio 9 di Lingua 3 (char20+21)	Message 9 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3939	MESSAGE_LANG3_9_2223	Messaggio 9 di Lingua 3 (char22+23)	Message 9 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3940	MESSAGE_LANG3_9_2425	Messaggio 9 di Lingua 3 (char24+25)	Message 9 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3941	MESSAGE_LANG3_9_2627	Messaggio 9 di Lingua 3 (char26+27)	Message 9 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3942	MESSAGE_LANG3_9_2829	Messaggio 9 di Lingua 3 (char28+29)	Message 9 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3943	MESSAGE_LANG3_9_3031	Messaggio 9 di Lingua 3 (char30+31)	Message 9 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3944	MESSAGE_LANG3_10_0001	Messaggio 10 di Lingua 3 (char00+01)	Message 10 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3945	MESSAGE_LANG3_10_0203	Messaggio 10 di Lingua 3 (char02+03)	Message 10 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3946	MESSAGE_LANG3_10_0405	Messaggio 10 di Lingua 3 (char04+05)	Message 10 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3947	MESSAGE_LANG3_10_0607	Messaggio 10 di Lingua 3 (char06+07)	Message 10 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3948	MESSAGE_LANG3_10_0809	Messaggio 10 di Lingua 3 (char08+09)	Message 10 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3949	MESSAGE_LANG3_10_1011	Messaggio 10 di Lingua 3 (char10+11)	Message 10 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3950	MESSAGE_LANG3_10_1213	Messaggio 10 di Lingua 3 (char12+13)	Message 10 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3951	MESSAGE_LANG3_10_1415	Messaggio 10 di Lingua 3 (char14+15)	Message 10 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3952	MESSAGE_LANG3_10_1617	Messaggio 10 di Lingua 3 (char16+17)	Message 10 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3953	MESSAGE_LANG3_10_1819	Messaggio 10 di Lingua 3 (char18+19)	Message 10 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3954	MESSAGE_LANG3_10_2021	Messaggio 10 di Lingua 3 (char20+21)	Message 10 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3955	MESSAGE_LANG3_10_2223	Messaggio 10 di Lingua 3 (char22+23)	Message 10 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3956	MESSAGE_LANG3_10_2425	Messaggio 10 di Lingua 3 (char24+25)	Message 10 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3957	MESSAGE_LANG3_10_2627	Messaggio 10 di Lingua 3 (char26+27)	Message 10 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3958	MESSAGE_LANG3_10_2829	Messaggio 10 di Lingua 3 (char28+29)	Message 10 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3959	MESSAGE_LANG3_10_3031	Messaggio 10 di Lingua 3 (char30+31)	Message 10 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3960	MESSAGE_LANG3_11_0001	Messaggio 11 di Lingua 3 (char00+01)	Message 11 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3961	MESSAGE_LANG3_11_0203	Messaggio 11 di Lingua 3 (char02+03)	Message 11 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3962	MESSAGE_LANG3_11_0405	Messaggio 11 di Lingua 3 (char04+05)	Message 11 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3963	MESSAGE_LANG3_11_0607	Messaggio 11 di Lingua 3 (char06+07)	Message 11 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3964	MESSAGE_LANG3_11_0809	Messaggio 11 di Lingua 3 (char08+09)	Message 11 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3965	MESSAGE_LANG3_11_1011	Messaggio 11 di Lingua 3 (char10+11)	Message 11 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3966	MESSAGE_LANG3_11_1213	Messaggio 11 di Lingua 3 (char12+13)	Message 11 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3967	MESSAGE_LANG3_11_1415	Messaggio 11 di Lingua 3 (char14+15)	Message 11 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
3968	MESSAGE_LANG3_11_1617	Messaggio 11 di Lingua 3 (char16+17)	Message 11 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3969	MESSAGE_LANG3_11_1819	Messaggio 11 di Lingua 3 (char18+19)	Message 11 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3970	MESSAGE_LANG3_11_2021	Messaggio 11 di Lingua 3 (char20+21)	Message 11 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3971	MESSAGE_LANG3_11_2223	Messaggio 11 di Lingua 3 (char22+23)	Message 11 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3972	MESSAGE_LANG3_11_2425	Messaggio 11 di Lingua 3 (char24+25)	Message 11 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3973	MESSAGE_LANG3_11_2627	Messaggio 11 di Lingua 3 (char26+27)	Message 11 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3974	MESSAGE_LANG3_11_2829	Messaggio 11 di Lingua 3 (char28+29)	Message 11 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3975	MESSAGE_LANG3_11_3031	Messaggio 11 di Lingua 3 (char30+31)	Message 11 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3976	MESSAGE_LANG3_12_0001	Messaggio 12 di Lingua 3 (char00+01)	Message 12 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3977	MESSAGE_LANG3_12_0203	Messaggio 12 di Lingua 3 (char02+03)	Message 12 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3978	MESSAGE_LANG3_12_0405	Messaggio 12 di Lingua 3 (char04+05)	Message 12 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3979	MESSAGE_LANG3_12_0607	Messaggio 12 di Lingua 3 (char06+07)	Message 12 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3980	MESSAGE_LANG3_12_0809	Messaggio 12 di Lingua 3 (char08+09)	Message 12 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3981	MESSAGE_LANG3_12_1011	Messaggio 12 di Lingua 3 (char10+11)	Message 12 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3982	MESSAGE_LANG3_12_1213	Messaggio 12 di Lingua 3 (char12+13)	Message 12 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3983	MESSAGE_LANG3_12_1415	Messaggio 12 di Lingua 3 (char14+15)	Message 12 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3984	MESSAGE_LANG3_12_1617	Messaggio 12 di Lingua 3 (char16+17)	Message 12 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3985	MESSAGE_LANG3_12_1819	Messaggio 12 di Lingua 3 (char18+19)	Message 12 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3986	MESSAGE_LANG3_12_2021	Messaggio 12 di Lingua 3 (char20+21)	Message 12 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3987	MESSAGE_LANG3_12_2223	Messaggio 12 di Lingua 3 (char22+23)	Message 12 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3988	MESSAGE_LANG3_12_2425	Messaggio 12 di Lingua 3 (char24+25)	Message 12 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3989	MESSAGE_LANG3_12_2627	Messaggio 12 di Lingua 3 (char26+27)	Message 12 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3990	MESSAGE_LANG3_12_2829	Messaggio 12 di Lingua 3 (char28+29)	Message 12 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3991	MESSAGE_LANG3_12_3031	Messaggio 12 di Lingua 3 (char30+31)	Message 12 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3992	MESSAGE_LANG3_13_0001	Messaggio 13 di Lingua 3 (char00+01)	Message 13 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3993	MESSAGE_LANG3_13_0203	Messaggio 13 di Lingua 3 (char02+03)	Message 13 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3994	MESSAGE_LANG3_13_0405	Messaggio 13 di Lingua 3 (char04+05)	Message 13 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3995	MESSAGE_LANG3_13_0607	Messaggio 13 di Lingua 3 (char06+07)	Message 13 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3996	MESSAGE_LANG3_13_0809	Messaggio 13 di Lingua 3 (char08+09)	Message 13 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3997	MESSAGE_LANG3_13_1011	Messaggio 13 di Lingua 3 (char10+11)	Message 13 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3998	MESSAGE_LANG3_13_1213	Messaggio 13 di Lingua 3 (char12+13)	Message 13 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
3999	MESSAGE_LANG3_13_1415	Messaggio 13 di Lingua 3 (char14+15)	Message 13 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4000	MESSAGE_LANG3_13_1617	Messaggio 13 di Lingua 3 (char16+17)	Message 13 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4001	MESSAGE_LANG3_13_1819	Messaggio 13 di Lingua 3 (char18+19)	Message 13 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4002	MESSAGE_LANG3_13_2021	Messaggio 13 di Lingua 3 (char20+21)	Message 13 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4003	MESSAGE_LANG3_13_2223	Messaggio 13 di Lingua 3 (char22+23)	Message 13 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4004	MESSAGE_LANG3_13_2425	Messaggio 13 di Lingua 3 (char24+25)	Message 13 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4005	MESSAGE_LANG3_13_2627	Messaggio 13 di Lingua 3 (char26+27)	Message 13 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4006	MESSAGE_LANG3_13_2829	Messaggio 13 di Lingua 3 (char28+29)	Message 13 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4007	MESSAGE_LANG3_13_3031	Messaggio 13 di Lingua 3 (char30+31)	Message 13 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4008	MESSAGE_LANG3_14_0001	Messaggio 14 di Lingua 3 (char00+01)	Message 14 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4009	MESSAGE_LANG3_14_0203	Messaggio 14 di Lingua 3 (char02+03)	Message 14 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4010	MESSAGE_LANG3_14_0405	Messaggio 14 di Lingua 3 (char04+05)	Message 14 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
4011	MESSAGE_LANG3_14_0607	Messaggio 14 di Lingua 3 (char06+07)	Message 14 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4012	MESSAGE_LANG3_14_0809	Messaggio 14 di Lingua 3 (char08+09)	Message 14 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4013	MESSAGE_LANG3_14_1011	Messaggio 14 di Lingua 3 (char10+11)	Message 14 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4014	MESSAGE_LANG3_14_1213	Messaggio 14 di Lingua 3 (char12+13)	Message 14 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4015	MESSAGE_LANG3_14_1415	Messaggio 14 di Lingua 3 (char14+15)	Message 14 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4016	MESSAGE_LANG3_14_1617	Messaggio 14 di Lingua 3 (char16+17)	Message 14 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4017	MESSAGE_LANG3_14_1819	Messaggio 14 di Lingua 3 (char18+19)	Message 14 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4018	MESSAGE_LANG3_14_2021	Messaggio 14 di Lingua 3 (char20+21)	Message 14 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4019	MESSAGE_LANG3_14_2223	Messaggio 14 di Lingua 3 (char22+23)	Message 14 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4020	MESSAGE_LANG3_14_2425	Messaggio 14 di Lingua 3 (char24+25)	Message 14 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4021	MESSAGE_LANG3_14_2627	Messaggio 14 di Lingua 3 (char26+27)	Message 14 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4022	MESSAGE_LANG3_14_2829	Messaggio 14 di Lingua 3 (char28+29)	Message 14 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4023	MESSAGE_LANG3_14_3031	Messaggio 14 di Lingua 3 (char30+31)	Message 14 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4024	MESSAGE_LANG3_15_0001	Messaggio 15 di Lingua 3 (char00+01)	Message 15 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4025	MESSAGE_LANG3_15_0203	Messaggio 15 di Lingua 3 (char02+03)	Message 15 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4026	MESSAGE_LANG3_15_0405	Messaggio 15 di Lingua 3 (char04+05)	Message 15 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4027	MESSAGE_LANG3_15_0607	Messaggio 15 di Lingua 3 (char06+07)	Message 15 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4028	MESSAGE_LANG3_15_0809	Messaggio 15 di Lingua 3 (char08+09)	Message 15 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4029	MESSAGE_LANG3_15_1011	Messaggio 15 di Lingua 3 (char10+11)	Message 15 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4030	MESSAGE_LANG3_15_1213	Messaggio 15 di Lingua 3 (char12+13)	Message 15 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4031	MESSAGE_LANG3_15_1415	Messaggio 15 di Lingua 3 (char14+15)	Message 15 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4032	MESSAGE_LANG3_15_1617	Messaggio 15 di Lingua 3 (char16+17)	Message 15 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4033	MESSAGE_LANG3_15_1819	Messaggio 15 di Lingua 3 (char18+19)	Message 15 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4034	MESSAGE_LANG3_15_2021	Messaggio 15 di Lingua 3 (char20+21)	Message 15 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4035	MESSAGE_LANG3_15_2223	Messaggio 15 di Lingua 3 (char22+23)	Message 15 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4036	MESSAGE_LANG3_15_2425	Messaggio 15 di Lingua 3 (char24+25)	Message 15 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4037	MESSAGE_LANG3_15_2627	Messaggio 15 di Lingua 3 (char26+27)	Message 15 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4038	MESSAGE_LANG3_15_2829	Messaggio 15 di Lingua 3 (char28+29)	Message 15 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4039	MESSAGE_LANG3_15_3031	Messaggio 15 di Lingua 3 (char30+31)	Message 15 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4040	MESSAGE_LANG3_16_0001	Messaggio 16 di Lingua 3 (char00+01)	Message 16 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4041	MESSAGE_LANG3_16_0203	Messaggio 16 di Lingua 3 (char02+03)	Message 16 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4042	MESSAGE_LANG3_16_0405	Messaggio 16 di Lingua 3 (char04+05)	Message 16 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4043	MESSAGE_LANG3_16_0607	Messaggio 16 di Lingua 3 (char06+07)	Message 16 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4044	MESSAGE_LANG3_16_0809	Messaggio 16 di Lingua 3 (char08+09)	Message 16 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4045	MESSAGE_LANG3_16_1011	Messaggio 16 di Lingua 3 (char10+11)	Message 16 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4046	MESSAGE_LANG3_16_1213	Messaggio 16 di Lingua 3 (char12+13)	Message 16 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4047	MESSAGE_LANG3_16_1415	Messaggio 16 di Lingua 3 (char14+15)	Message 16 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4048	MESSAGE_LANG3_16_1617	Messaggio 16 di Lingua 3 (char16+17)	Message 16 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4049	MESSAGE_LANG3_16_1819	Messaggio 16 di Lingua 3 (char18+19)	Message 16 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4050	MESSAGE_LANG3_16_2021	Messaggio 16 di Lingua 3 (char20+21)	Message 16 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4051	MESSAGE_LANG3_16_2223	Messaggio 16 di Lingua 3 (char22+23)	Message 16 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4052	MESSAGE_LANG3_16_2425	Messaggio 16 di Lingua 3 (char24+25)	Message 16 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4053	MESSAGE_LANG3_16_2627	Messaggio 16 di Lingua 3 (char26+27)	Message 16 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
4054	MESSAGE_LANG3_16_2829	Messaggio 16 di Lingua 3 (char28+29)	Message 16 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4055	MESSAGE_LANG3_16_3031	Messaggio 16 di Lingua 3 (char30+31)	Message 16 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4056	MESSAGE_LANG3_17_0001	Messaggio 17 di Lingua 3 (char00+01)	Message 17 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4057	MESSAGE_LANG3_17_0203	Messaggio 17 di Lingua 3 (char02+03)	Message 17 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4058	MESSAGE_LANG3_17_0405	Messaggio 17 di Lingua 3 (char04+05)	Message 17 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4059	MESSAGE_LANG3_17_0607	Messaggio 17 di Lingua 3 (char06+07)	Message 17 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4060	MESSAGE_LANG3_17_0809	Messaggio 17 di Lingua 3 (char08+09)	Message 17 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4061	MESSAGE_LANG3_17_1011	Messaggio 17 di Lingua 3 (char10+11)	Message 17 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4062	MESSAGE_LANG3_17_1213	Messaggio 17 di Lingua 3 (char12+13)	Message 17 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4063	MESSAGE_LANG3_17_1415	Messaggio 17 di Lingua 3 (char14+15)	Message 17 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4064	MESSAGE_LANG3_17_1617	Messaggio 17 di Lingua 3 (char16+17)	Message 17 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4065	MESSAGE_LANG3_17_1819	Messaggio 17 di Lingua 3 (char18+19)	Message 17 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4066	MESSAGE_LANG3_17_2021	Messaggio 17 di Lingua 3 (char20+21)	Message 17 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4067	MESSAGE_LANG3_17_2223	Messaggio 17 di Lingua 3 (char22+23)	Message 17 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4068	MESSAGE_LANG3_17_2425	Messaggio 17 di Lingua 3 (char24+25)	Message 17 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4069	MESSAGE_LANG3_17_2627	Messaggio 17 di Lingua 3 (char26+27)	Message 17 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4070	MESSAGE_LANG3_17_2829	Messaggio 17 di Lingua 3 (char28+29)	Message 17 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4071	MESSAGE_LANG3_17_3031	Messaggio 17 di Lingua 3 (char30+31)	Message 17 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4072	MESSAGE_LANG3_18_0001	Messaggio 18 di Lingua 3 (char00+01)	Message 18 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4073	MESSAGE_LANG3_18_0203	Messaggio 18 di Lingua 3 (char02+03)	Message 18 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4074	MESSAGE_LANG3_18_0405	Messaggio 18 di Lingua 3 (char04+05)	Message 18 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4075	MESSAGE_LANG3_18_0607	Messaggio 18 di Lingua 3 (char06+07)	Message 18 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4076	MESSAGE_LANG3_18_0809	Messaggio 18 di Lingua 3 (char08+09)	Message 18 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4077	MESSAGE_LANG3_18_1011	Messaggio 18 di Lingua 3 (char10+11)	Message 18 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4078	MESSAGE_LANG3_18_1213	Messaggio 18 di Lingua 3 (char12+13)	Message 18 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4079	MESSAGE_LANG3_18_1415	Messaggio 18 di Lingua 3 (char14+15)	Message 18 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4080	MESSAGE_LANG3_18_1617	Messaggio 18 di Lingua 3 (char16+17)	Message 18 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4081	MESSAGE_LANG3_18_1819	Messaggio 18 di Lingua 3 (char18+19)	Message 18 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4082	MESSAGE_LANG3_18_2021	Messaggio 18 di Lingua 3 (char20+21)	Message 18 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4083	MESSAGE_LANG3_18_2223	Messaggio 18 di Lingua 3 (char22+23)	Message 18 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4084	MESSAGE_LANG3_18_2425	Messaggio 18 di Lingua 3 (char24+25)	Message 18 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4085	MESSAGE_LANG3_18_2627	Messaggio 18 di Lingua 3 (char26+27)	Message 18 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4086	MESSAGE_LANG3_18_2829	Messaggio 18 di Lingua 3 (char28+29)	Message 18 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4087	MESSAGE_LANG3_18_3031	Messaggio 18 di Lingua 3 (char30+31)	Message 18 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4088	MESSAGE_LANG3_19_0001	Messaggio 19 di Lingua 3 (char00+01)	Message 19 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4089	MESSAGE_LANG3_19_0203	Messaggio 19 di Lingua 3 (char02+03)	Message 19 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4090	MESSAGE_LANG3_19_0405	Messaggio 19 di Lingua 3 (char04+05)	Message 19 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4091	MESSAGE_LANG3_19_0607	Messaggio 19 di Lingua 3 (char06+07)	Message 19 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4092	MESSAGE_LANG3_19_0809	Messaggio 19 di Lingua 3 (char08+09)	Message 19 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4093	MESSAGE_LANG3_19_1011	Messaggio 19 di Lingua 3 (char10+11)	Message 19 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4094	MESSAGE_LANG3_19_1213	Messaggio 19 di Lingua 3 (char12+13)	Message 19 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4095	MESSAGE_LANG3_19_1415	Messaggio 19 di Lingua 3 (char14+15)	Message 19 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4096	MESSAGE_LANG3_19_1617	Messaggio 19 di Lingua 3 (char16+17)	Message 19 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
4097	MESSAGE_LANG3_19_1819	Messaggio 19 di Lingua 3 (char18+19)	Message 19 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4098	MESSAGE_LANG3_19_2021	Messaggio 19 di Lingua 3 (char20+21)	Message 19 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4099	MESSAGE_LANG3_19_2223	Messaggio 19 di Lingua 3 (char22+23)	Message 19 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4100	MESSAGE_LANG3_19_2425	Messaggio 19 di Lingua 3 (char24+25)	Message 19 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4101	MESSAGE_LANG3_19_2627	Messaggio 19 di Lingua 3 (char26+27)	Message 19 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4102	MESSAGE_LANG3_19_2829	Messaggio 19 di Lingua 3 (char28+29)	Message 19 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4103	MESSAGE_LANG3_19_3031	Messaggio 19 di Lingua 3 (char30+31)	Message 19 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4104	MESSAGE_LANG3_20_0001	Messaggio 20 di Lingua 3 (char00+01)	Message 20 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4105	MESSAGE_LANG3_20_0203	Messaggio 20 di Lingua 3 (char02+03)	Message 20 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4106	MESSAGE_LANG3_20_0405	Messaggio 20 di Lingua 3 (char04+05)	Message 20 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4107	MESSAGE_LANG3_20_0607	Messaggio 20 di Lingua 3 (char06+07)	Message 20 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4108	MESSAGE_LANG3_20_0809	Messaggio 20 di Lingua 3 (char08+09)	Message 20 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4109	MESSAGE_LANG3_20_1011	Messaggio 20 di Lingua 3 (char10+11)	Message 20 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4110	MESSAGE_LANG3_20_1213	Messaggio 20 di Lingua 3 (char12+13)	Message 20 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4111	MESSAGE_LANG3_20_1415	Messaggio 20 di Lingua 3 (char14+15)	Message 20 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4112	MESSAGE_LANG3_20_1617	Messaggio 20 di Lingua 3 (char16+17)	Message 20 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4113	MESSAGE_LANG3_20_1819	Messaggio 20 di Lingua 3 (char18+19)	Message 20 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4114	MESSAGE_LANG3_20_2021	Messaggio 20 di Lingua 3 (char20+21)	Message 20 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4115	MESSAGE_LANG3_20_2223	Messaggio 20 di Lingua 3 (char22+23)	Message 20 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4116	MESSAGE_LANG3_20_2425	Messaggio 20 di Lingua 3 (char24+25)	Message 20 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4117	MESSAGE_LANG3_20_2627	Messaggio 20 di Lingua 3 (char26+27)	Message 20 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4118	MESSAGE_LANG3_20_2829	Messaggio 20 di Lingua 3 (char28+29)	Message 20 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4119	MESSAGE_LANG3_20_3031	Messaggio 20 di Lingua 3 (char30+31)	Message 20 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4120	MESSAGE_LANG3_21_0001	Messaggio 21 di Lingua 3 (char00+01)	Message 21 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4121	MESSAGE_LANG3_21_0203	Messaggio 21 di Lingua 3 (char02+03)	Message 21 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4122	MESSAGE_LANG3_21_0405	Messaggio 21 di Lingua 3 (char04+05)	Message 21 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4123	MESSAGE_LANG3_21_0607	Messaggio 21 di Lingua 3 (char06+07)	Message 21 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4124	MESSAGE_LANG3_21_0809	Messaggio 21 di Lingua 3 (char08+09)	Message 21 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4125	MESSAGE_LANG3_21_1011	Messaggio 21 di Lingua 3 (char10+11)	Message 21 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4126	MESSAGE_LANG3_21_1213	Messaggio 21 di Lingua 3 (char12+13)	Message 21 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4127	MESSAGE_LANG3_21_1415	Messaggio 21 di Lingua 3 (char14+15)	Message 21 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4128	MESSAGE_LANG3_21_1617	Messaggio 21 di Lingua 3 (char16+17)	Message 21 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4129	MESSAGE_LANG3_21_1819	Messaggio 21 di Lingua 3 (char18+19)	Message 21 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4130	MESSAGE_LANG3_21_2021	Messaggio 21 di Lingua 3 (char20+21)	Message 21 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4131	MESSAGE_LANG3_21_2223	Messaggio 21 di Lingua 3 (char22+23)	Message 21 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4132	MESSAGE_LANG3_21_2425	Messaggio 21 di Lingua 3 (char24+25)	Message 21 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4133	MESSAGE_LANG3_21_2627	Messaggio 21 di Lingua 3 (char26+27)	Message 21 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4134	MESSAGE_LANG3_21_2829	Messaggio 21 di Lingua 3 (char28+29)	Message 21 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4135	MESSAGE_LANG3_21_3031	Messaggio 21 di Lingua 3 (char30+31)	Message 21 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4136	MESSAGE_LANG3_22_0001	Messaggio 22 di Lingua 3 (char00+01)	Message 22 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4137	MESSAGE_LANG3_22_0203	Messaggio 22 di Lingua 3 (char02+03)	Message 22 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4138	MESSAGE_LANG3_22_0405	Messaggio 22 di Lingua 3 (char04+05)	Message 22 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4139	MESSAGE_LANG3_22_0607	Messaggio 22 di Lingua 3 (char06+07)	Message 22 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo <i>Address</i>	Sigla <i>Item</i>	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale <i>Decimal point</i>	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura <i>Unit of measure</i>
4140	MESSAGE_LANG3_22_0809	Messaggio 22 di Lingua 3 (char08+09)	Message 22 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4141	MESSAGE_LANG3_22_1011	Messaggio 22 di Lingua 3 (char10+11)	Message 22 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4142	MESSAGE_LANG3_22_1213	Messaggio 22 di Lingua 3 (char12+13)	Message 22 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4143	MESSAGE_LANG3_22_1415	Messaggio 22 di Lingua 3 (char14+15)	Message 22 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4144	MESSAGE_LANG3_22_1617	Messaggio 22 di Lingua 3 (char16+17)	Message 22 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4145	MESSAGE_LANG3_22_1819	Messaggio 22 di Lingua 3 (char18+19)	Message 22 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4146	MESSAGE_LANG3_22_2021	Messaggio 22 di Lingua 3 (char20+21)	Message 22 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4147	MESSAGE_LANG3_22_2223	Messaggio 22 di Lingua 3 (char22+23)	Message 22 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4148	MESSAGE_LANG3_22_2425	Messaggio 22 di Lingua 3 (char24+25)	Message 22 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4149	MESSAGE_LANG3_22_2627	Messaggio 22 di Lingua 3 (char26+27)	Message 22 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4150	MESSAGE_LANG3_22_2829	Messaggio 22 di Lingua 3 (char28+29)	Message 22 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4151	MESSAGE_LANG3_22_3031	Messaggio 22 di Lingua 3 (char30+31)	Message 22 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4152	MESSAGE_LANG3_23_0001	Messaggio 23 di Lingua 3 (char00+01)	Message 23 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4153	MESSAGE_LANG3_23_0203	Messaggio 23 di Lingua 3 (char02+03)	Message 23 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4154	MESSAGE_LANG3_23_0405	Messaggio 23 di Lingua 3 (char04+05)	Message 23 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4155	MESSAGE_LANG3_23_0607	Messaggio 23 di Lingua 3 (char06+07)	Message 23 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4156	MESSAGE_LANG3_23_0809	Messaggio 23 di Lingua 3 (char08+09)	Message 23 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4157	MESSAGE_LANG3_23_1011	Messaggio 23 di Lingua 3 (char10+11)	Message 23 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4158	MESSAGE_LANG3_23_1213	Messaggio 23 di Lingua 3 (char12+13)	Message 23 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4159	MESSAGE_LANG3_23_1415	Messaggio 23 di Lingua 3 (char14+15)	Message 23 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4160	MESSAGE_LANG3_23_1617	Messaggio 23 di Lingua 3 (char16+17)	Message 23 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4161	MESSAGE_LANG3_23_1819	Messaggio 23 di Lingua 3 (char18+19)	Message 23 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4162	MESSAGE_LANG3_23_2021	Messaggio 23 di Lingua 3 (char20+21)	Message 23 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4163	MESSAGE_LANG3_23_2223	Messaggio 23 di Lingua 3 (char22+23)	Message 23 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4164	MESSAGE_LANG3_23_2425	Messaggio 23 di Lingua 3 (char24+25)	Message 23 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4165	MESSAGE_LANG3_23_2627	Messaggio 23 di Lingua 3 (char26+27)	Message 23 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4166	MESSAGE_LANG3_23_2829	Messaggio 23 di Lingua 3 (char28+29)	Message 23 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4167	MESSAGE_LANG3_23_3031	Messaggio 23 di Lingua 3 (char30+31)	Message 23 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4168	MESSAGE_LANG3_24_0001	Messaggio 24 di Lingua 3 (char00+01)	Message 24 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4169	MESSAGE_LANG3_24_0203	Messaggio 24 di Lingua 3 (char02+03)	Message 24 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4170	MESSAGE_LANG3_24_0405	Messaggio 24 di Lingua 3 (char04+05)	Message 24 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4171	MESSAGE_LANG3_24_0607	Messaggio 24 di Lingua 3 (char06+07)	Message 24 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4172	MESSAGE_LANG3_24_0809	Messaggio 24 di Lingua 3 (char08+09)	Message 24 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4173	MESSAGE_LANG3_24_1011	Messaggio 24 di Lingua 3 (char10+11)	Message 24 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4174	MESSAGE_LANG3_24_1213	Messaggio 24 di Lingua 3 (char12+13)	Message 24 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4175	MESSAGE_LANG3_24_1415	Messaggio 24 di Lingua 3 (char14+15)	Message 24 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4176	MESSAGE_LANG3_24_1617	Messaggio 24 di Lingua 3 (char16+17)	Message 24 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4177	MESSAGE_LANG3_24_1819	Messaggio 24 di Lingua 3 (char18+19)	Message 24 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4178	MESSAGE_LANG3_24_2021	Messaggio 24 di Lingua 3 (char20+21)	Message 24 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4179	MESSAGE_LANG3_24_2223	Messaggio 24 di Lingua 3 (char22+23)	Message 24 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4180	MESSAGE_LANG3_24_2425	Messaggio 24 di Lingua 3 (char24+25)	Message 24 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4181	MESSAGE_LANG3_24_2627	Messaggio 24 di Lingua 3 (char26+27)	Message 24 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4182	MESSAGE_LANG3_24_2829	Messaggio 24 di Lingua 3 (char28+29)	Message 24 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W	Min	Max	Punto Decimale Decimal point	Type ⁽⁶⁾	Default	Unità di misura Unit of measure
4183	MESSAGE_LANG3_24_3031	Messaggio 24 di Lingua 3 (char30+31)	Message 24 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4184	MESSAGE_LANG3_25_0001	Messaggio 25 di Lingua 3 (char00+01)	Message 25 of Language 3 (char00+01)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4185	MESSAGE_LANG3_25_0203	Messaggio 25 di Lingua 3 (char02+03)	Message 25 of Language 3 (char02+03)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4186	MESSAGE_LANG3_25_0405	Messaggio 25 di Lingua 3 (char04+05)	Message 25 of Language 3 (char04+05)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4187	MESSAGE_LANG3_25_0607	Messaggio 25 di Lingua 3 (char06+07)	Message 25 of Language 3 (char06+07)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4188	MESSAGE_LANG3_25_0809	Messaggio 25 di Lingua 3 (char08+09)	Message 25 of Language 3 (char08+09)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4189	MESSAGE_LANG3_25_1011	Messaggio 25 di Lingua 3 (char10+11)	Message 25 of Language 3 (char10+11)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4190	MESSAGE_LANG3_25_1213	Messaggio 25 di Lingua 3 (char12+13)	Message 25 of Language 3 (char12+13)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4191	MESSAGE_LANG3_25_1415	Messaggio 25 di Lingua 3 (char14+15)	Message 25 of Language 3 (char14+15)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4192	MESSAGE_LANG3_25_1617	Messaggio 25 di Lingua 3 (char16+17)	Message 25 of Language 3 (char16+17)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4193	MESSAGE_LANG3_25_1819	Messaggio 25 di Lingua 3 (char18+19)	Message 25 of Language 3 (char18+19)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4194	MESSAGE_LANG3_25_2021	Messaggio 25 di Lingua 3 (char20+21)	Message 25 of Language 3 (char20+21)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4195	MESSAGE_LANG3_25_2223	Messaggio 25 di Lingua 3 (char22+23)	Message 25 of Language 3 (char22+23)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4196	MESSAGE_LANG3_25_2425	Messaggio 25 di Lingua 3 (char24+25)	Message 25 of Language 3 (char24+25)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4197	MESSAGE_LANG3_25_2627	Messaggio 25 di Lingua 3 (char26+27)	Message 25 of Language 3 (char26+27)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4198	MESSAGE_LANG3_25_2829	Messaggio 25 di Lingua 3 (char28+29)	Message 25 of Language 3 (char28+29)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	
4199	MESSAGE_LANG3_25_3031	Messaggio 25 di Lingua 3 (char30+31)	Message 25 of Language 3 (char30+31)	R/W	0	65535	0	USHORT	0	

	Note	Notes
(1)	Dipende dal riferimento dell'uscita analogical X	It depends on analogic output X reference
(2)	Dipende dal relativo indirizzo CustAddrXX	It depends on the relative address CustAddrXX
(3)	Dipende dal riferimento dell'allarme X	It depends on alarm X reference
(4)	Dipende dal tipo dell'ingresso X	It depends on input X type
(5)	Dipende dal tipo dell'allarme X	It depends on alarm X type
(6)	USHORT UnsignedShort 16bit SHORT short 16bit UINT UnsignedInt 32bit Exxxx Enum 16bit FLOAT Float 16bit	USHORT UnsignedShort 16bit SHORT short 16bit UINT UnsignedInt 32bit Exxxx Enum 16bit FLOAT Float 16bit

1BIT DATA MEMORY MAP

Indirizzo Address	Sigla Item	Descrizione	Description	R/W
8	bit_ALARM_ACK	Azzeramento memoria allarmi	Reset alarms latch	R/W
9	bit_MESSAGE_ACK	Azzeramento messaggio in scorrimento	Reset scrolling message	R/W
13	bit_RESET_PEAKS	Azzeramento di tutti i picchi	Reset all peaks	R/W
14	bit_RESET_PEAK_LOW	Azzeramento picco di minima	Reset low peak	R/W
15	bit_RESET_PEAK_HIGH	Azzeramento picco di massima	Reset high peak	R/W
16	bit_RESET_PEAK_PEAK	Azzeramento picco-picco	Reset peak-peak	R/W
17	bit_RESET_AL1_TIMER_COUNTER	Azzeramento timer e contatore ALLARME1	Reset ALARM1 timer and counter	R/W
18	bit_RESET_AL1_TIMER	Azzeramento timer ALLARME1	Reset ALARM1 timer	R/W
19	bit_RESET_AL1_COUNTER	Azzeramento contatore ALLARME1	Reset ALARM1 counter	R/W
53	bit_SBR	Errore sensore rotto	Sensor broken error	R
56	bit_OUT_1	Stato Uscita 1	Out 1 Status	R
57	bit_OUT_2	Stato Uscita 2	Out 2 Status	R
58	bit_OUT_3	Stato Uscita 3	Out 3 Status	R
60	bit_AL_1	Stato Allarme 1	Alarm 1 status	R
61	bit_AL_2	Stato Allarme 2	Alarm 2 status	R
62	bit_AL_3	Stato Allarme 3	Alarm 3 status	R
63	bit_AL_4	Stato Allarme 4	Alarm 4 status	R
64	bit_DIG_1	Stato Ingresso digitale 1	Digital Input 1 Status	R
65	bit_DIG_2	Stato Ingresso digitale 2	Digital Input 2 Status	R
66	bit_DIG_3	Stato Ingresso digitale 3	Digital Input 3 Status	R
67	bit_DIG_4	Stato Ingresso digitale 4	Digital Input 4 Status	R
68	bit_DIG_5	Stato Ingresso digitale 5	Digital Input 5 Status	R

ENUMERATED DATA DESCRIPTION

Riferimento Reference	Valore Value	Descrizione	Description
E220	0	NONE = Nessun errore	NONE = No error
	1	LOW = Ingresso inferiore al limite minimo di scala	LOW = Input lower than scale min limit
	2	HIGH = Ingresso maggiore del limite massimo di scala	HIGH = Input greater than scale max limit
	3	ERR = PT100 in corto-circuito oppure ingresso inferiore al limite minimo	ERR = PT100 short-circuit or input value lower than min limit
	4	SBR = Sensore rotto oppure ingresso maggiore del limite massimo	SBR = Sensor break or input value greater than max limit
E250	0	NESSUNO	NONE
	1	RELAY = rele'	RELAY = relay
	2	DIGIT = 24V logic	DIGIT = 24V logic
	3	CONT.A = uscita continua	CONT.A = continuous
	4	MOS = optomos	MOS = optomos
	5	TRIAC = triac	TRIAC = triac
	6	SMART = master modbus	SMART = master modbus
E300	0	NESSUNO	NONE
	1	OUT.A1	OUT.A1
	2	OUT.A1+A2	OUT.A1+A2
E320	0	NESSUNO	NONE
	1	1.IN.DIG	1.IN.DIG
	2	2.IN.DIG	2.IN.DIG
	3	3.IN.DIG	3.IN.DIG
	4	5.IN.DIG	5.IN.DIG
E330	0	NESSUNO	NONE
	1	RS485	RS485
E380	3	850 bassa tensione	850 low voltage
	4	850 alta tensione	850 high voltage
	9	1650 bassa tensione	1650 low voltage
	10	1650 alta tensione	1650 high voltage
	11	1850 bassa tensione	1850 low voltage
	12	1850 alta tensione	1850 high voltage
E390	0	PROGRAMMER+VALVE	PROGRAMMER+VALVE
	1	VALVE	VALVE
	2	PROGRAMMER	PROGRAMMER
	3	CONTROLLER	CONTROLLER
	4	INDICATOR	INDICATORE
E670	0	OFF	OFF

Riferimento Reference	Valore Value	Descrizione	Description
	1	ON	ON
E680	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E131	0	J TC	J TC
	1	K TC	K TC
	2	R TC	R TC
	3	S TC	S TC
	4	T TC	T TC
	5	C TC	C TC
	6	D TC	D TC
	34	B TC	B TC
	35	E TC	E TC
	36	L TC	L TC
	37	L-GOST TC	L-GOST TC
	38	U TC	U TC
	39	G TC	G TC
	40	N TC	N TC
	7	PT20RH/PT40RH TC	PT20RH/PT40RH TC
	8	INFRAROSSO 1	INFRARED 1
	9	INFRAROSSO 2	INFRARED 2
	10	INFRAROSSO 3	INFRARED 3
	11	INFRAROSSO 4	INFRARED 4
	12	PT100	PT100
	13	PT100 LIMITATA	PT100 LIMITED
	14	JPT100	JPT100
	15	60mV	60mV
	16	20mA	20mA
	17	4-20mA	4-20mA
	18	10V	10V
	19	2-10V	2-10V
	20	5V	5V
	21	1-5V	1-5V
	22	1V	1V
	23	0.2-1V	0.2-1V
	24	RTD Custom	Custom RTD
	25	Custom 60mV	Custom 60mV
	26	Custom 20mA	Custom 20mA
	27	Custom 4-20mA	Custom 4-20mA
	28	Custom 10V	Custom 10V
	29	Custom 2-10V	Custom 2-10V
	30	Custom 5V	Custom 5V
	31	Custom 1-5V	Custom 1-5V

Riferimento Reference	Valore Value	Descrizione	Description
	32	Custom 1V	Custom 1V
	33	Custom 0.2-1V	Custom 0.2-1V
E145	0	INTERNAL	INTERNAL
	1	EXTERNAL	EXTERNAL
	2	OFF	OFF
E132	0	OFF	OFF
	1	32.STP	32.STP
	2	4.POIN	4.POIN
E133	0	NESSUNO	NONE
	1	°C	°C
	2	°F	°F
	3	CUST	CUST
E146	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E179	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E182	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E184	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E305	0	DIREC = Diretto	DIREC = Direct
	1	INVRS = Inverso	INVRS = Inverse
E309	0	ABSLT = Assoluto	ABSLT = Absolute
	1	RELAT = Relativo	RELAT = Relative
E313	0	NORML = Normale	NORML = Normal
	1	SYMMT = Simmetrico	SYMMT = Symmetrical
E317	0	OFF = Abilitato all'accensione	OFF = Enabled at switch-on
	1	ON= Disabilitato all'accensione	ON = Disabled at switch-on
E321	0	OFF = Senza memoria	OFF = Without memory
	1	ON = Con memoria	ON = With memory
E322	0	OFF = Senza memoria	OFF = Without memory

Riferimento Reference	Valore Value	Descrizione	Description
	1	ON = Con memoria (anche allo spegnimento)	ON = With memory (also at shutdown)
	2	ONOF = Con memoria (eccetto allo spegnimento)	ONOF = With memory (except at shutdown)
E337	0	OFF = Display PV non lampeggia	OFF = No PV display blink
	1	ON = Display PV lampeggia con allarme attivo	ON = PV display blink when alarm active
E346	0	OFF = Display PV non lampeggia	OFF = No PV display blink
	1	ON = Display PV lampeggia	ON = PV display blink
E401	0	DIRECT	DIRECT
	1	INVR	INVR
	2	OFF	OFF
	3	ON	ON
E406	0	NESSUNO	NONE
	4	AL.ACK	AL.ACK
	8	FKEY	FKEY
	25	PK.RES	PK.RES
	26	AL.PK.A	AL.PK.A
	27	TM.AL1	TM.AL1
	28	CN.AL1	CN.AL1
	29	TC.AL1	TC.AL1
E451	0	DIRETTO	DIRECT
	1	INVERSO	INVERSE
E455	0	NESSUNO	NONE
	3	ALRM1	ALRM1
	4	ALRM2	ALRM2
	5	ALRM3	ALRM3
	6	ALRM4	ALRM4
	7	OR.12	OR.12
	8	OR.123	OR.123
	9	O.1234	O.1234
	10	AND.12	AND.12
	11	AN.123	AN.123
	12	A.1234	A.1234
	26	IN.DIG	IN.DIG
E481	0	OFF	OFF
	1	ON	ON
E489	0	DIRETTO	DIRECT
	1	INVERSO	INVERSE

Riferimento Reference	Valore Value	Descrizione	Description
	2	OFF	OFF
	3	ON	ON
E490	0	20mA	20mA
	1	4-20mA	4-20mA
	2	10V	10V
	3	2-10V	2-10V
	4	Custom 20mA	Custom 20mA
	5	Custom 4-20mA	Custom 4-20mA
	6	Custom 10V	Custom 10V
	7	Custom 2-10V	Custom 2-10V
E517	0	NPN	NPN
	1	PNP	PNP
E528	0	MM:SS	MM:SS
	1	HH:MM	HH:MM
E549	0	1.2	1.2
	1	2.4	2.4
	2	4.8	4.8
	3	9.6	9.6
	4	19.2	19.2
	5	38.4	38.4
	6	57.6	57.6
	7	115.2	115.2
E550	0	NESSUNO	NONE
	1	ODD	ODD
	2	EVEN	EVEN
E554	0	NESSUNO	NONE
	18	AL1-PV	AL1-PV
E561	0	LANG1	LANG1
	1	LANG2	LANG2
	2	LANG3	LANG3
E564	0	OFF	OFF
	1	ON	ON

BIT DATA DESCRIPTION

Indirizzo Address	Sigla Item	Numero Bit Bit Number	Descrizione	Description	R/W
73	STATUS_W	0	Uso interno	Internal use	-----
		1	Uso interno	Internal use	-----
		2	Uso interno	Internal use	-----
		3	Uso interno	Internal use	-----
		4	Uso interno	Internal use	-----
		5	Uso interno	Internal use	-----
		6	Uso interno	Internal use	-----
		7	Uso interno	Internal use	-----
81	STATUS1_W	0	Uso interno	Internal use	-----
		1	Uso interno	Internal use	-----
		2	Uso interno	Internal use	-----
		3	Uso interno	Internal use	-----
		4	Uso interno	Internal use	-----
		5	Uso interno	Internal use	-----
		6	Uso interno	Internal use	-----
		7	Uso interno	Internal use	-----
		8	Errore "EEPROM Checksum"	EEPROM Checksum Error	R
102	MASKOUT	0	Stato uscita digitale 1	Status of digital Output 1	R
		1	Stato uscita digitale 2	Status of digital Output 2	R
		2	Stato uscita digitale 3	Status of digital Output 3	R
103	INPUT_DIG	0	Stato ingresso digitale 1	Status of digital Input 1	R
		1	Stato ingresso digitale 2	Status of digital Input 2	R
		2	Stato ingresso digitale 3	Status of digital Input 3	R
		3	Stato ingresso digitale 4	Status of digital Input 4	R
		4	Stato ingresso digitale 5	Status of digital Input 5	R
104	ALSTATE	0	Stato ALLARME 1	Status of ALARM 1	R
		1	Stato ALLARME 2	Status of ALARM 2	R
		2	Stato ALLARME 3	Status of ALARM 3	R
		3	Stato ALLARME 4	Status of ALARM 4	R
223 ⁽¹⁾	STATUS2_W ⁽¹⁾	0	Uso interno	Internal use	R/W

Indirizzo Address	Sigla Item	Numero Bit Bit Number	Descrizione	Description	R/W
223 ⁽¹⁾	STATUS2_W ⁽¹⁾	1	Azzeramento di tutti i picchi	Reset all peaks	R/W
		2	Azzeramento allarmi e tutti i picchi	Reset alarms and all peaks	R/W
		3	Azzeramento timer ALLARME1	Reset ALARM1 timer	R/W
		4	Azzeramento contatore ALLARME1	Reset ALARM1 counter	R/W
		5	Azzeramento timer e contatore ALLARME1	Reset ALARM1 timer and counter	R/W
		6	Uso interno	Internal use	R/W
		7	Uso interno	Internal use	R/W
		8	Azzeramento picco di minima	Reset low peak	R/W
		9	Azzeramento picco di massima	Reset high peak	R/W
		10	Azzeramento picco-picco	Reset peak-peak	R/W
759	MESSAGE_STATUS_L	0	Stato dell'ALLARME LOW su ingresso principale	Status of ALARM LOW on main input	R
		1	Stato dell'ALLARME HIGH su ingresso principale	Status of ALARM HIGH on main input	R
		2	Stato dell'ALLARME ERR su ingresso principale	Status of ALARM ERR on main input	R
		3	Stato dell'ALLARME SBR su ingresso principale	Status of ALARM SBR on main input	R
		4	Stato dell'ALLARME 1	Status of ALARM 1	R
		5	Stato dell'ALLARME 2	Status of ALARM 2	R
		6	Stato dell'ALLARME 3	Status of ALARM 3	R
		7	Stato dell'ALLARME 4	Status of ALARM 4	R
		8	Uso interno	Internal use	R
		9	Stato ingresso digitale 1	Status of digital Input 1	-----
		10	Stato ingresso digitale 2	Status of digital Input 2	R
		11	Stato ingresso digitale 3	Status of digital Input 3	R
		12	Stato ingresso digitale 4	Status of digital Input 4	R
		13	Stato ingresso digitale 5	Status of digital Input 5	R
		14	Stato uscita digitale 1	Status of digital Output 1	R
		15	Stato uscita digitale 2	Status of digital Output 2	R
		16	Stato uscita digitale 3	Status of digital Output 3	R
		17	Uso interno	Internal use	R
		18	Uso interno	Internal use	-----
		19	Stato Allarme superamento switch counter per relè 1	Status of ALARM Switch counter of relay 1 limit overrun	-----
		20	Stato Allarme superamento switch counter per relè 2	Status of ALARM Switch counter of relay 2 limit overrun	R
		21	Stato Allarme superamento switch counter per relè 3	Status of ALARM Switch counter of relay 3 limit overrun	R
		22	Uso interno	Internal use	R
		23	Errore "EEPROM Checksum"	EEPROM Checksum Error	-----

Indirizzo Address	Sigla Item	Numero Bit Bit Number	Descrizione	Description	R/W
759	MESSAGE_STATUS_L	24	Stato Allarme temperatura interna	Status of ALARM Internal Temperature	R
		25	Uso interno	Internal use	R
		26	Uso interno	Internal use	-----
		27	Stato Allarme Errore comunicazione ADC principale	Status of ALARM Error on ADC of Main input	-----
		28	Uso interno	Internal use	R
		29	Uso interno	Internal use	-----
		30	Uso interno	Internal use	-----
		31	Stato dell'ALLARME 1 con memoria sotto soglia	Status of ALARM 1 with memory under threshold	R
		32	Stato dell'ALLARME 2 con memoria sotto soglia	Status of ALARM 2 with memory under threshold	R
761	MESSAGE_STATUS_H	0	Stato dell'ALLARME 3 con memoria sotto soglia	Status of ALARM 3 with memory under threshold	R
		1	Stato dell'ALLARME 4 con memoria sotto soglia	Status of ALARM 4 with memory under threshold	R

	Note	Notes
(1)	Per modificare un bit R/W è necessario leggere l'intera word, modificare il bit e riscrivere l'intera word	To modify a R/W bit you must read the whole word, change the bit and rewrite the whole word

Limited Warranty:

Please refer to the Chromalox limited warranty applicable to this product at
<http://www.chromalox.com/customer-service/policies/termsOfSale.aspx>.

Chromalox, Inc.
103 Gamma Drive
Pittsburgh, PA 15238
(412)-967-3800
www.chromalox.com